
DELTALIGHT




# M26L - LED LINE OK 927 MDL

**ODNIESIENIE** 29315 9200 B

DOSTĘPNE W
**CZARNY** 29315 9200 B
**BIALY** 29315 9200 W




Zobacz na stronie internetowej

| Ogólne informacje | |
|---|---|
| **LOKALIZACJA** | wewnętrzne |
| **MONTAŻ** | Systemy niskiego napięcia Oprawa systemowa |
| **STOPIEŃ OCHRONY** | IP20 |
| **WAGA (KG)** | 0.4 |
| **MOŻLIWOŚĆ REGULACJI** | 355° obrotowe |
| **INFORMACJA** | EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC |

| Informacje elektryczne | |
|---|---|
| **ELEKTRYCZNY** | 48V-DC |
| **KLASA** | III |
| **TYP ŚCIEMNIACZA** | MDL = ściemnialny poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny |
| **KLASA ENERGETYCZNA** | E |

| Informacje o źródle światła | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **ŹRÓDŁO ŚWIATŁA** | LED flex 18W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 2240lm |
| **SDCM** | SDCM3 |
| **LM80** | L70 > 30000 |
| **TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)** | 2240lm // 18W // 124lm/W |
| **TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)** | 934lm // 20,7W // 45lm/W |

**Uwagi**

**Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie**

**Wymagania**

LED POWER SUPPLY 48V-DC

**Opcje**

DIMMABLE MODULATOR

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **29315_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

# M26L - LED LINE OK 927 MDL

29315 9200 B


## ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

### Zasilanie

# opraw

ⓘ # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po '|' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

**Prąd min. | Prąd max.**




**21032 0030** SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD — 9 ☐


**Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable**

### SMART 48

# opraw


ⓘ # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po '|' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

**Prąd min. | Prąd max.**




**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9 — 9 ☐

**Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny**




**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD — 9 ☐


**Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable**

### Zasilacz LED

# opraw


ⓘ # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po '|' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

**Prąd min. | Prąd max.**




**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 4 ☐

**Typ ściemniania: nie ściemnialny**





**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 11 ☐

**Typ ściemniania: nie ściemnialny**

DELTALIGHT

# M26L - LED LINE OK 927 MDL


29315 9200 B




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 4

**Typ ściemniania: nie ściemnialny**

**Wymiar wycięcia (mm): 40**








**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 9

**Typ ściemniania: nie ściemnialny**

**Wymiar wycięcia (mm): 40**

## KOMPATYBILNE KOMPOZYTY

| SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX) | Dostępne kolory |
|---|---|
|  **23358 0000** SLM26L - PROFILE | |
|  **23358 0010** SLM26L - PROFILE 1m | |
|  **23358 0020** SLM26L - PROFILE 2m | |
|  **23358 0030** SLM26L - PROFILE 3m | |



Notes: