



## M26L - BOXY R SOFT 93045 MDL

10730 9030 W-W



DISPONIBILE IN

**NERO-NERO** 10730 9030 B-B

**BLACK-FLEMISH BRONZE** 10730 9030 B-FBR

**BLACK-FLEMISH GOLD** 10730 9030 B-FG

**BIANCO-BIANCO** 10730 9030 W-W



[Visualizza sul sito web](#)



### Informazioni generali

|                                 |                                                            |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>AMBIENTE</b>                 | indoor                                                     |
| <b>IP</b>                       | Sistemi a bassa tensione Montato su apparecchio di sistema |
| <b>PROTEZIONE DELL'INGRESSO</b> | IP20                                                       |
| <b>PESO (KG)</b>                | 0.5                                                        |
| <b>ORIENTABILITÀ</b>            | non regolabile                                             |
| <b>INFORMAZIONI</b>             | REFLECTOR WFL-45°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC          |

### Informazioni elettriche

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>ELETTRICO</b>            | 48V-DC                                |
| <b>CLASSE DI ISOLAMENTO</b> | III                                   |
| <b>TIPO DI DIMMERAZIONE</b> | MDL = 1-10 V o DALI o con pulsante na |
| <b>CLASSE ENERGETICA</b>    | F                                     |
| <b>CERTIFICATI</b>          | CB, ENEC                              |

### Informazioni sulla Sorgente luminosa

|                                                           |                                                          |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                                   | LED                                                      |
| <b>SORGENTE LUMINOSA</b>                                  | LED array 10,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1038lm |
| <b>SDMC</b>                                               | SDCM2                                                    |
| <b>GRUPPO DI RISCHIO</b>                                  | RG1                                                      |
| <b>LM80</b>                                               | L90B10 > 50000                                           |
| <b>BEAMANGLE</b>                                          | 45°                                                      |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)</b>            | 1038lm // 10,2W // 109lm/W                               |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)</b> | 794lm // 11,7W // 68lm/W                                 |

### Note

[Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie](#)

### Requisiti

LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Opzioni

DIMMABLE MODULATOR

### Accessori

BOXY HONEYCOMB  
BOXY SOFTENING LENS  
BOXY GLASS SBL

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [10730\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### CONCLUDI CONFIGURAZIONE

#### Cavi di alimentazione

#### # apparecchi

**i** # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.



**21032 0030** SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

27

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

#### SMART 48

#### # apparecchi

**i** # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.



**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9

27

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na



**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD

27

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

#### Alimentatore per led

#### # apparecchi

**i** # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

14

Tipo di regolazione: non dimmerabile

# DELTALIGHT

## M26L - BOXY R SOFT 93045 MDL

10730 9030 W-W



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

34

☐

Tipo di regolazione: non dimmerabile



**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

14

☐

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 40



**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

29

☐

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 40

### Accessori ottici



Ø40



Ø45

1.5

**251 70 03 01 B** BOXY HONEYCOMB B

☐

**251 70 03 01 W** BOXY HONEYCOMB W

☐

Ø40



Ø45

1.5

**251 70 03 04 B** BOXY SOFTENING LENS B

☐

**251 70 03 04 W** BOXY SOFTENING LENS W

☐

Ø40



Ø45

1.5

**251 70 03 05 B** BOXY GLASS SBL B

☐

**251 70 03 05 W** BOXY GLASS SBL W





☐

# DELTALIGHT

## M26L - BOXY R SOFT 93045 MDL

10730 9030 W-W

### CONFIGURAZIONI COMPATIBILI

| SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)                                   |                                       | Colori disponibili                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <b>23358 0000</b> SLM26L - PROFILE    |    |
|   | <b>23358 0010</b> SLM26L - PROFILE 1m |    |
|   | <b>23358 0020</b> SLM26L - PROFILE 2m |    |
|  | <b>23358 0030</b> SLM26L - PROFILE 3m |  |

Notes: