



## DOT.COM M4 ST OK 93049

424 222 04 933 B-C

ERHÄLTICH IN

**SCHWARZ-SCHWARZ** 424 222 04 933 B-B



**SCHWARZ-CHROM** 424 222 04 933 B-C

**SCHWARZ-FLEMISH GOLD** 424 222 04 933 B-FG

**WEISS-SCHWARZ** 424 222 04 933 W-B

**WEISS-CHROM** 424 222 04 933 W-C

**WEISS-FLEMISH GOLD** 424 222 04 933 W-FG



[Auf der Website anzeigen](#)



### Allgemeine Information

|                                           |                                                         |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>ANWENDBEREICH</b>                      | innenbereich                                            |
| <b>INSTALLATION</b>                       | Decke Einbau                                            |
| <b>FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)</b> | rechteck - 136 x 40                                     |
| <b>EINBAUTIEFE (MM)</b>                   | 58                                                      |
| <b>DICKE DER BEFESTIGUNGSFLÄCHE (MM)</b>  | max.25                                                  |
| <b>SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN</b>            | IP20                                                    |
| <b>GEWICHT (KG)</b>                       | 0.3                                                     |
| <b>VERSTELLBARKEIT</b>                    | 30° schwenkbar                                          |
| <b>INFORMATION</b>                        | 4 x REFLECTOR WFL-49°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC |

### Elektrische Informationen

|                        |                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>KLASSE</b>          | III                                               |
| <b>ART DER DIMMUNG</b> | Abhängig von der Art der externen Stromversorgung |
| <b>ENERGIEKLASSE</b>   | E                                                 |
| <b>ZERTIFIKATE</b>     | CB, EAC, ENEC, LCA                                |

### Lichtquelle Info

|                                   |                                                    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>           | LED                                                |
| <b>LICHTQUELLE</b>                | LED cluster 5,7W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 648lm |
| <b>TM-30</b>                      | Rf: 90 / Rg: 101                                   |
| <b>SDCM</b>                       | SDCM3                                              |
| <b>RISIKOGRUPPE</b>               | RG2                                                |
| <b>LM80</b>                       | L80 > 60000                                        |
| <b>BEAMANGLE</b>                  | 49°                                                |
| <b>LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)</b> | 648lm // 5,7W // 114lm/W                           |
| <b>LED -TECHNIK (LEUCHTE)</b>     | 466lm // 6,6W // 71lm/W                            |

### Erforderliches Zubehör





LED POWER SUPPLY 500mA-DC DIM










Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [424\\_222\\_04\\_XXX\\_HAND.pdf](#)








### DECKENKOMPATIBILITÄT

| Ceiling Type                                                                                       | Mounting Kit |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  System ceiling    | -            |
|  Plasterboard      | -            |
|  Stucanet          | -            |
|  Wood              | -            |
|  Stretched ceiling | -            |

### SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

| LED Betriebsgeräte                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | # Leuchten             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <p> # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -&gt; max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.</p> |                        |
|  <p><b>300 48 500 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1</p> <p>Dimmtyp: 1-10V</p> <p>Ausschnittmaß (mm): 30</p>                                                                                                        | 3 <input type="text"/> |
|  <p><b>300 48 500 ED5</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5</p> <p>Dimmtyp: DALI</p> <p>Ausschnittmaß (mm): 45</p>                                                                                                         | 3 <input type="text"/> |
|  <p><b>300 48 500 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL</p> <p>Dimmtyp: nicht dimmbar</p> <p>Ausschnittmaß (mm): 30</p>                                                                                                 | 3 <input type="text"/> |
|  <p><b>300 48 500 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL</p> <p>Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar</p> <p>Ausschnittmaß (mm): 45</p>                                                                                        | 3 <input type="text"/> |

|                                                                                    |                                                                                                                                       |      |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|
|    | <b>300 90 61</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6<br><b>Dimmtyp:</b> Phasenabschnitt oder Taster<br><b>Ausschnittmaß (mm):</b> 56 | 4    | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>300 90 63</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9<br><b>Dimmtyp:</b> 1-10V, DALI / Taster<br><b>Ausschnittmaß (mm):</b> 82        | 6(6) | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>300 90 64</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7<br><b>Dimmtyp:</b> 1-10V / Taster<br><b>Ausschnittmaß (mm):</b> 72              | 4(2) | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>300 90 68</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5<br><b>Dimmtyp:</b> DALI<br><b>Ausschnittmaß (mm):</b> 72                        | 4(2) | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>300 90 69</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9<br><b>Dimmtyp:</b> 1-10V, DALI / Taster<br><b>Ausschnittmaß (mm):</b> 84     | 9(7) | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>300 90 124</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7<br><b>Dimmtyp:</b> 1-10V / Taster<br><b>Ausschnittmaß (mm):</b> 55             | 3(2) | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>300 90 125</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5<br><b>Dimmtyp:</b> DALI<br><b>Ausschnittmaß (mm):</b> 55                  | 3(2) | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>300 90 135</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV<br><b>Dimmtyp:</b> nicht dimmbar<br><b>Ausschnittmaß (mm):</b> 90                | 3->7 | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0010</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER<br><b>Dimmtyp:</b> nicht dimmbar<br><b>Ausschnittmaß (mm):</b> 50                   | 3    | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0021</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1<br><b>Dimmtyp:</b> 1-10V<br><b>Ausschnittmaß (mm):</b> 54                      | 4    | <input type="checkbox"/> |

|                                                                                    |                                                                                                                                    |      |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|
|    | <b>21012 0035</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5<br><br>Dimmtyp: DALI<br><br>Ausschnittmaß (mm): 54                          | 4    | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>21012 004W</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL<br><br>Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar<br><br>Ausschnittmaß (mm): 84         | 6(6) | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>21012 005W</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL<br><br>Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar<br><br>Ausschnittmaß (mm): 54 | 4    | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>21012 0278</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8<br><br>Dimmtyp: Phasenabschnitt<br><br>Ausschnittmaß (mm): 55 | 2->2 | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0288</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8<br><br>Dimmtyp: Phasenabschnitt<br><br>Ausschnittmaß (mm): 55 | 3->4 | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0298</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8<br><br>Dimmtyp: Phasenabschnitt<br><br>Ausschnittmaß (mm): 48 | 3    | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21032 0305</b><br>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5<br><br>Dimmtyp: DALI<br><br>Ausschnittmaß (mm): 30         | 3    | <input type="checkbox"/> |

Notes: