





## M26L - TWEETER BL 927 MDL

### RIFERIMENTO PRODOTTO

23242 9200 B

DISPONIBILE IN  
**NERO** 23242 9200 B  
**BIANCO** 23242 9200 W



 [Visualizza sul sito web](#)



### Informazioni generali

|                                 |                                                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>AMBIENTE</b>                 | indoor                                                |
| <b>IP</b>                       | Sistemi a bassa tensione Installazione su binario 48V |
| <b>PROTEZIONE DELL'INGRESSO</b> | IP20                                                  |
| <b>PESO (KG)</b>                | 0.4                                                   |
| <b>ORIENTABILITÀ</b>            | 0° to 45° girevole, 355° rotazione                    |
| <b>INFORMAZIONI</b>             | EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC                          |

### Informazioni elettriche

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>ELETTRICO</b>            | 48V-DC                                |
| <b>CLASSE DI ISOLAMENTO</b> | III                                   |
| <b>TIPO DI DIMMERAZIONE</b> | MDL = 1-10 V o DALI o con pulsante na |
| <b>CLASSE ENERGETICA</b>    | E                                     |
| <b>CERTIFICATI</b>          | CB, EAC, ENEC                         |

### Informazioni sulla Sorgente luminosa

|                                                           |                                                   |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                                   | LED                                               |
| <b>SORGENTE LUMINOSA</b>                                  | LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm |
| <b>TM-30</b>                                              | Rf: 89 / Rg: 100                                  |
| <b>SDMC</b>                                               | SDCM1                                             |
| <b>GRUPPO DI RISCHIO</b>                                  | RG1                                               |
| <b>LM80</b>                                               | L90B10 > 50000                                    |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)</b>            | 1041lm // 8,6W // 121lm/W                         |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)</b> | 1020lm // 9,9W // 103lm/W                         |

### Note

**Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie**

### Requisiti

BOWL GLASS CLEAR  
BOWL GLASS AMBER  
BOWL GLASS OPAL WHITE  
LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Opzioni

DIMMABLE MODULATOR

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [23242\\_XXXX\\_HAND.pdf](#)


### CONCLUDI CONFIGURAZIONE

#### Cavi di alimentazione

#### # apparecchi

**i** # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.



**21032 0030** SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

16


Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

#### SMART 48

#### # apparecchi

**i** # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.


Corrente min. | Corrente max.



**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9

16

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na



**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD

16


Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

#### Alimentatore per led

#### # apparecchi

**i** # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.



**300 89 48 90** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W

8






Tipo di regolazione: non dimmerabile


Dimensione del foro (mm): 75

# DELTALIGHT

## M26L - TWEETER BL 927 MDL

23242 9200 B

|                                                                                    |                                                         |    |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----|--------------------------|
|    | <b>300 89 48 100</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN | 8  | <input type="checkbox"/> |
| Tipo di regolazione: non dimmerabile                                               |                                                         |    |                          |
|    | <b>300 89 48 150</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 150W     | 12 | <input type="checkbox"/> |
| Tipo di regolazione: non dimmerabile                                               |                                                         |    |                          |
|    | <b>300 89 48 240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN | 20 | <input type="checkbox"/> |
| Tipo di regolazione: non dimmerabile                                               |                                                         |    |                          |
|    | <b>21012 0230</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W        | 8  | <input type="checkbox"/> |
| Tipo di regolazione: non dimmerabile                                               |                                                         |    |                          |
| Dimensione del foro (mm): 40                                                       |                                                         |    |                          |
|  | <b>21012 0240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W        | 16 | <input type="checkbox"/> |
| Tipo di regolazione: non dimmerabile                                               |                                                         |    |                          |
| Dimensione del foro (mm): 40                                                       |                                                         |    |                          |

| Power box                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                 | # apparecchi                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <div><div></div><div># apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -&gt; max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.</div></div> |                                                                 | Corrente min.   Corrente max. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b><u>23377 0010 B</u></b> SLM26L - POWERBOX 48V-DC / 96W B     | 8 <input type="text"/>        |
| Tipo di regolazione: non dimmerabile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b><u>23377 0010 W</u></b> SLM26L - POWERBOX 48V-DC / 96W W     | 8 <input type="text"/>        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b><u>23377 0020 B</u></b> SLM26L - MID POWERBOX 48V-DC / 96W B | 8 <input type="text"/>        |
| Tipo di regolazione: non dimmerabile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b><u>23377 0020 W</u></b> SLM26L - MID POWERBOX 48V-DC / 96W W | 8 <input type="text"/>        |

# DELTALIGHT

## M26L - TWEETER BL 927 MDL

23242 9200 B

### Usare con ...



**286 67 01** BOWL GLASS CLEAR



**286 67 02** BOWL GLASS AMBER




**286 67 03** BOWL GLASS OPAL WHITE




## CONFIGURAZIONI COMPATIBILI

### SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)


### Colori disponibili




**23358 0000** SLM26L - PROFILE



**23358 0010** SLM26L - PROFILE 1m



**23358 0020** SLM26L - PROFILE 2m




**23358 0030** SLM26L - PROFILE 3m



### SHIFTLINE M35R profile

### Colori disponibili




**23375 0000** SLM35R - PROFILE




# DELTALIGHT

## M26L - TWEETER BL 927 MDL


23242 9200 B



**23375 0010** SLM35R - PROFILE 1m



**23375 0020** SLM35R - PROFILE 2m



**23375 0030** SLM35R - PROFILE 3m



Notes: