



## DOT.COM ON WALLWASH 06 HO 927

16313 9200 W

BESCHIKBAAR IN  
**ZWART** 16313 9200 B  
**WIT** 16313 9200 W



[Bekijk op website](#)



### Algemene info

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| <b>LOCATIE</b>                | binnen                         |
| <b>INSTALLATIE</b>            | Plafond Opbouw                 |
| <b>STOF EN WATERDICHTHEID</b> | IP20                           |
| <b>GEWICHT (KG)</b>           | 0.6                            |
| <b>RICHTBAARHEID</b>          | niet richtbaar                 |
| <b>INFO</b>                   | EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC |

### Elektrische info

|                       |                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>KLASSE</b>         | III                                          |
| <b>DIM TYPE</b>       | afhankelijk van de te kiezen externe voeding |
| <b>ENERGIE KLASSE</b> | E                                            |

### Info lichtbron

|                                 |                                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>         | LED                                               |
| <b>LICHTBRON</b>                | LED flex 12,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1500lm |
| <b>SMD</b>                      | SDCM3                                             |
| <b>LM80</b>                     | L70 > 30000                                       |
| <b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b> | 1500lm // 12,6W // 119lm/W                        |
| <b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>   | 869lm // 14,5W // 60lm/W                          |

### Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [16313\\_XXXX\\_HAND.pdf](#)

### VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

#### LED voedingen

#### # armaturen



# armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'I' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom




**300 48 350 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

1

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 30



**300 48 350 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

1

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 45



**300 48 350 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

1

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 30




**300 48 350 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

1

Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 45




**300 90 61** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

1

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) of met drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 56




**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

2(1)

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 82




**300 90 64** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

1(1)

Dimtype: 1-10V of met drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 72













**300 90 67** LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9

1

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop




## DOT.COM ON WALLWASH 06 HO 927

16313 9200 W

|                                                                                    |                                                            |      |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|--------------------------|
|    | <b>300 90 68</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5         | 1(1) | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>Dimtype:</b> DALI                                       |      |                          |
|                                                                                    | <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 72                            |      |                          |
|    | <b>300 90 69</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9      | 3(3) | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>Dimtype:</b> 1-10V of DALI of drukknop                  |      |                          |
|                                                                                    | <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 84                            |      |                          |
|    | <b>300 90 124</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7        | 1(1) | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>Dimtype:</b> 1-10V of met drukknop                      |      |                          |
|                                                                                    | <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 55                            |      |                          |
|    | <b>300 90 125</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5   | 1(1) | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>Dimtype:</b> DALI                                       |      |                          |
|                                                                                    | <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 55                            |      |                          |
|  | <b>300 90 135</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV          | 2->2 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>Dimtype:</b> niet dimbaar                               |      |                          |
|                                                                                    | <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 90                            |      |                          |
|  | <b>21012 0010</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER             | 1    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>Dimtype:</b> niet dimbaar                               |      |                          |
|                                                                                    | <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 50                            |      |                          |
|  | <b>21012 0021</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1        | 1    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>Dimtype:</b> 1-10V                                      |      |                          |
|                                                                                    | <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 54                            |      |                          |
|  | <b>21012 0035</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5        | 1    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>Dimtype:</b> DALI                                       |      |                          |
|                                                                                    | <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 54                            |      |                          |
|  | <b>21012 004W</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL         | 2(1) | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>Dimtype:</b> WDL = draadloos                            |      |                          |
|                                                                                    | <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 84                            |      |                          |
|  | <b>21012 005W</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL | 1    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>Dimtype:</b> WDL = draadloos                            |      |                          |
|                                                                                    | <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 54                            |      |                          |

DOT.COM ON WALLWASH 06 HO 927

16313 9200 W

|                                                                                  |                                                                             |   |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------|
|  | <b><u>21012 0268</u></b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8    | 1 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)                                      |   |                          |
|                                                                                  | Uitsparingsmaat (mm): 50                                                    |   |                          |
|  | <b><u>21012 0298</u></b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8    | 1 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)                                      |   |                          |
|                                                                                  | Uitsparingsmaat (mm): 48                                                    |   |                          |
|  | <b><u>21032 0295</u></b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 | 1 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | Dimtype: DALI                                                               |   |                          |
|                                                                                  | Uitsparingsmaat (mm): 30                                                    |   |                          |

Notes: