





MILES C2 SMOKE 92750

23931 9230



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Gependeld
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	1.3
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	REFLECTOR WFL-50° INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm² 1,6m INCL.1 x CABLE CLAMP BLACK EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Elektrische info

KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	D
CERTIFICATEN	CB, EAC, ENEC

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753lm
TM-30 WAARDEN	Rf: 89 / Rg: 100
SMD	SDCM1
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	50°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	753lm // 5,8W // 129lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	571lm // 6,7W // 86lm/W

Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM
MILES POWERBOX 350mA DIM8

Opties

CONNECTION TRIMLESS
CEILING BASE R
MILES CEILING BASE 3L / 3R

Accessoires

MILES TUBE

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [23931_9230_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


LED voedingen

armaturen



armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'I' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom




300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

1

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 30




300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

1

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 45




300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

1

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 30




300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

1

Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 45




300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

2

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) of met drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 56




300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

4(4)

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 82



300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2(1)


Dimtype: 1-10V of met drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 72

DELTALIGHT

MILES C2 SMOKE 92750

23931 9230




300 90 67

LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9

2

☐

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop



300 90 68


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

2(2)

☐

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 72



300 90 69


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

2->6(6)

☐

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 84



300 90 124


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

3(2)

☐

Dimtype: 1-10V of met drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 55



300 90 125


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

2(2)

☐

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 55



300 90 135


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

3->3

☐

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 90



21012 0010


LED POWER SUPPLY MULTI POWER

2

☐

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 50



21012 0021


LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

3

☐

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 54



21012 0035


LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

3

☐

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 54



21012 004W

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

3(3)

☐


Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 84

DELTALIGHT

MILES C2 SMOKE 92750

23931 9230




21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

3 ☐

Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 54




21012 0258 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8

1 ☐

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 50




21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

2 ☐

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 48




21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68

2(2) ☐

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 60



21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2 ☐

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 30


Power box

armaturen



armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'I' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom




23942 0018 B MILES POWERBOX 350 mA DIM8 B

1 ☐

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Onderdelen voor elektrische verbinding



328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

☐


Uitsparingsmaat (mm): 62 (CONCRETE: 102)

DELTALIGHT




MILES C2 SMOKE 92750

23931 9230

Decoratieve ornamenten

	23944 0010 B MILES TUBE B	☐
	23944 0010 M MILES TUBE M	☐

Plafond doos

	23943 0010 B CEILING BASE R B	☐
	23945 0010 B CEILING BASE 3L B	☐
	23945 0020 B CEILING BASE 3R B	☐

Notes: