
DELTALIGHT




# ENTERO RD-M 93010

**RIFERIMENTO PRODOTTO** 28409 9310 FW

DISPONIBILE IN
**NERO** 28409 9310 B
**COMPLETAMENTE BIANCO** 28409 9310 FW
**ORO COLORATO** 28409 9310 GC




Visualizza sul sito web

| Informazioni generali | |
|---|---|
| **AMBIENTE** | indoor |
| **IP** | Soffitto Incasso |
| **DIMENSIONE DEL FORO (MM)** | rotondo - 92 |
| **PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)** | 130 |
| **SPESSORE DELLA SUPERFICIE DI MONTAGGIO (MM)** | max.16 |
| **PROTEZIONE DELL'INGRESSO** | IP20 |
| **PESO (KG)** | 0.43 |
| **ORIENTABILITÀ** | 0° to 30° girevole, 355° rotazione |
| **INFORMAZIONI** | LENS SP-10°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 350-700mA-DC |

| Informazioni elettriche | |
|---|---|
| **CLASSE DI ISOLAMENTO** | III |
| **TIPO DI DIMMERAZIONE** | a seconda del tipo di alimentazione esterna |
| **CLASSE ENERGETICA** | F |
| **CERTIFICATI** | CB, ENEC, EPD |

| Informazioni sulla Sorgente luminosa | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **SORGENTE LUMINOSA** | LED array 3,9-8,2W / CRI>90 (R9: 55) / 3000K / 385-677lm |
| **TM-30** | Rf: 92 / Rg: 98 |
| **SDMC** | SDCM2 |
| **GRUPPO DI RISCHIO** | RG2 (threshold 0,6m) |
| **LM80** | L90B10 > 41000 |
| **BEAMANGLE** | 10° |
| **SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)** | 677lm // 8,2W // 83lm/W |
| **SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)** | 610lm // 9W // 65lm/W |

## Note

Max.500mA when using accessories

## Requisiti

LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700mA-DC DIM

## Opzioni

ENTERO RD-M MOUNTING SET S2

## Accessori

ENTERO M HONEYCOMB

DELTALIGHT

# ENTERO RD-M 93010

28409 9310 FW


Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **28409_XXX0_HAND.pdf**

## COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

| Ceiling Type | Mounting Kit | |
|---|---|---|
|  **System ceiling** | - | |
|  **Plasterboard** | - | |
|  **Stucanet** | - | |
|  **Wood** | - | |
|  **Concrete** | 28500 0200 - ENTERO RD-M MOUNTING SET S2 | Required |
|  **Concrete + plaster** | 28500 0200 - ENTERO RD-M MOUNTING SET S2 | Required |
|  **Lintel + plaster** | 28500 0200 - ENTERO RD-M MOUNTING SET S2 | Required |
|  **Hollow-core slab** | 28500 0200 - ENTERO RD-M MOUNTING SET S2 | Required |
|  **Hollow-core slab + plaster** | 28500 0200 - ENTERO RD-M MOUNTING SET S2 | Required |
|  **Stretched ceiling** | - | |

## CONCLUDI CONFIGURAZIONE

### Kit di emergenza



**21032 0270 B** EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B

**Dimensione del foro (mm): 27**


**21032 0270 W** EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W

DELTALIGHT

# ENTERO RD-M 93010

28409 9310 FW


| Alimentatore per led | # apparecchi |
|---|---|
| # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '\|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V. | **Corrente min. \| Corrente max.** |




**300 48 350 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 — 3

**Tipo di regolazione: 1-10 V**


**Dimensione del foro (mm): 30**




**300 48 350 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 — 3

**Tipo di regolazione: DALI**


**Dimensione del foro (mm): 45**




**300 48 350 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL — 3

**Tipo di regolazione: non dimmerabile**


**Dimensione del foro (mm): 30**




**300 48 350 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL — 3

**Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili**


**Dimensione del foro (mm): 45**




**300 48 500 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 — 3

**Tipo di regolazione: 1-10 V**


**Dimensione del foro (mm): 30**




**300 48 500 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 — 3

**Tipo di regolazione: DALI**


**Dimensione del foro (mm): 45**




**300 48 500 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL — 3

**Tipo di regolazione: non dimmerabile**

**Dimensione del foro (mm): 30**





**300 48 500 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL — 3

**Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili**

**Dimensione del foro (mm): 45**

# ENTERO RD-M 93010


28409 9310 FW




**300 48 700 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1 — 3

**Tipo di regolazione: 1-10 V**


**Dimensione del foro (mm): 30**




**300 48 700 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5 — 3

**Tipo di regolazione: DALI**


**Dimensione del foro (mm): 45**




**300 48 700 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL — 3

**Tipo di regolazione: non dimmerabile**


**Dimensione del foro (mm): 30**




**300 48 700 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL — 3

**Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili**


**Dimensione del foro (mm): 45**




**300 90 61** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 — 3 | 3 | 3

**Tipo di regolazione: con taglio di fase o con pulsante na**


**Dimensione del foro (mm): 56**




**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 — 6(6) | 6(6) | 6(4)

**Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na**


**Dimensione del foro (mm): 82**




**300 90 64** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 — 2->4(3) | 4(2) | 3(1)


**Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na**

**Dimensione del foro (mm): 72**




**300 90 67** LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 — 3 | 3


**Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na**




**300 90 68** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 — 4(3) | 4(2) | 3(1)

**Tipo di regolazione: DALI**

**Dimensione del foro (mm): 72**





**300 90 69** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 — 2->9(10) | 9(6) | 7(4)

**Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na**

**Dimensione del foro (mm): 84**

# ENTERO RD-M 93010

28409 9310 FW




**300 90 124** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 2->4(3) | 3(2) | 2(1)

**Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na**


**Dimensione del foro (mm): 55**




**300 90 125** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 4(3) | 3(2) | 2(1)

**Tipo di regolazione: DALI**


**Dimensione del foro (mm): 55**




**300 90 135** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV 5->7 | 4->7 | 4->6 | 3->6

**Tipo di regolazione: non dimmerabile**


**Dimensione del foro (mm): 90**




**21012 0010** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 2->3 | 3 | 3

**Tipo di regolazione: non dimmerabile**


**Dimensione del foro (mm): 50**




**21012 0021** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 4 | 4 | 4

**Tipo di regolazione: 1-10 V**


**Dimensione del foro (mm): 54**




**21012 0035** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 4 | 4 | 4

**Tipo di regolazione: DALI**


**Dimensione del foro (mm): 54**




**21012 004W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL 6(6) | 5(5) | 5(4)

**Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili**


**Dimensione del foro (mm): 84**




**21012 005W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL 4 | 4 | 4

**Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili**


**Dimensione del foro (mm): 54**




**21012 0258** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8 2->2

**Tipo di regolazione: con taglio di fase**

**Dimensione del foro (mm): 50**





**21012 0268** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 3->3

**Tipo di regolazione: con taglio di fase**

**Dimensione del foro (mm): 50**

# ENTERO RD-M 93010


28409 9310 FW




**21012 0278** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 — 2->2 | 2->2

**Tipo di regolazione: con taglio di fase**


**Dimensione del foro (mm): 55**




**21012 0288** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 — 3->4 | 3->4

**Tipo di regolazione: con taglio di fase**


**Dimensione del foro (mm): 55**




**21012 0298** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 — 3 | 3 | 2

**Tipo di regolazione: con taglio di fase**


**Dimensione del foro (mm): 48**




**21012 0480** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68 — 4(3)

**Tipo di regolazione: non dimmerabile**


**Dimensione del foro (mm): 60**




**21012 0490** LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68 — 3(1)

**Tipo di regolazione: non dimmerabile**


**Dimensione del foro (mm): 60**




**21012 0500** LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68 — 4(2)

**Tipo di regolazione: non dimmerabile**


**Dimensione del foro (mm): 60**




**21032 0295** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 — 3

**Tipo di regolazione: DALI**


**Dimensione del foro (mm): 30**




**21032 0305** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 — 3

**Tipo di regolazione: DALI**

**Dimensione del foro (mm): 30**




**21032 0315** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5 — 3

**Tipo di regolazione: DALI**


**Dimensione del foro (mm): 30**

DELTALIGHT

# ENTERO RD-M 93010


28409 9310 FW

## Accessori ottici



**28500 0110 B** ENTERO M HONEYCOMB SINGLE USE B

## Mounting set S2



**28500 0200** ENTERO RD-M MOUNTING SET S2

Notes: