



## OCTAV 39 CLIP 92720

29016 9220 FBR-B

DISPONIBLE EN


**NEGRO-NEGRO** 29016 9220 B-B

**FLEMISH BRONZE-BLACK** 29016 9220 FBR-B

**FLEMISH GOLD-BLACK** 29016 9220 FG-B

**ORO COLOREADO-NEGRO** 29016 9220 GC-B

**BLANCO-BLANCO** 29016 9220 W-W



[Ver en el sitio web](#)



### Información general

<b>UBICACIÓN</b>	interior
<b>INSTALACIÓN</b>	Techo Semiempotrado
<b>FORMA/TAMAÑO DE CORTE (MM)</b>	redondo - 43
<b>PROFUNDIDAD EMPOTRADA (MM)</b>	40
<b>PROTECCIÓN DE INGRESO</b>	IP20
<b>PESO (KG)</b>	0.3
<b>CAPACIDAD DE AJUSTE</b>	0° to 85° giratorio, 355° orientable
<b>INFORMACIÓN</b>	REFLECTOR FL-20° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC

### Información eléctrica

<b>CLASE</b>	III
<b>TIPO DE ATENUACIÓN</b>	dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa
<b>CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA</b>	E
<b>CERTIFICADOS</b>	CB, ENEC

### Información de la fuente de luz

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>FUENTE DE LUZ</b>	LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753-1041lm
<b>TM-30-15 VALUES</b>	rf: 89 / Rg: 100
<b>SDCM</b>	SDCM1
<b>GRUPO DE RIESGO</b>	RG1
<b>LM80</b>	L90B10 > 50000
<b>BEAMANGLE</b>	20°
<b>INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)</b>	1041lm // 8,6W // 121lm/W
<b>INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)</b>	652lm // 9,9W // 66lm/W

### Requisitos

SPY 39 L TUBE  
LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM







Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [29016\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

# DELTALIGHT

## OCTAV 39 CLIP 92720

29016 9220 FBR-B

### COMPATIBILIDAD CON TECHO

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Wood	-
 Concrete	-
 Hollow-core slab	-
 Stretched ceiling	-

### TERMINE SU ESPECIFICACIÓN


#### Fuente de Alimentación LED

#### # de luminarias



# de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

Corriente mín. | Corriente máx.




**300 48 350 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

2

Tipo de regulación: 1 a 10V

Dimensión de corte (mm): 30




**300 48 350 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2

Tipo de regulación: con DALI

Dimensión de corte (mm): 45




**300 48 350 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

2

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 30



**300 48 350 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

2


Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico

Dimensión de corte (mm): 45

# DELTALIGHT

## OCTAV 39 CLIP 92720

29016 9220 FBR-B




**300 48 500 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

2

Tipo de regulación: 1 a 10V

Dimensión de corte (mm): 30




**300 48 500 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2

Tipo de regulación: con DALI

Dimensión de corte (mm): 45




**300 48 500 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

2

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 30




**300 48 500 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

2

Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico

Dimensión de corte (mm): 45




**300 90 61** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

2 | 2

Tipo de regulación: con corte de fase o switch de presión

Dimensión de corte (mm): 56




**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

4(4) | 4(4)

Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presión

Dimensión de corte (mm): 82




**300 90 64** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2(2) | 2(1)

Tipo de regulación: 1 a 10 V o switch de presión


Dimensión de corte (mm): 72



**300 90 67** LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9

2 | -

Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presión




**300 90 68** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

2(2) | 2(1)

Tipo de regulación: con DALI

Dimensión de corte (mm): 72



**300 90 69** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

2->6(6) | 6(4)

Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presión

Dimensión de corte (mm): 84

# DELTALIGHT

## OCTAV 39 CLIP 92720

29016 9220 FBR-B




**300 90 124** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

3(2) | 2(1)

Tipo de regulación: 1 a 10 V o switch de presión

Dimensión de corte (mm): 55



**300 90 125** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

2(2) | 2(1)

Tipo de regulación: con DALI

Dimensión de corte (mm): 55




**300 90 135** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

3->4 | 2->4

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 90




**21012 0010** LED POWER SUPPLY MULTI POWER

2 | 2

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 50




**21012 0021** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

3 | 3

Tipo de regulación: 1 a 10V

Dimensión de corte (mm): 54



**21012 0035** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

3 | 3

Tipo de regulación: con DALI

Dimensión de corte (mm): 54



**21012 004W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

4(4) | 3(3)

Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico

Dimensión de corte (mm): 84




**21012 005W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

3 | 3

Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico

Dimensión de corte (mm): 54




**21012 0268** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8

2->2 | 0

Tipo de regulación: con corte de fase

Dimensión de corte (mm): 50



**21012 0278** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8

1

Tipo de regulación: con corte de fase

Dimensión de corte (mm): 55

# DELTALIGHT

## OCTAV 39 CLIP 92720

29016 9220 FBR-B




**21012 0288** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8

2->3

Tipo de regulación: con corte de fase

Dimensión de corte (mm): 55




**21012 0298** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

2 | 2

Tipo de regulación: con corte de fase

Dimensión de corte (mm): 48




**21012 0308** LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8

1

Tipo de regulación: con corte de fase

Dimensión de corte (mm): 40




**21012 0318** LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8

1

Tipo de regulación: con corte de fase

Dimensión de corte (mm): 40



**21012 0480** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68

2(2)

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 60




**21012 0500** LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68

2(1)

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 60



**21032 0295** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2

Tipo de regulación: con DALI

Dimensión de corte (mm): 30




**21032 0305** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2

Tipo de regulación: con DALI

Dimensión de corte (mm): 30

### Termina tu producto



**24144 0020 B** SPY 39 L TUBE B

# DELTALIGHT

## OCTAV 39 CLIP 92720

29016 9220 FBR-B

<b><u>24144 0020 FBR</u></b> SPY 39 L TUBE FBR	<input type="checkbox"/>
<b><u>24144 0020 FG</u></b> SPY 39 L TUBE FG	<input type="checkbox"/>
<b><u>24144 0020 GC</u></b> SPY 39 L TUBE GC	<input type="checkbox"/>
<b><u>24144 0020 W</u></b> SPY 39 L TUBE W	<input type="checkbox"/>

Notes: