



MINI DEEP RINGO II OK 93037

19425 9330 FG

DISPONIBILE IN

NERO 19425 9330 B

ALU SPAZZOLATO 19425 9330 BRA

ANTRACITE SPAZZOLATO 19425 9330 BRAT

BRONZO MARRONE SPAZZOLATO 19425 9330 BRBB

RAME SPAZZOLATO 19425 9330 BRCU

ORO SPAZZOLATO 19425 9330 BRG



BRONZO VECCHIO SPAZZOLATO 19425 9330 BROB

CREMA 19425 9330 CR

FLEMISH BRONZE 19425 9330 FBR

FLEMISH GOLD 19425 9330 FG

BIANCO 19425 9330 W



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali

AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Incasso
DIMENSIONE DEL FORO (MM)	rotondo - 71
PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)	80
SPESSORE DELLA SUPERFICIE DI MONTAGGIO (MM)	min.5
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.2
ORIENTABILITÀ	0° to 30° girevole, 360° rotazione
INFORMAZIONI	REFLECTOR WFL-37° EXCL LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC

Informazioni elettriche

CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	a seconda del tipo di alimentazione esterna
CLASSE ENERGETICA	E
CERTIFICATI	CB, ENEC, EPD, LCA

Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 734-1018lm
TM-30	rf: 90 / Rg: 99
SDMC	SDCM1
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	37°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	1018lm // 8,6W // 118lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	724lm // 9,9W // 73lm/W

Requisiti

LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM

MINI DEEP RINGO II OK 93037

19425 9330 FG

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [19425_XXX0_HAND.pdf](#)

COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-
 Concrete	-
 Concrete + plaster	-
 Lintel + plaster	-
 Hollow-core slab	-
 Hollow-core slab + plaster	-
 Stretched ceiling	-

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Kit di emergenza

	21032 0270 B EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B	☐
	Dimensione del foro (mm): 27	
	21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W	☐

MINI DEEP RINGO II OK 93037

19425 9330 FG

Alimentatore per led

apparecchi



apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'l' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.



300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

2 ☐

Tipo di regolazione: 1-10 V

Dimensione del foro (mm): 30



300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2 ☐

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 45



300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

2 ☐

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 30



300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

2 ☐

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 45



300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

2 ☐

Tipo di regolazione: 1-10 V

Dimensione del foro (mm): 30



300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2 ☐

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 45



300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

2 ☐

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 30



300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

2 ☐

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 45











MINI DEEP RINGO II OK 93037

19425 9330 FG

	300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 Tipo di regolazione: con taglio di fase o con pulsante na Dimensione del foro (mm): 56	2 2	☐
	300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na Dimensione del foro (mm): 82	4(4) 4(4)	☐
	300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na Dimensione del foro (mm): 72	3(2) 2(I)	☐
	300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na	2 -	☐
	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 Tipo di regolazione: DALI Dimensione del foro (mm): 72	2(2) 2(I)	☐
	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na Dimensione del foro (mm): 84	2->6(6) 6(4)	☐
	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na Dimensione del foro (mm): 55	2(2) 2(I)	☐
	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 Tipo di regolazione: DALI Dimensione del foro (mm): 55	2(2) 2(I)	☐
	300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV Tipo di regolazione: non dimmerabile Dimensione del foro (mm): 90	3->4 2->4	☐
	21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER Tipo di regolazione: non dimmerabile Dimensione del foro (mm): 50	2 2	☐




MINI DEEP RINGO II OK 93037

19425 9330 FG

	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1	3 3 ☐
Tipo di regolazione: 1-10 V	Dimensione del foro (mm): 54	
	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	3 3 ☐
Tipo di regolazione: DALI	Dimensione del foro (mm): 54	
	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL	4(4) 4(3) ☐
Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili	Dimensione del foro (mm): 84	
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	3 3 ☐
Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili	Dimensione del foro (mm): 54	
	21012 0258 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8	1 ☐
Tipo di regolazione: con taglio di fase	Dimensione del foro (mm): 50	
	21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8	2->2 ☐
Tipo di regolazione: con taglio di fase	Dimensione del foro (mm): 50	
	21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8	1 ☐
Tipo di regolazione: con taglio di fase	Dimensione del foro (mm): 55	
	21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8	2->3 ☐
Tipo di regolazione: con taglio di fase	Dimensione del foro (mm): 55	
	21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8	2 2 ☐
Tipo di regolazione: con taglio di fase	Dimensione del foro (mm): 48	
	21012 0308 LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8	1 ☐
Tipo di regolazione: con taglio di fase	Dimensione del foro (mm): 40	

MINI DEEP RINGO II OK 93037

19425 9330 FG

	21012 0318 LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8 Tipo di regolazione: con taglio di fase Dimensione del foro (mm): 40	1	☐
	21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68 Tipo di regolazione: non dimmerabile Dimensione del foro (mm): 60	2(2)	☐
	21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68 Tipo di regolazione: non dimmerabile Dimensione del foro (mm): 60	2(1)	☐
	21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 Tipo di regolazione: DALI Dimensione del foro (mm): 30	2	☐
	21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 Tipo di regolazione: DALI Dimensione del foro (mm): 30	2	☐

Notes: