



ENTERO SQ-S TRIMLESS 93020



28525 9320 GC

BESCHIKBAAR IN

ZWART 28525 9320 B

VOLLEDIG WIT 28525 9320 FW

GOUD KLEUR 28525 9320 GC



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Inbouw
ZAAGMAAT/OPENING (MM)	rechthoekig - Ø KIT
INBOUWDIEPTE (MM)	110
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.24
RICHTBAARHEID	0° tot 30° zwenkbaar, 355° roteerbaar
INFO	REFLECTOR FL-20° EXCLLED POWER SUPPLY 350-700mA-DC Optional REFLECTORS 30° & 45° available

Elektrische info

KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	E
CERTIFICATEN	CB, ENEC, EPD

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 5,8-12,4W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787-1467lm
TM-30-15 WAARDEN	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	1467lm // 12,4W // 118lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	1140lm // 14,3W // 80lm/W

Opmerkingen

Max.500mA when using accessories

Benodigdheden

MOUNTING KIT ENTERO SQUARE S

LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700mA-DC DIM (Remote)

Accessoires

ENTERO S HONEYCOMB

ENTERO S LINEAR SPREAD LENS

ENTERO S SPREAD LENS

ENTERO S SOFTENING LENS

ENTERO S GLASS SBL

PLAFOND COMPATIBILITEIT

Ceiling Type	Mounting Kit	
 System ceiling	 28400 0040 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S	Required
 Plasterboard	 28400 0040 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S	Required
 Stucanet	 28400 0040 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S	Required
 Wood	 28400 0040 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S	Required
 Concrete + plaster	 28400 0040 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S	Required
 Lintel + plaster	 28400 0040 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S	Required
 Hollow-core slab + plaster	 28400 0040 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S	Required
 Stretched ceiling	 28400 0160 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S WSC	Required
	 28400 0100 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S CSC	Required

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

7

Uitsparingsmaat (mm): 27

7

ENTERO SQ-S TRIMLESS 93020

28525 9320 GC

LED voedingen

armaturen



armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'I' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

2

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 30



300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 45



300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

2

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 30



300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

2

Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 45



300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

2

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 30



300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 45



300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

2

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 30



300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

2







Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 45

DELTALIGHT











ENTERO SQ-S TRIMLESS 93020

28525 9320 GC

	<u>300 48 700 ED1</u> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1	2	☐
	Dimtype: 1-10V		
	Uitsparingsmaat (mm): 30		
	<u>300 48 700 ED5</u> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5	2	☐
	Dimtype: DALI		
	Uitsparingsmaat (mm): 45		
	<u>300 48 700 MDL</u> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL	2	☐
	Dimtype: niet dimbaar		
	Uitsparingsmaat (mm): 30		
	<u>300 48 700 WDL</u> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL	2	☐
	Dimtype: WDL = draadloos		
	Uitsparingsmaat (mm): 45		
	<u>300 90 61</u> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6	2 2 2	☐
	Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) of met drukknop		
	Uitsparingsmaat (mm): 56		
	<u>300 90 63</u> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9	4(4) 4(4) 4(3)	☐
	Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop		
	Uitsparingsmaat (mm): 82		
	<u>300 90 64</u> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	2(2) 2(1) 2(1)	☐
	Dimtype: 1-10V of met drukknop		
	Uitsparingsmaat (mm): 72		
	<u>300 90 67</u> LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9	2 - 2	☐
	Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop		
	<u>300 90 68</u> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5	2(2) 2(1) 2(1)	☐
	Dimtype: DALI		
	Uitsparingsmaat (mm): 72		
	<u>300 90 69</u> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9	2->6(6) 6(4) 4(3)	☐
	Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop		
	Uitsparingsmaat (mm): 84		


ENTERO SQ-S TRIMLESS 93020

28525 9320 GC

	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 Dimtype: 1-10V of met drukknop Uitsparingsmaat (mm): 55	3(2) 2(1) 1(1)	☐
	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 Dimtype: DALI Uitsparingsmaat (mm): 55	2(2) 2(1) 1(1)	☐
	300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV Dimtype: niet dimbaar Uitsparingsmaat (mm): 90	3->4 2->4 2->4	☐
	21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER Dimtype: niet dimbaar Uitsparingsmaat (mm): 50	2 2 2	☐
	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 Dimtype: 1-10V Uitsparingsmaat (mm): 54	3 3 2	☐
	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 Dimtype: DALI Uitsparingsmaat (mm): 54	3 3 3	☐
	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL Dimtype: WDL = draadloos Uitsparingsmaat (mm): 84	4(4) 3(3) 3(3)	☐
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL Dimtype: WDL = draadloos Uitsparingsmaat (mm): 54	3 3 2	☐
	21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) Uitsparingsmaat (mm): 50	2->2 0 0	☐
	21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) Uitsparingsmaat (mm): 55	1 1	☐

ENTERO SQ-S TRIMLESS 93020

28525 9320 GC



21012 0288


LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8

2->3 | 2->2



Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 55



21012 0298


LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

2 | 2 | 1



Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 48



21012 0308


LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8

1



Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 40



21012 0318


LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8

1



Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 40



21012 0328


LED POWER SUPPLY 700mA / 15W DIM8

1



Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 40



21012 0480


LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68

2(2)



Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 60



21012 0490


LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68

2(1)



Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 60



21012 0500


LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68

2(1)



Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 60



21032 0295


LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2



Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 30



21032 0305

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2




Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 30

DELTALIGHT

ENTERO SQ-S TRIMLESS 93020

28525 9320 GC



21032 0315

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5


2



Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 30

Montage kit




28400 0040 MOUNTING KIT ENTERO SQ-S



Uitsparingsmaat (mm): 106 x 106

Montage kit spanplafond




28400 0100 MOUNTING KIT ENTERO SQ-S CSC



28400 0160 MOUNTING KIT ENTERO SQ-S WSC




Licht veranderende onderdelen



28500 0010 ENTERO S LINEAR SPREAD LENS



28500 0020 ENTERO S SPREAD LENS




28500 0030 ENTERO S SOFTENING LENS




DELTALIGHT

ENTERO SQ-S TRIMLESS 93020


28525 9320 GC



28500 0040 ENTERO S GLASS SBL

☐

28500 0050 B ENTERO S HONEYCOMB SINGLE USE B

☐

28500 0060 B ENTERO S HONEYCOMB DOUBLE USE B

☐

Vervangbare reflector / lens



19810 0180 SPY 52 REFLECTOR 20°

☐

19810 0190 SPY 52 REFLECTOR 45°

☐

19810 0240 SPY 52 REFLECTOR 30°

☐

Notes: