





## SPY FOCUS ON LP 927

19878 9200 FW

BESCHIKBAAR IN  
**ZWART** 19878 9200 B  
**FLEMISH BRONZE** 19878 9200 FBR  
**FLEMISH GOLD** 19878 9200 FG  
**VOLLEDIG WIT** 19878 9200 FW  
**WIT** 19878 9200 W



Bekijk op website



### Algemene info

<b>LOCATIE</b>	binnen
<b>INSTALLATIE</b>	Plafond Opbouw
<b>STOF EN WATERDICHTHEID</b>	IP20
<b>GEWICHT (KG)</b>	0.5
<b>RICHTBAARHEID</b>	0° tot 90° zwenkbaar, 355° roteerbaar
<b>INFO</b>	ADJUSTABLE BEAM 8°-43° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC

### Elektrische info

<b>KLASSE</b>	III
<b>DIM TYPE</b>	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
<b>ENERGIE KLASSE</b>	E
<b>CERTIFICATEN</b>	CB, EAC, ENEC, LCA

### Info lichtbron

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>LICHTBRON</b>	LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 702-974lm
<b>TM-30-15 WAARDEN</b>	rf: 89 / Rg: 100
<b>SDCM</b>	SDCM1
<b>RISK-GROEP</b>	RG1
<b>LM80</b>	L90B10 > 50000
<b>BEAMANGLE</b>	8°-43°
<b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b>	974lm // 8,6W // 113lm/W
<b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>	399lm // 9,9W // 40lm/W

### Benodigheden

LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM

### Opties

COVERSET R 90-100

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [19878\\_XXXX\\_HAND.pdf](#)

### VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


#### LED voedingen

#### # armaturen



# armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom




**300 48 350 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

2

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 30




**300 48 350 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 45




**300 48 350 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

2

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 30




**300 48 350 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

2

Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 45




**300 48 500 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

2

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 30




**300 48 500 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 45




**300 48 500 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

2

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 30



**300 48 500 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

2

Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 45

# DELTALIGHT

## SPY FOCUS ON LP 927

19878 9200 FW




**300 90 61** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

2 | 2

**Dimtype:** net-dimbaar (fase afsnijding) of met drukknop

**Uitsparingsmaat (mm):** 56



**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

4(4) | 4(4)

**Dimtype:** 1-10V of DALI of drukknop

**Uitsparingsmaat (mm):** 82




**300 90 64** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

3(2) | 2(1)

**Dimtype:** 1-10V of met drukknop


**Uitsparingsmaat (mm):** 72



**300 90 67** LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9

2 | -

**Dimtype:** 1-10V of DALI of drukknop




**300 90 68** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

2(2) | 2(1)

**Dimtype:** DALI

**Uitsparingsmaat (mm):** 72




**300 90 69** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

2->6(6) | 6(4)

**Dimtype:** 1-10V of DALI of drukknop

**Uitsparingsmaat (mm):** 84




**300 90 124** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2(2) | 2(1)

**Dimtype:** 1-10V of met drukknop

**Uitsparingsmaat (mm):** 55




**300 90 125** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

2(2) | 2(1)

**Dimtype:** DALI

**Uitsparingsmaat (mm):** 55




**300 90 135** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

3->4 | 2->4

**Dimtype:** niet dimbaar

**Uitsparingsmaat (mm):** 90



**21012 0010** LED POWER SUPPLY MULTI POWER

2 | 2











**Dimtype:** niet dimbaar

**Uitsparingsmaat (mm):** 50

# DELTALIGHT

## SPY FOCUS ON LP 927


19878 9200 FW

	<b>21012 0021</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1	3   3	<input type="checkbox"/>
	<b>Dimtype:</b> 1-10V		
	<b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 54		
	<b>21012 0035</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	3   3	<input type="checkbox"/>
	<b>Dimtype:</b> DALI		
	<b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 54		
	<b>21012 004W</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL	4(4)   4(3)	<input type="checkbox"/>
	<b>Dimtype:</b> WDL = draadloos		
	<b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 84		
	<b>21012 005W</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	3   3	<input type="checkbox"/>
	<b>Dimtype:</b> WDL = draadloos		
	<b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 54		
	<b>21012 0258</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8	1	<input type="checkbox"/>
	<b>Dimtype:</b> net-dimbaar (fase afsnijding)		
	<b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 50		
	<b>21012 0268</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8	2->2	<input type="checkbox"/>
	<b>Dimtype:</b> net-dimbaar (fase afsnijding)		
	<b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 50		
	<b>21012 0278</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8	1	<input type="checkbox"/>
	<b>Dimtype:</b> net-dimbaar (fase afsnijding)		
	<b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 55		
	<b>21012 0288</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8	2->3	<input type="checkbox"/>
	<b>Dimtype:</b> net-dimbaar (fase afsnijding)		
	<b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 55		
	<b>21012 0298</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8	2   2	<input type="checkbox"/>
	<b>Dimtype:</b> net-dimbaar (fase afsnijding)		
	<b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 48		
	<b>21012 0308</b> LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8	1	<input type="checkbox"/>
	<b>Dimtype:</b> net-dimbaar (fase afsnijding)		
	<b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 40		

# DELTALIGHT

## SPY FOCUS ON LP 927

19878 9200 FW




**21012 0318** LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8

1

**Dimtype:** net-dimbaar (fase afsnijding)

**Uitsparingsmaat (mm):** 40




**21012 0480** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68

2(2)

**Dimtype:** niet dimbaar

**Uitsparingsmaat (mm):** 60



**21012 0500** LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68

2(1)

**Dimtype:** niet dimbaar

**Uitsparingsmaat (mm):** 60



**21032 0295** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2

**Dimtype:** DALI

**Uitsparingsmaat (mm):** 30




**21032 0305** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2

**Dimtype:** DALI

**Uitsparingsmaat (mm):** 30


### Coversets



**204 00 90 ANO** COVERSET R 90 ANO

**204 00 90 B** COVERSET R 90 B

**204 00 90 W** COVERSET R 90 W



**204 00 100 ANO** COVERSET R 100 ANO

**204 00 100 B** COVERSET R 100 B

**204 00 100 W** COVERSET R 100 W

# DELTALIGHT

## **SPY FOCUS ON LP 927**

19878 9200 FW

Notes: