




DEEP RINGO TRIMLESS LED 93033

202 144 811 932 BRCU

BESCHIKBAAR IN

ZWART 202 144 811 932 B

ALU GEBORSTELD 202 144 811 932 BRA

GEBORSTELD ANTRACIET 202 144 811 932 BRAT

GEBORSTELD BRUIN BRONS 202 144 811 932 BRBB

GEBORSTELD KOPER 202 144 811 932 BRCU

GEBORSTELD GOUD 202 144 811 932 BRG

GEBORSTELD OUD BRONS 202 144 811 932 BROB

CRÈME 202 144 811 932 CR



FLEMISH BRONZE 202 144 811 932 FBR

FLEMISH GOLD 202 144 811 932 FG

GOUD KLEUR 202 144 811 932 GC

PIANO ZWART 202 144 811 932 PB

WIT 202 144 811 932 W



 [Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Inbouw
ZAAGMAAT/OPENING (MM)	rond - Ø KIT
INBOUWDIEPTE (MM)	95
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.3
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	REFLECTOR FL-33° EXCLLED POWER SUPPLY 350-500mA-DC

Elektrische info

KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	D
CERTIFICATES	CB, ENEC, EPD, LCA

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787-1089lm
TM-30 WAARDEN	rf: 90 / Rg: 99
SMDC	SDCM1
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	33°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	1089lm // 8,6W // 127lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	828lm // 9,9W // 84lm/W

Benodigdheden

MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.


MOUNTING KIT AIR 101

LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM (Remote)

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **202 144 811 XXX HAND.pdf**

Ceiling Type	Mounting Kit	
	System ceiling	15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.
	Plasterboard	15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.
	Stucanet	15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.
	Concrete + plaster	15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.
	Lintel + plaster	15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.
	Hollow-core slab + plaster	15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.
	Ventilation in plasterboard	29810 0010 - MOUNTING KIT SIDE AIR 101
		29810 0050 - MOUNTING KIT NO AIR 101
		29810 0100 - MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1
	Ventilation in concrete + plaster	29810 0050 - MOUNTING KIT NO AIR 101
		29810 0200 - MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1
		29810 0210 - MOUNTING KIT TOP AIR 101
	Cold stretched ceiling	15212 0070 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS CSC
	Warm stretched ceiling	15212 0150 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS WSC

Noodunits



21032 0270 B EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B

Uitsparingsmaat (mm): 27

7

DEEP RINGO TRIMLESS LED 93033

202 144 811 932 BRCU

21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W




LED voedingen

armaturen



armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'I' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom




300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

1 ☐

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 30




300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

1 ☐

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 45




300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

1 ☐

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 30




300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

1 ☐

Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 45




300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

1 ☐

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 30




300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

1 ☐

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 45




300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

1 ☐

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 30



300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL











1 ☐

Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 45










DEEP RINGO TRIMLESS LED 93033

202 144 811 932 BRCU

	300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) of met drukknop Uitsparingsmaat (mm): 56	2 2	☐
	300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop Uitsparingsmaat (mm): 82	4(4) 4(4)	☐
	300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 Dimtype: 1-10V of met drukknop Uitsparingsmaat (mm): 72	2(1) 2(1)	☐
	300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop	2	☐
	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 Dimtype: DALI Uitsparingsmaat (mm): 72	2(2) 2(1)	☐
	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop Uitsparingsmaat (mm): 84	2->6(6) 6(4)	☐
	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 Dimtype: 1-10V of met drukknop Uitsparingsmaat (mm): 55	3(2) 2(1)	☐
	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 Dimtype: DALI Uitsparingsmaat (mm): 55	2(2) 2(1)	☐
	300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV Dimtype: niet dimbaar Uitsparingsmaat (mm): 90	3->3 2->3	☐
	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL Dimtype: WDL = draadloos Uitsparingsmaat (mm): 84	3(3) 3(3)	☐

DEEP RINGO TRIMLESS LED 93033


202 144 811 932 BRCU

	<u>21012 005W</u> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	3 3 ☐
	Dimtype: WDL = draadloos	
	Uitsparingsmaat (mm): 54	
	<u>21012 0258</u> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8	1 ☐
	Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)	
	Uitsparingsmaat (mm): 50	
	<u>21012 0278</u> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8	1 ☐
	Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)	
	Uitsparingsmaat (mm): 55	
	<u>21012 0288</u> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8	2->3 ☐
	Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)	
	Uitsparingsmaat (mm): 55	
	<u>21012 0298</u> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8	2 2 ☐
	Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)	
	Uitsparingsmaat (mm): 48	
	<u>21012 0480</u> LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68	2(2) ☐
	Dimtype: niet dimbaar	
	Uitsparingsmaat (mm): 60	
	<u>21012 0500</u> LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68	2(1) ☐
	Dimtype: niet dimbaar	
	Uitsparingsmaat (mm): 60	
	<u>21032 0295</u> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5	2 ☐
	Dimtype: DALI	
	Uitsparingsmaat (mm): 30	
	<u>21032 0305</u> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5	2 ☐
	Dimtype: DALI	
	Uitsparingsmaat (mm): 30	

DEEP RINGO TRIMLESS LED 93033

202 144 811 932 BRCU

Montage kit




15212 2000 MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.

Uitsparingsmaat (mm): 105

☐

Montage kit spanplafond




15212 0070 MOUNTING KIT R82 TRIMLESS CSC

☐

15212 0150 MOUNTING KIT R82 TRIMLESS WSC

☐

Montage kit - side air + light




29810 0010 MOUNTING KIT SIDE AIR 101

Uitsparingsmaat (mm): 168

☐

Montage kit - top air + light




29810 0210 MOUNTING KIT TOP AIR 101

Uitsparingsmaat (mm): 135

☐

Montage kit - side air only



29810 0100 MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1

Uitsparingsmaat (mm): 168


☐

DELTALIGHT

DEEP RINGO TRIMLESS LED 93033

202 144 811 932 BRCU

Montage kit - top air only




29810 0200 MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1

Uitsparingsmaat (mm): 135



Montage kit - no air



29810 0050 MOUNTING KIT NO AIR 101

Uitsparingsmaat (mm): 168



Notes: