
DELTALIGHT




# M26L - BOXY L A 92733 MDL

**PRODUCTREFERENTIE** 10739 9220 W-W

BESCHIKBAAR IN
**ZWART-ZWART** 10739 9220 B-B
**ZWART-FLEMISH BRONZE** 10739 9220 B-FBR
**ZWART-FLEMISH GOLD** 10739 9220 B-FG
**WIT-WIT** 10739 9220 W-W




Bekijk op website

| Algemene info | |
|---|---|
| **LOCATIE** | binnen |
| **INSTALLATIE** | Laagspanningssystemen Laagspanningssysteem montage |
| **STOF EN WATERDICHTHEID** | IP20 |
| **GEWICHT (KG)** | 0.4 |
| **RICHTBAARHEID** | niet richtbaar |
| **INFO** | REFLECTOR FL-33°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC |

| Elektrische info | |
|---|---|
| **INGANGSSPANNING** | 48V-DC |
| **KLASSE** | III |
| **DIM TYPE** | MDL = 1-10V of DALI of drukknop |
| **ENERGIE KLASSE** | E |
| **CERTIFICATEN** | CB, ENEC |

| Info lichtbron | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **LICHTBRON** | LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm |
| **TM-30-15 WAARDEN** | Rf: 89 / Rg: 100 |
| **SDCM** | SDCM1 |
| **RISK-GROEP** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 33° |
| **LED TECHNIEK (LICHTBRON)** | 1041lm // 8,6W // 121lm/W |
| **LED TECHNIEK (TOESTEL)** | 697lm // 10W // 70lm/W |

**Opmerkingen**

**Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie**

**Benodigdheden**

LED POWER SUPPLY 48V-DC

**Opties**

DIMMABLE MODULATOR

**Accessoires**

BOXY HONEYCOMB
BOXY SOFTENING LENS
BOXY GLASS SBL

DELTALIGHT

# M26L - BOXY L A 92733 MDL

10739 9220 W-W

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **10739_XXX0_HAND.pdf**


## VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

### Stroomtoevoer

**# armaturen**

**Min. stroom | Max. stroom**

ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.




**21032 0030** SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD — 19 ☐


**Dimtype: WDL = draadloos**

### SMART 48

**# armaturen**


**Min. stroom | Max. stroom**

ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.




**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9 — 19 ☐

**Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop**




**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD — 19 ☐


**Dimtype: WDL = draadloos**

### LED voedingen

**# armaturen**

**Min. stroom | Max. stroom**

ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.





**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 10 ☐

**Dimtype: niet dimbaar**

DELTALIGHT


# M26L - BOXY L A 92733 MDL

10739 9220 W-W




**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 24


**Dimtype: niet dimbaar**




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 10

**Dimtype: niet dimbaar**

**Uitsparingsmaat (mm): 40**





**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 20

**Dimtype: niet dimbaar**


**Uitsparingsmaat (mm): 40**

## Licht veranderende onderdelen





**251 70 03 01 B** BOXY HONEYCOMB B

**251 70 03 01 W** BOXY HONEYCOMB W




**251 70 03 04 B** BOXY SOFTENING LENS B

**251 70 03 04 W** BOXY SOFTENING LENS W




**251 70 03 05 B** BOXY GLASS SBL B





**251 70 03 05 W** BOXY GLASS SBL W

DELTALIGHT

# M26L - BOXY L A 92733 MDL

10739 9220 W-W

## COMPATIBELE DRAAGSTRUCTUREN

| SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX) | Beschikbare kleuren |
|---|---|
|  **23358 0000** SLM26L - PROFILE | |
|  **23358 0010** SLM26L - PROFILE 1m | |
|  **23358 0020** SLM26L - PROFILE 2m | |
|  **23358 0030** SLM26L - PROFILE 3m | |

Notes: