



M26L - BOXY L A 92733 MDL

10739 9220 W-W



BESCHIKBAAR IN

ZWART-ZWART 10739 9220 B-B

ZWART-FLEMISH BRONZE 10739 9220 B-FBR

ZWART-FLEMISH GOLD 10739 9220 B-FG

WIT-WIT 10739 9220 W-W



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Laagspanningssystemen Laagspanningssysteem montage
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.4
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	REFLECTOR FL-33° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Elektrische info

INGANGSSPANNING	48V-DC
KLASSE	III
DIM TYPE	MDL = 1-10V of DALI of drukknop
ENERGIE KLASSE	E
CERTIFICATEN	CB, ENEC

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm
TM-30-15 WAARDEN	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	33°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	1041lm // 8,6W // 121lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	697lm // 9,9W // 70lm/W

Opmerkingen

[Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie](#)

Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Opties

DIMMABLE MODULATOR

Accessoires

BOXY HONEYCOMB
BOXY SOFTENING LENS
BOXY GLASS SBL

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [10739_XXX0_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Stroomtoevoer

armaturen

i # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

19

Dimtype: WDL = draadloos

SMART 48

armaturen

i # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9

19

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD

19

Dimtype: WDL = draadloos

LED voedingen

armaturen

i # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN



10

Dimtype: niet dimbaar

DELTALIGHT

M26L - BOXY L A 92733 MDL

10739 9220 W-W

	300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN	24	☐
Dimtype: niet dimbaar			
	21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	10	☐
Dimtype: niet dimbaar			
Uitsparingsmaat (mm): 40			
	21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	20	☐
Dimtype: niet dimbaar			
Uitsparingsmaat (mm): 40			

Licht veranderende onderdelen





	251 70 03 01 B BOXY HONEYCOMB B	☐
	251 70 03 01 W BOXY HONEYCOMB W	☐
	251 70 03 04 B BOXY SOFTENING LENS B	☐
	251 70 03 04 W BOXY SOFTENING LENS W	☐
	251 70 03 05 B BOXY GLASS SBL B	☐
	251 70 03 05 W BOXY GLASS SBL W	☐

DELTALIGHT

M26L - BOXY L A 92733 MDL

10739 9220 W-W

COMPATIBELE DRAAGSTRUCTUREN

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)		Beschikbare kleuren
	23358 0000 SLM26L - PROFILE	
	23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m	
	23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m	
	23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m	

Notes: