




D-LINER 19 INF LOC2 286 94058 RD

32021 9420 B

DOSTĘPNE W
CZARNY 32021 9420 B



Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Wbudowane
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	12 x REFLECTOR 58° EXCL.LED POWER SUPPLY 150mA-DC INCL.1 x CABLE 2 x 0,75mm ² - 0,5m + WIELAND PLUG GST08i2 male green
Informacje elektryczne	
KLASA	III
KLASA ENERGETYCZNA	C
Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED cluster 5W / CRI>90 / 4000K / 904lm
BEAMANGLE	58°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	904lm // 5W // 180lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	769lm // 5,8W // 134lm/W
Wymagania	
LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL	
Opcje	
CONNECTING CABLE LOC PARALLEL	

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [32021_XXX0_HAND.pdf](#)

KOMPATYBILNOŚĆ SUFITU

Ceiling Type

Mounting Kit



Acoustic climate-control ceiling Interlu WEC


ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Moduł awaryjny

opraw

opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.



32010 0195 EMERGENCY UNIT 1h LOC PARALLEL DIM5

1

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Zasilanie



32010 1200 T CONNECTOR LOC PARALLEL



32010 1310 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 1m



32010 1320 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 2m



32010 1330 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 3m



32010 1340 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 4m



32010 1350 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 5m

D-LINER 19 INF LOC2 286 94058 RD


32021 9420 B

Zasilacz LED

opraw

 # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po '|' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.



32010 0075 LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 150mA / 35W DIM5

1

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Notes: