





MINI DEEP RINGO II OK 93037

PRODUCTREFERENTIE 19425 9330 W

BESCHIKBAAR IN
ZWART 19425 9330 B
ALU GEBORSTELD 19425 9330 BRA
GEBORSTELD ANTRACIET 19425 9330 BRAT
GEBORSTELD BRUIN BRONS 19425 9330 BRBB
GEBORSTELD KOPER 19425 9330 BRCU
GEBORSTELD GOUD 19425 9330 BRG
GEBORSTELD OUD BRONS 19425 9330 BROB
CRÈME 19425 9330 CR
FLEMISH BRONZE 19425 9330 FBR
FLEMISH GOLD 19425 9330 FG
WIT 19425 9330 W



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Inbouw
ZAAGMAAT/OPENING (MM)	rond - 71
INBOUWDIEPTE (MM)	80
DIKTE MONTAGEOPPERVLAK (MM)	min.5
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.2
RICHTBAARHEID	0° tot 30° zwenkbaar, 360° roteerbaar
INFO	REFLECTOR WFL-37° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC

Elektrische info

KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	E
CERTIFICATEN	CB, ENEC, EPD, LCA

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 734-1018lm
TM-30 WAARDEN	Rf: 90 / Rg: 99
SMDC	SDCM1
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	37°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	1018lm // 8,6W // 118lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	724lm // 9,9W // 73lm/W

Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM

MINI DEEP RINGO II OK 93037

19425 9330 W


Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [19425_XXX0_HAND.pdf](#)

PLAFOND COMPATIBILITEIT

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-
 Concrete	-
 Concrete + plaster	-
 Lintel + plaster	-
 Hollow-core slab	-
 Hollow-core slab + plaster	-
 Stretched ceiling	-

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Noodunits

	21032 0270 B EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B	☐
	Uitsparingsmaat (mm): 27	
	21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W	☐

DELTALIGHT

MINI DEEP RINGO II OK 93037

19425 9330 W


LED voedingen

armaturen



armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'I' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom




300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

2

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 30




300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 45




300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

2

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 30




300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

2

Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 45




300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

2

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 30




300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 45




300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

2

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 30



300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL











2

Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 45

MINI DEEP RINGO II OK 93037











19425 9330 W

	300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) of met drukknop Uitsparingsmaat (mm): 56	2 2	☐
	300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop Uitsparingsmaat (mm): 82	4(4) 4(4)	☐
	300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 Dimtype: 1-10V of met drukknop Uitsparingsmaat (mm): 72	3(2) 2(1)	☐
	300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop	2 -	☐
	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 Dimtype: DALI Uitsparingsmaat (mm): 72	2(2) 2(1)	☐
	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop Uitsparingsmaat (mm): 84	2->6(6) 6(4)	☐
	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 Dimtype: 1-10V of met drukknop Uitsparingsmaat (mm): 55	2(2) 2(1)	☐
	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 Dimtype: DALI Uitsparingsmaat (mm): 55	2(2) 2(1)	☐
	300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV Dimtype: niet dimbaar Uitsparingsmaat (mm): 90	3->4 2->4	☐
	21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER Dimtype: niet dimbaar Uitsparingsmaat (mm): 50	2 2	☐

DELTALIGHT

MINI DEEP RINGO II OK 93037






19425 9330 W

	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1	3 3	☐
	Dimtype: 1-10V		
	Uitsparingsmaat (mm): 54		
	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	3 3	☐
	Dimtype: DALI		
	Uitsparingsmaat (mm): 54		
	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL	4(4) 4(3)	☐
	Dimtype: WDL = draadloos		
	Uitsparingsmaat (mm): 84		
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	3 3	☐
	Dimtype: WDL = draadloos		
	Uitsparingsmaat (mm): 54		
	21012 0258 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8	1	☐
	Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)		
	Uitsparingsmaat (mm): 50		
	21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8	2->2	☐
	Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)		
	Uitsparingsmaat (mm): 50		
	21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8	1	☐
	Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)		
	Uitsparingsmaat (mm): 55		
	21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8	2->3	☐
	Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)		
	Uitsparingsmaat (mm): 55		
	21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8	2 2	☐
	Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)		
	Uitsparingsmaat (mm): 48		
	21012 0308 LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8	1	☐
	Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)		
	Uitsparingsmaat (mm): 40		

DELTALIGHT

MINI DEEP RINGO II OK 93037

19425 9330 W

	21012 0318 LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8 Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) Uitsparingsmaat (mm): 40	1	☐
	21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68 Dimtype: niet dimbaar Uitsparingsmaat (mm): 60	2(2)	☐
	21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68 Dimtype: niet dimbaar Uitsparingsmaat (mm): 60	2(1)	☐
	21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 Dimtype: DALI Uitsparingsmaat (mm): 30	2	☐
	21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 Dimtype: DALI Uitsparingsmaat (mm): 30	2	☐

Notes: