



## ENTERO RD-M 93045



28410 9330 FW

DISPONIBILE IN

**NERO** 28410 9330 B

**COMPLETAMENTE BIANCO** 28410 9330 FW

**ORO COLORATO** 28410 9330 GC



[Visualizza sul sito web](#)



### Informazioni generali

<b>AMBIENTE</b>	indoor
<b>IP</b>	Soffitto Incasso
<b>DIMENSIONE DEL FORO (MM)</b>	rotondo - 92
<b>PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)</b>	130
<b>SPESSORE DELLA SUPERFICIE DI MONTAGGIO (MM)</b>	max.16
<b>PROTEZIONE DELL'INGRESSO</b>	IP20
<b>PESO (KG)</b>	0.4
<b>ORIENTABILITÀ</b>	0° to 30° girevole, 355° rotazione
<b>INFORMAZIONI</b>	REFLECTOR WFL-45° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-700mA-DC Optional REFLECTORS 18° & 30° available

### Informazioni elettriche

<b>CLASSE DI ISOLAMENTO</b>	III
<b>TIPO DI DIMMERAZIONE</b>	a seconda del tipo di alimentazione esterna
<b>CLASSE ENERGETICA</b>	E
<b>CERTIFICATI</b>	CB, ENEC, EPD

### Informazioni sulla Sorgente luminosa

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>SORGENTE LUMINOSA</b>	LED array 11,6-25W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1524-2811lm
<b>TM-30</b>	rf: 90 / Rg: 99
<b>SDMC</b>	SDCM1
<b>GRUPPO DI RISCHIO</b>	RG1
<b>LM80</b>	L90B10 > 50000
<b>BEAMANGLE</b>	45°
<b>SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)</b>	2811lm // 25W // 112lm/W
<b>SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)</b>	2048lm // 28,8W // 71lm/W

### Note

Max.500mA when using 1 accessory; max 450mA when using 2 accessories

### Requisiti

LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700mA-DC DIM

### Opzioni

ENTERO RD-M MOUNTING SET S2

### Accessori

ENTERO M HONEYCOMB

# DELTALIGHT









## ENTERO RD-M 93045

28410 9330 FW

ENTERO M LINEAR SPREAD LENS  
ENTERO M SPREAD LENS  
ENTERO M SOFTENING LENS  
ENTERO M GLASS SBL

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [28410\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO


Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-
 Concrete	 28500 0200 - ENTERO RD-M MOUNTING SET S2 <span>Required</span>
 Concrete + plaster	 28500 0200 - ENTERO RD-M MOUNTING SET S2 <span>Required</span>
 Lintel + plaster	 28500 0200 - ENTERO RD-M MOUNTING SET S2 <span>Required</span>
 Hollow-core slab	 28500 0200 - ENTERO RD-M MOUNTING SET S2 <span>Required</span>
 Hollow-core slab + plaster	 28500 0200 - ENTERO RD-M MOUNTING SET S2 <span>Required</span>
 Stretched ceiling	-



# DELTALIGHT

## ENTERO RD-M 93045

28410 9330 FW




**300 48 500 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

1

**Tipo di regolazione: non dimmerabile**

**Dimensione del foro (mm): 30**




**300 48 500 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

1

**Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili**

**Dimensione del foro (mm): 45**




**300 48 700 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1

1

**Tipo di regolazione: 1-10 V**

**Dimensione del foro (mm): 30**




**300 48 700 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5

1

**Tipo di regolazione: DALI**

**Dimensione del foro (mm): 45**




**300 48 700 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL

1

**Tipo di regolazione: non dimmerabile**

**Dimensione del foro (mm): 30**




**300 48 700 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL

1

**Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili**

**Dimensione del foro (mm): 45**




**300 90 61** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

1 | 1 | 1

**Tipo di regolazione: con taglio di fase o con pulsante na**

**Dimensione del foro (mm): 56**




**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

2(2) | 2(2) | 2(1)

**Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na**

**Dimensione del foro (mm): 82**




**300 90 64** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

1(1) | 1(0) | 1(0)

**Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na**

**Dimensione del foro (mm): 72**



**300 90 67** LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9


1 | - | 1

**Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na**

# DELTALIGHT

## ENTERO RD-M 93045

28410 9330 FW




**300 90 68** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

1(1) | 1(0) | 1(0)

Tipo di regolazione: **DALI**

Dimensione del foro (mm): **72**



**300 90 69** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

3(3) | 3(2) | 2(1)

Tipo di regolazione: **1-10 V o DALI o con pulsante na**

Dimensione del foro (mm): **84**




**300 90 124** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

1(1) | 1(0) | 0

Tipo di regolazione: **1-10 V o con pulsante na**

Dimensione del foro (mm): **55**




**300 90 125** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

1(1) | 1(0) | 0

Tipo di regolazione: **DALI**

Dimensione del foro (mm): **55**




**300 90 135** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

2->2 | 2 | 2

Tipo di regolazione: **non dimmerabile**

Dimensione del foro (mm): **90**




**21012 0010** LED POWER SUPPLY MULTI POWER

1 | 1 | 1

Tipo di regolazione: **non dimmerabile**

Dimensione del foro (mm): **50**




**21012 0021** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

1 | 1 | 1

Tipo di regolazione: **1-10 V**

Dimensione del foro (mm): **54**




**21012 0035** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

1 | 1 | 1

Tipo di regolazione: **DALI**

Dimensione del foro (mm): **54**




**21012 004W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

2(2) | 2(2) | 2(1)

Tipo di regolazione: **WDL = dimmerabile senza fili**

Dimensione del foro (mm): **84**



**21012 005W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

1 | 1 | 1


Tipo di regolazione: **WDL = dimmerabile senza fili**

Dimensione del foro (mm): **54**

# DELTALIGHT

## ENTERO RD-M 93045

28410 9330 FW




**21012 0268** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8

1

**Tipo di regolazione: con taglio di fase**

**Dimensione del foro (mm): 50**




**21012 0288** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8

1|1

**Tipo di regolazione: con taglio di fase**

**Dimensione del foro (mm): 55**




**21012 0298** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

1|1|0

**Tipo di regolazione: con taglio di fase**

**Dimensione del foro (mm): 48**




**21012 0480** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68

1(1)

**Tipo di regolazione: non dimmerabile**

**Dimensione del foro (mm): 60**




**21012 0490** LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68

1(0)

**Tipo di regolazione: non dimmerabile**

**Dimensione del foro (mm): 60**




**21012 0500** LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68

1(0)

**Tipo di regolazione: non dimmerabile**

**Dimensione del foro (mm): 60**




**21032 0295** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

1

**Tipo di regolazione: DALI**

**Dimensione del foro (mm): 30**




**21032 0305** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

1

**Tipo di regolazione: DALI**

**Dimensione del foro (mm): 30**



**21032 0315** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5

1

**Tipo di regolazione: DALI**

**Dimensione del foro (mm): 30**

# DELTALIGHT

## ENTERO RD-M 93045


28410 9330 FW

### Accessori ottici


---




**28500 0070** ENTERO M LINEAR SPREAD LENS




**28500 0080** ENTERO M SPREAD LENS




**28500 0090** ENTERO M SOFTENING LENS



**28500 0100** ENTERO M GLASS SBL



**28500 0110 B** ENTERO M HONEYCOMB SINGLE USE B



**28500 0120 B** ENTERO M HONEYCOMB DOUBLE USE B

### Riflettore/lente sostituibile

---



**24611 0220** SPY 66 REFLECTOR 18°



**24611 0230** SPY 66 REFLECTOR 30°

# DELTALIGHT

## ENTERO RD-M 93045

28410 9330 FW

---




**24611 0240** SPY 66 REFLECTOR 45°



### Mounting set S2

---



**28500 0200** ENTERO RD-M MOUNTING SET S2



Notes: