
DELTALIGHT




# DEEP RINGO LED IP 93033

**RIFERIMENTO PRODOTTO** 202 273 811 932 BRCU

DISPONIBILE IN
**NERO** 202 273 811 932 B
**ALU SPAZZOLATO** 202 273 811 932 BRA
**ANTRACITE SPAZZOLATO** 202 273 811 932 BRAT
**BRONZO MARRONE SPAZZOLATO** 202 273 811 932 BRBB
**RAME SPAZZOLATO** 202 273 811 932 BRCU
**ORO SPAZZOLATO** 202 273 811 932 BRG
**BRONZO VECCHIO SPAZZOLATO** 202 273 811 932 BROB
**CREMA** 202 273 811 932 CR
**FLEMISH BRONZE** 202 273 811 932 FBR
**FLEMISH GOLD** 202 273 811 932 FG
**ORO COLORATO** 202 273 811 932 GC
**NERO PIANOFORTE** 202 273 811 932 PB
**BIANCO** 202 273 811 932 W




Visualizza sul sito web

| Informazioni generali | |
|---|---|
| **AMBIENTE** | indoor |
| **IP** | Soffitto Incasso |
| **DIMENSIONE DEL FORO (MM)** | rotondo - 76 |
| **PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)** | 90 |
| **SPESSORE DELLA SUPERFICIE DI MONTAGGIO (MM)** | min.5 |
| **PROTEZIONE DELL'INGRESSO** | IP44/20 |
| **PESO (KG)** | 0.2 |
| **ORIENTABILITÀ** | non regolabile |
| **INFORMAZIONI** | REFLECTOR FL-33°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC |

| Informazioni elettriche | |
|---|---|
| **CLASSE DI ISOLAMENTO** | III |
| **TIPO DI DIMMERAZIONE** | a seconda del tipo di alimentazione esterna |
| **CLASSE ENERGETICA** | D |
| **CERTIFICATI** | CB, EAC, ENEC, EPD |

| Informazioni sulla Sorgente luminosa | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **SORGENTE LUMINOSA** | LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787-1089lm |
| **TM-30** | Rf: 90 / Rg: 99 |
| **SDMC** | SDCM1 |
| **GRUPPO DI RISCHIO** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 33° |
| **SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)** | 1089lm // 8,6W // 127lm/W |
| **SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)** | 803lm // 10W // 81lm/W |

**Requisiti**

LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM

DELTALIGHT

# DEEP RINGO LED IP 93033

202 273 811 932 BRCU


Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **202_273_811_XXX_HAND.pdf**

## COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

| Ceiling Type | Mounting Kit |
|---|---|
|  **System ceiling** | - |
|  **Plasterboard** | - |
|  **Stucanet** | - |
|  **Wood** | - |
|  **Concrete** | - |
|  **Concrete + plaster** | - |
|  **Lintel + plaster** | - |
|  **Hollow-core slab** | - |
|  **Hollow-core slab + plaster** | - |
|  **Stretched ceiling** | - |

## CONCLUDI CONFIGURAZIONE

### Kit di emergenza



**21032 0270 B** EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B

**Dimensione del foro (mm): 27**

**21032 0270 W** EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W

DELTALIGHT

# DEEP RINGO LED IP 93033


202 273 811 932 BRCU

## Alimentatore per led

## # apparecchi

# apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.


**Corrente min. | Corrente max.**




**300 48 350 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 — 1

**Tipo di regolazione: 1-10 V**


**Dimensione del foro (mm): 30**




**300 48 350 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 — 1

**Tipo di regolazione: DALI**


**Dimensione del foro (mm): 45**




**300 48 350 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL — 1

**Tipo di regolazione: non dimmerabile**


**Dimensione del foro (mm): 30**




**300 48 350 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL — 1

**Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili**


**Dimensione del foro (mm): 45**




**300 48 500 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 — 1

**Tipo di regolazione: 1-10 V**


**Dimensione del foro (mm): 30**




**300 48 500 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 — 1

**Tipo di regolazione: DALI**


**Dimensione del foro (mm): 45**




**300 48 500 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL — 1

**Tipo di regolazione: non dimmerabile**

**Dimensione del foro (mm): 30**





**300 48 500 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL — 1

**Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili**

**Dimensione del foro (mm): 45**

# DEEP RINGO LED IP 93033


202 273 811 932 BRCU




**300 90 61** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 2 | 2

**Tipo di regolazione: con taglio di fase o con pulsante na**


**Dimensione del foro (mm): 56**




**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 4(4) | 4(4)

**Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na**


**Dimensione del foro (mm): 82**




**300 90 64** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 2(1) | 2(1)


**Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na**

**Dimensione del foro (mm): 72**




**300 90 67** LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 2


**Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na**




**300 90 68** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 2(2) | 2(1)

**Tipo di regolazione: DALI**


**Dimensione del foro (mm): 72**




**300 90 69** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 2->6(6) | 6(4)

**Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na**


**Dimensione del foro (mm): 84**




**300 90 124** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 3(2) | 2(1)

**Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na**


**Dimensione del foro (mm): 55**




**300 90 125** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 2(2) | 2(1)

**Tipo di regolazione: DALI**


**Dimensione del foro (mm): 55**




**300 90 135** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV 3->3 | 2->3

**Tipo di regolazione: non dimmerabile**

**Dimensione del foro (mm): 90**




**21012 004W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL 3(3) | 3(3)


**Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili**

**Dimensione del foro (mm): 84**

DELTALIGHT

# DEEP RINGO LED IP 93033


202 273 811 932 BRCU




**21012 005W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL — 3 | 3

**Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili**


**Dimensione del foro (mm): 54**




**21012 0258** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8 — 1

**Tipo di regolazione: con taglio di fase**


**Dimensione del foro (mm): 50**




**21012 0278** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 — 1

**Tipo di regolazione: con taglio di fase**


**Dimensione del foro (mm): 55**




**21012 0288** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 — 2->3

**Tipo di regolazione: con taglio di fase**


**Dimensione del foro (mm): 55**




**21012 0298** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 — 2 | 2

**Tipo di regolazione: con taglio di fase**


**Dimensione del foro (mm): 48**




**21012 0480** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68 — 2(2)

**Tipo di regolazione: non dimmerabile**


**Dimensione del foro (mm): 60**




**21012 0500** LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68 — 2(1)

**Tipo di regolazione: non dimmerabile**


**Dimensione del foro (mm): 60**




**21032 0295** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 — 2

**Tipo di regolazione: DALI**

**Dimensione del foro (mm): 30**




**21032 0305** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 — 2

**Tipo di regolazione: DALI**

**Dimensione del foro (mm): 30**

## DEEP RINGO LED IP 93033

202 273 811 932 BRCU

Notes: