



## SPY 39 TRIMLESS IN SOFT 93040

24181 9030 BRG

DISPONIBILE IN

**NERO** 24181 9030 B

**ALU SPAZZOLATO** 24181 9030 BRA

**ANTRACITE SPAZZOLATO** 24181 9030 BRAT

**RAME SPAZZOLATO** 24181 9030 BRCU

**ORO SPAZZOLATO** 24181 9030 BRG

**BRONZO VECCHIO SPAZZOLATO** 24181 9030 BROB

**FLEMISH BRONZE** 24181 9030 FBR



**FLEMISH GOLD** 24181 9030 FG

**COMPLETAMENTE BIANCO** 24181 9030 FW

**ORO COLORATO** 24181 9030 GC

**NERO PIANOFORTE** 24181 9030 PB

**BIANCO** 24181 9030 W



[Visualizza sul sito web](#)



| Informazioni generali             |                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>AMBIENTE</b>                   | indoor                                                       |
| <b>IP</b>                         | Soffitto Incasso                                             |
| <b>DIMENSIONE DEL FORO (MM)</b>   | rotondo - Ø KIT                                              |
| <b>PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)</b> | 130                                                          |
| <b>PROTEZIONE DELL'INGRESSO</b>   | IP20                                                         |
| <b>PESO (KG)</b>                  | 0.4                                                          |
| <b>ORIENTABILITÀ</b>              | 0° to 85° girevole, 355° rotazione                           |
| <b>INFORMAZIONI</b>               | REFLECTOR WFL-40°<br>EXCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC |

| Informazioni elettriche     |                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------|
| <b>CLASSE DI ISOLAMENTO</b> | III                                         |
| <b>TIPO DI DIMMERAZIONE</b> | a seconda del tipo di alimentazione esterna |
| <b>CLASSE ENERGETICA</b>    | F                                           |
| <b>CERTIFICATI</b>          | CB, ENEC                                    |

| Informazioni sulla Sorgente luminosa                      |                                                      |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                                   | LED                                                  |
| <b>SORGENTE LUMINOSA</b>                                  | LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 623lm |
| <b>TM-30</b>                                              | rf: 90 / Rg: 99                                      |
| <b>SDMC</b>                                               | SDCM2                                                |
| <b>GRUPPO DI RISCHIO</b>                                  | RG1                                                  |
| <b>LM80</b>                                               | L90B10 > 50000                                       |
| <b>BEAMANGLE</b>                                          | 40°                                                  |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)</b>            | 623lm // 6W // 105lm/W                               |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)</b> | 505lm // 6,9W // 73lm/W                              |

### Requisiti

SPY 39 TUBE









MOUNTING KIT SPY 39 TRIMLESS IN

LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM (Remote)

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **24181\_XXX0\_HAND.pdf**


## SPY 39 TRIMLESS IN SOFT 93040

24181 9030 BRG

|                                                                                    |                                                                          |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|    | <b>300 48 350 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 | 2 <input type="checkbox"/>       |
| Tipo di regolazione: 1-10 V                                                        |                                                                          |                                  |
| Dimensione del foro (mm): 30                                                       |                                                                          |                                  |
|    | <b>300 48 350 ED5</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 | 2 <input type="checkbox"/>       |
| Tipo di regolazione: DALI                                                          |                                                                          |                                  |
| Dimensione del foro (mm): 45                                                       |                                                                          |                                  |
|    | <b>300 48 350 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL  | 2 <input type="checkbox"/>       |
| Tipo di regolazione: non dimmerabile                                               |                                                                          |                                  |
| Dimensione del foro (mm): 30                                                       |                                                                          |                                  |
|    | <b>300 48 350 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL  | 2 <input type="checkbox"/>       |
| Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili                                  |                                                                          |                                  |
| Dimensione del foro (mm): 45                                                       |                                                                          |                                  |
|  | <b>300 90 61</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6                       | 2 <input type="checkbox"/>       |
| Tipo di regolazione: con taglio di fase o con pulsante na                          |                                                                          |                                  |
| Dimensione del foro (mm): 56                                                       |                                                                          |                                  |
|  | <b>300 90 63</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9                       | 4(4) <input type="checkbox"/>    |
| Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na                               |                                                                          |                                  |
| Dimensione del foro (mm): 82                                                       |                                                                          |                                  |
|  | <b>300 90 64</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7                       | 3(2) <input type="checkbox"/>    |
| Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na                                      |                                                                          |                                  |
| Dimensione del foro (mm): 72                                                       |                                                                          |                                  |
|  | <b>300 90 67</b> LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9    | 2 <input type="checkbox"/>       |
| Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na                               |                                                                          |                                  |
|  | <b>300 90 68</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5                       | 2(2) <input type="checkbox"/>    |
| Tipo di regolazione: DALI                                                          |                                                                          |                                  |
| Dimensione del foro (mm): 72                                                       |                                                                          |                                  |
|  | <b>300 90 69</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9                    | 2->6(6) <input type="checkbox"/> |
| Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na                               |                                                                          |                                  |
| Dimensione del foro (mm): 84                                                       |                                                                          |                                  |

## SPY 39 TRIMLESS IN SOFT 93040

24181 9030 BRG




**300 90 124** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2(2) ☐

**Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na**

**Dimensione del foro (mm): 55**




**300 90 125** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

2(2) ☐

**Tipo di regolazione: DALI**

**Dimensione del foro (mm): 55**




**21012 0021** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

3 ☐

**Tipo di regolazione: 1-10 V**

**Dimensione del foro (mm): 54**




**21012 0035** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

3 ☐

**Tipo di regolazione: DALI**

**Dimensione del foro (mm): 54**




**21012 004W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

4(4) ☐

**Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili**

**Dimensione del foro (mm): 84**




**21012 005W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

3 ☐

**Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili**

**Dimensione del foro (mm): 54**




**21012 0268** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8

2->2 ☐

**Tipo di regolazione: con taglio di fase**

**Dimensione del foro (mm): 50**




**21012 0298** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

2 ☐

**Tipo di regolazione: con taglio di fase**

**Dimensione del foro (mm): 48**




**21012 0308** LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8

1 ☐

**Tipo di regolazione: con taglio di fase**

**Dimensione del foro (mm): 40**



**21032 0295** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2 ☐

**Tipo di regolazione: DALI**


**Dimensione del foro (mm): 30**

# DELTALIGHT

## SPY 39 TRIMLESS IN SOFT 93040

24181 9030 BRG

### Kit di montaggio




**24144 0050** MOUNTING KIT SPY 39 TRIMLESS IN

Dimensione del foro (mm): 82

☐

### Finisci il tuo prodotto



**24144 0010 B** SPY 39 TUBE B

☐

**24144 0010 FBR** SPY 39 TUBE FBR

☐

**24144 0010 FG** SPY 39 TUBE FG

☐

**24144 0010 GC** SPY 39 TUBE GC

☐

**24144 0010 W** SPY 39 TUBE W

☐



**24144 0070** SPY 39 TUBE SBL

☐

Notes: