
DELTALIGHT




ENTERO SQ-S TRIMLESS 93045

PRODUCTREFERENTIE 28525 9330 B

BESCHIKBAAR IN
ZWART 28525 9330 B
VOLLEDIG WIT 28525 9330 FW
GOUD KLEUR 28525 9330 GC





Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Inbouw
ZAAGMAAT/OPENING (MM)	rechthoekig - Ø KIT
INBOUWDIEPTE (MM)	110
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.24
RICHTBAARHEID	0° tot 30° zwenkbaar, 355° roteerbaar
INFO	REFLECTOR WFL-45° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-700mA-DC Optional REFLECTORS 20° & 30° available

Elektrische info	
KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	E
CERTIFICATEN	CB, ENEC, EPD

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 5,8-12,4W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787-1467lm
TM-30-15 WAARDEN	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	1467lm // 12,4W // 118lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	1136lm // 14,3W // 80lm/W

Opmerkingen

Max.500mA when using accessories

Benodigdheden

MOUNTING KIT ENTERO SQUARE S
LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700mA-DC DIM (Remote)

Accessoires

ENTERO S HONEYCOMB
ENTERO S LINEAR SPREAD LENS
ENTERO S SPREAD LENS
ENTERO S SOFTENING LENS
ENTERO S GLASS SBL

DELTALIGHT

ENTERO SQ-S TRIMLESS 93045

28525 9330 B


Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **28525_XXX0_HAND.pdf**

PLAFOND COMPATIBILITEIT

Ceiling Type	Mounting Kit	
 **System ceiling**	28400 0040 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S	Required
 **Plasterboard**	28400 0040 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S	Required
 **Stucanet**	28400 0040 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S	Required
 **Wood**	28400 0040 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S	Required
 **Concrete + plaster**	28400 0040 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S	Required
 **Lintel + plaster**	28400 0040 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S	Required
 **Hollow-core slab + plaster**	28400 0040 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S	Required
 **Stretched ceiling**	28400 0160 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S WSC	Required
	28400 0100 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S CSC	Required

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Noodunits



21032 0270 B EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B

Uitsparingsmaat (mm): 27

21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W

DELTALIGHT

ENTERO SQ-S TRIMLESS 93045


28525 9330 B

LED voedingen

armaturen

armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.


Min. stroom | Max. stroom



300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 — 2

Dimtype: 1-10V


Uitsparingsmaat (mm): 30



300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 — 2

Dimtype: DALI


Uitsparingsmaat (mm): 45



300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL — 2

Dimtype: niet dimbaar


Uitsparingsmaat (mm): 30



300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL — 2

Dimtype: WDL = draadloos


Uitsparingsmaat (mm): 45



300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 — 2

Dimtype: 1-10V


Uitsparingsmaat (mm): 30



300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 — 2

Dimtype: DALI


Uitsparingsmaat (mm): 45



300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL — 2

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 30




300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL — 2

Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 45

ENTERO SQ-S TRIMLESS 93045


28525 9330 B



300 48 700 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1 — 2

Dimtype: 1-10V


Uitsparingsmaat (mm): 30



300 48 700 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5 — 2

Dimtype: DALI


Uitsparingsmaat (mm): 45



300 48 700 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL — 2

Dimtype: niet dimbaar


Uitsparingsmaat (mm): 30



300 48 700 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL — 2

Dimtype: WDL = draadloos


Uitsparingsmaat (mm): 45



300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 — 2 | 2 | 2

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) of met drukknop


Uitsparingsmaat (mm): 56



300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 — 4(4) | 4(4) | 4(3)

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop


Uitsparingsmaat (mm): 82



300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 — 2(2) | 2(1) | 2(1)


Dimtype: 1-10V of met drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 72



300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 — 2 | - | 2


Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop



300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 — 2(2) | 2(1) | 2(1)

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 72




300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 — 2->6(6) | 6(4) | 4(3)

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 84

ENTERO SQ-S TRIMLESS 93045

28525 9330 B



300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 — 3(2) | 2(1) | 1(1)

Dimtype: 1-10V of met drukknop


Uitsparingsmaat (mm): 55



300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 — 2(2) | 2(1) | 1(1)

Dimtype: DALI


Uitsparingsmaat (mm): 55



300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV — 3->4 | 2->4 | 2->4

Dimtype: niet dimbaar


Uitsparingsmaat (mm): 90



21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER — 2 | 2 | 2

Dimtype: niet dimbaar


Uitsparingsmaat (mm): 50



21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 — 3 | 3 | 2

Dimtype: 1-10V


Uitsparingsmaat (mm): 54



21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 — 3 | 3 | 3

Dimtype: DALI


Uitsparingsmaat (mm): 54



21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL — 4(4) | 3(3) | 3(3)

Dimtype: WDL = draadloos


Uitsparingsmaat (mm): 84



21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL — 3 | 3 | 2

Dimtype: WDL = draadloos


Uitsparingsmaat (mm): 54



21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 — 2->2 | 0 | 0

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 50




21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 — 1 | 1

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 55

ENTERO SQ-S TRIMLESS 93045


28525 9330 B



21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 — 2->3 | 2->2

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)


Uitsparingsmaat (mm): 55



21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 — 2 | 2 | 1

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)


Uitsparingsmaat (mm): 48



21012 0308 LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8 — 1

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)


Uitsparingsmaat (mm): 40



21012 0318 LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8 — 1

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)


Uitsparingsmaat (mm): 40



21012 0328 LED POWER SUPPLY 700mA / 15W DIM8 — 1

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)


Uitsparingsmaat (mm): 40



21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68 — 2(2)

Dimtype: niet dimbaar


Uitsparingsmaat (mm): 60



21012 0490 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68 — 2(1)

Dimtype: niet dimbaar


Uitsparingsmaat (mm): 60



21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68 — 2(1)

Dimtype: niet dimbaar


Uitsparingsmaat (mm): 60



21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 — 2

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 30




21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 — 2

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 30

ENTERO SQ-S TRIMLESS 93045

28525 9330 B




21032 0315 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5 — 2

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 30


Montage kit



28400 0040 MOUNTING KIT ENTERO SQ-S

Uitsparingsmaat (mm): 106 x 106

Montage kit spanplafond




28400 0100 MOUNTING KIT ENTERO SQ-S CSC



28400 0160 MOUNTING KIT ENTERO SQ-S WSC


Licht veranderende onderdelen



28500 0010 ENTERO S LINEAR SPREAD LENS




28500 0020 ENTERO S SPREAD LENS




28500 0030 ENTERO S SOFTENING LENS

ENTERO SQ-S TRIMLESS 93045


28525 9330 B



28500 0040 ENTERO S GLASS SBL ☐




28500 0050 B ENTERO S HONEYCOMB SINGLE USE B ☐




28500 0060 B ENTERO S HONEYCOMB DOUBLE USE B ☐


Vervangbare reflector / lens



19810 0180 SPY 52 REFLECTOR 20° ☐



19810 0190 SPY 52 REFLECTOR 45° ☐



19810 0240 SPY 52 REFLECTOR 30° ☐

Notes: