



## M26L - BOXY L A 93033 MDL

10739 9320 B-B



ERHÄLTICH IN

**SCHWARZ-SCHWARZ** 10739 9320 B-B

**SCHWARZ-FLEMISH BRONZE** 10739 9320 B-FBR

**SCHWARZ-FLEMISH GOLD** 10739 9320 B-FG

**WEISS-WEISS** 10739 9320 W-W



[Auf der Website anzeigen](#)



| Allgemeine Information         |                                                        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>ANWENDUNGSBEREICH</b>       | innenbereich                                           |
| <b>INSTALLATION</b>            | Niederspannungssysteme Niederspannungssysteme montiert |
| <b>SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN</b> | IP20                                                   |
| <b>GEWICHT (KG)</b>            | 0.4                                                    |
| <b>VERSTELLBARKEIT</b>         | nicht verstellbar                                      |
| <b>INFORMATION</b>             | REFLECTOR FL-33°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC       |

| Elektrische Informationen |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| <b>ELEKTRISCH</b>         | 48V-DC                     |
| <b>KLASSE</b>             | III                        |
| <b>ART DER DIMMUNG</b>    | MDL = 1-10V, DALI / Taster |
| <b>ENERGIEKLASSE</b>      | E                          |
| <b>ZERTIFIKATE</b>        | CB, ENEC                   |

| Lichtquelle Info                  |                                                   |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>           | LED                                               |
| <b>LICHTQUELLE</b>                | LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm |
| <b>TM-30</b>                      | rf: 90 / Rg: 99                                   |
| <b>SDCM</b>                       | SDCM1                                             |
| <b>RISIKOGRUPPE</b>               | RG1                                               |
| <b>LM80</b>                       | L90B10 > 50000                                    |
| <b>BEAMANGLE</b>                  | 33°                                               |
| <b>LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)</b> | 1089lm // 8,6W // 127lm/W                         |
| <b>LED -TECHNIK (LEUCHTE)</b>     | 729lm // 9,9W // 74lm/W                           |

### Bemerkungen

[Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie](#)

### Erforderliches Zubehör

LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Optionen

DIMMABLE MODULATOR

### Zubehör

BOXY HONEYCOMB  
BOXY SOFTENING LENS  
BOXY GLASS SBL

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [10739\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

#### Stromversorgung

#### # Leuchten

**i** # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom



**21032 0030** SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

19

Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

#### SMART 48

#### # Leuchten

**i** # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom



**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9

19

Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster



**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD

19


Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

#### LED Betriebsgeräte

#### # Leuchten

**i** # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

10

Dimmtyp: nicht dimmbar

# DELTALIGHT

## M26L - BOXY L A 93033 MDL

10739 9320 B-B

|                                                                                  |                                                         |    |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----|--------------------------|
|  | <b>300 89 48 240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN | 24 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | Dimmtyp: nicht dimmbar                                  |    |                          |
|  | <b>21012 0230</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W        | 10 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | Dimmtyp: nicht dimmbar                                  |    |                          |
|                                                                                  | Ausschnittmaß (mm): 40                                  |    |                          |
|  | <b>21012 0240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W        | 20 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | Dimmtyp: nicht dimmbar                                  |    |                          |
|                                                                                  | Ausschnittmaß (mm): 40                                  |    |                          |

### Licht veredelndes Zubehör

|                                                                                     |                                             |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|
|   | <b>251 70 03 01 B</b> BOXY HONEYCOMB B      | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>251 70 03 01 W</b> BOXY HONEYCOMB W      | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>251 70 03 04 B</b> BOXY SOFTENING LENS B | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>251 70 03 04 W</b> BOXY SOFTENING LENS W | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>251 70 03 05 B</b> BOXY GLASS SBL B      | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>251 70 03 05 W</b> BOXY GLASS SBL W      | <input type="checkbox"/> |

# DELTALIGHT

## M26L - BOXY L A 93033 MDL

10739 9320 B-B

### KOMPATIBLE KOMPOSITIONEN

| SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)                                   |                                       | Erhältliche Farben                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <b>23358 0000</b> SLM26L - PROFILE    |    |
|   | <b>23358 0010</b> SLM26L - PROFILE 1m |    |
|   | <b>23358 0020</b> SLM26L - PROFILE 2m |    |
|  | <b>23358 0030</b> SLM26L - PROFILE 3m |  |

Notes: