





LOGIC 60 R A SP 93006

13977 9310 ANO

DISPONIBILE IN
ALU ANODIZZATO 13977 9310 ANO
NERO 13977 9310 B



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali	
AMBIENTE	outdoor
IP	Pavimento Incasso
DIMENSIONE DEL FORO (MM)	rotondo - 61
PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)	100
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP67
PROTEZIONE CONTRO L'IMPATTO MECCANICO	IK08
PESO (KG)	0.5
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	LENS SP-6° INCL.1 x CABLE H05 RN-F 2 x 1mm ² 0,5m EXCL.LED POWER SUPPLY 700-1050mA-DC IEC 60598-2-13 : max.150kg 25N/cm ² ESG 5mm

Informazioni elettriche	
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	a seconda del tipo di alimentazione esterna
CLASSE ENERGETICA	F
CERTIFICATI	EPD

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 2-3,2W / CRI>90 / 3000K / 229-319lm
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG2 (threshold 0,6m)
BEAMANGLE	6°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	319lm // 3,2W // 100lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	305lm // 3,7W // 83lm/W

Requisiti

LED POWER SUPPLY 700 / 1050mA-DC DIM

Opzioni

LOGIC 60 BOX R
CBOX
IP68 CONNECTION KIT
IP68 CONNECTOR 3P

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [13977_XXX0_HAND.pdf](#)


CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Alimentatore per led

apparecchi

 # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.




300 48 700 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1

2->13

☐

Tipo di regolazione: 1-10 V

Dimensione del foro (mm): 30




300 48 700 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5

2->13

☐

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 45




300 48 700 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL

2->13

☐

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 30




300 48 700 PRO ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W PRO DIM1

2->13

☐

Tipo di regolazione: 1-10 V

Dimensione del foro (mm): 30




300 48 700 PRO ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W PRO DIM5

2->13

☐

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 45




300 48 700 PRO WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W PRO WDL

2->13

☐

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 45



300 48 700 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL

2->13











☐

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 45


LOGIC 60 R A SP 93006

13977 9310 ANO

	300 90 61	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6	15 - -	☐
Tipo di regolazione: con taglio di fase o con pulsante na				
Dimensione del foro (mm): 56				
	300 90 64	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	15(6) - -	☐
Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na				
Dimensione del foro (mm): 72				
	300 90 67	LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9	3->14 3->14 -	☐
Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na				
	300 90 68	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5	2->15(7) -	☐
Tipo di regolazione: DALI				
Dimensione del foro (mm): 72				
	300 90 69	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9	29(19) -	☐
Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na				
Dimensione del foro (mm): 84				
	300 90 93	LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 17W	2->8(5)	☐
Tipo di regolazione: non dimmerabile				
Dimensione del foro (mm): 48				
	300 90 118	LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 20W DIM8	6->9	☐
Tipo di regolazione: con taglio di fase				
Dimensione del foro (mm): 55				
	300 90 123	LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 36W DIM8	2->17	☐
Tipo di regolazione: con taglio di fase				
Dimensione del foro (mm): 50				
	300 90 124	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	2->10(7) -	☐
Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na				
Dimensione del foro (mm): 55				
	300 90 125	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5	2->9(7) -	☐
Tipo di regolazione: DALI				
Dimensione del foro (mm): 55				

LOGIC 60 R A SP 93006

13977 9310 ANO



300 90 134


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM7

28(18) | - | -



Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 84



300 90 135


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

10->28 | 9->20 | -



Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 90



300 90 136


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HC DIM9

- | 14(12)



Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 90



300 90 148


LED POWER SUPPLY 1050mA-DC / 22W

7(3)



Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 48



21012 004W


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

23(18) | 17(11) | -



Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 84



21012 005W


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

4->17 | 4->12 | -



Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 54



21012 0490


LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68

2->14(7)



Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 60



21032 0315


LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5

2->14



Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 30



21032 0385

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W PRO DIM5

2->14



Tipo di regolazione: DALI


Dimensione del foro (mm): 30

DELTALIGHT

LOGIC 60 R A SP 93006

13977 9310 ANO

Scatola per l'incasso a terra




213 19 10 LOGIC 60 BOX R

☐

Dimensione del foro (mm): 175 x 125


Componenti stagni per il collegamento elettrico



216 12 00 CBOX

☐

Dimensione del foro (mm): 142 x 142



216 12 01 IP68 CONNECTION KIT

☐

216 12 02 IP68 CONNECTOR 3P

☐

Notes: