




D-LINER 19 SBL LOC1 420 940 RD

32031 9400 B

DISPONIBLE EN
NEGRO 32031 9400 B



 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Empotrado
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	EXCL.LED POWER SUPPLY 260mA-DC INCL.1 x CABLE 2 x 0,75mm ² - 0,5m + WIELAND PLUG GST08i2 male green
Información eléctrica	
CLASE	III
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	F
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED flex 10W / CRI>90 (R9: 59) / 4000K / 1050lm
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 30000
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	1050lm // 10W // 124lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	788lm // 11,5W // 68lm/W
Requisitos	
LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL	
Opción	
CONNECTING CABLE LOC PARALLEL	

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [32031_XXX0_HAND.pdf](#)

D-LINER 19 SBL LOC1 420 940 RD


32031 9400 B

COMPATIBILIDAD CON TECHO

Ceiling Type	Mounting Kit
 Acoustic climate-control ceiling Interalu SAPP	-
 Acoustic climate-control ceiling Hunter Douglas 30BD	-

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Batería de Emergencia	# de luminarias
 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.	Corriente mín. Corriente máx.

	32010 0195 EMERGENCY UNIT 1h LOC PARALLEL DIM5	1 ☐
Tipo de regulación: con DALI		

Cable de alimentación		
	32010 1200 T CONNECTOR LOC PARALLEL	☐
	32010 1310 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 1m	☐
	32010 1320 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 2m	☐
	32010 1330 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 3m	☐

DELTALIGHT

D-LINER 19 SBL LOC1 420 940 RD

32031 9400 B



32010 1340 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 4m

☐

32010 1350 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 5m

☐

Fuente de Alimentación LED		# de luminarias
# de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.		Corriente mín. Corriente máx.
32010 0085 LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 260mA / 35W DIM5		1 ☐
Tipo de regulación: con DALI		
32010 0105 LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 520mA / 35W DIM5		2->2 ☐
Tipo de regulación: con DALI		
32010 0125 LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 780mA / 35W DIM5		3->3 ☐
Tipo de regulación: con DALI		
32010 0145 LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 1040mA / 35W DIM5		4->4 ☐
Tipo de regulación: con DALI		
32010 0165 LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 1300mA /100W DIM5		5->5 ☐
Tipo de regulación: con DALI		

Notes: