




D-LINER 19 SBL LOC1 420 940 RD

32031 9400 B

DISPONIBILE IN
NERO 32031 9400 B



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Incasso
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	EXCL.LED POWER SUPPLY 260mA-DC INCL.1 x CABLE 2 x 0,75mm ² - 0,5m + WIELAND PLUG GST08i2 male green
Informazioni elettriche	
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
CLASSE ENERGETICA	F
Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED flex 10W / CRI>90 (R9: 59) / 4000K / 1050lm
SDMC	SDCM3
LM80	L70 > 30000
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	1050lm // 10W // 124lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	788lm // 11,5W // 68lm/W
Requisiti	
LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL	
Opzioni	
CONNECTING CABLE LOC PARALLEL	

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [32031_XXX0_HAND.pdf](#)

D-LINER 19 SBL LOC1 420 940 RD


32031 9400 B

COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

Ceiling Type	Mounting Kit
 Acoustic climate-control ceiling Interlu SAPP	-
 Acoustic climate-control ceiling Hunter Douglas 30BD	-

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Kit di emergenza	# apparecchi
 # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.	Corrente min. Corrente max.

	32010 0195 EMERGENCY UNIT 1h LOC PARALLEL DIM5	1 ☐
Tipo di regolazione: DALI		

Cavi di alimentazione	
	32010 1200 T CONNECTOR LOC PARALLEL ☐
	32010 1310 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 1m ☐
	32010 1320 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 2m ☐
	32010 1330 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 3m ☐

D-LINER 19 SBL LOC1 420 940 RD

32031 9400 B



32010 1340 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 4m

☐

32010 1350 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 5m

☐

Alimentatore per led

apparecchi



apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.




32010 0085 LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 260mA / 35W DIM5

1

☐

Tipo di regolazione: DALI




32010 0105 LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 520mA / 35W DIM5

2->2

☐

Tipo di regolazione: DALI




32010 0125 LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 780mA / 35W DIM5

3->3

☐

Tipo di regolazione: DALI




32010 0145 LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 1040mA / 35W DIM5

4->4

☐

Tipo di regolazione: DALI



32010 0165 LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 1300mA /100W DIM5

5->5

☐

Tipo di regolazione: DALI

Notes: