

## SPY 39 ON FOCUS 927

24174 9200 BRAT

DISPONIBILE IN

**NERO** 24174 9200 B

**ALU SPAZZOLATO** 24174 9200 BRA

**ANTRACITE SPAZZOLATO** 24174 9200 BRAT

**RAME SPAZZOLATO** 24174 9200 BRCU

**ORO SPAZZOLATO** 24174 9200 BRG

**BRONZO VECCHIO SPAZZOLATO** 24174 9200 BROB


**FLEMISH BRONZE** 24174 9200 FBR

**FLEMISH GOLD** 24174 9200 FG

**COMPLETAMENTE BIANCO** 24174 9200 FW

**ORO COLORATO** 24174 9200 GC

**BIANCO** 24174 9200 W



[Visualizza sul sito web](#)



### Informazioni generali

<b>AMBIENTE</b>	indoor
<b>IP</b>	Soffitto A superficie
<b>PROTEZIONE DELL'INGRESSO</b>	IP20
<b>PESO (KG)</b>	0.4
<b>ORIENTABILITÀ</b>	0° to 85° girevole, 355° rotazione
<b>INFORMAZIONI</b>	ADJUSTABLE BEAM 15°-45°

### Informazioni elettriche

<b>CLASSE DI ISOLAMENTO</b>	III
<b>TIPO DI DIMMERAZIONE</b>	a seconda del tipo di alimentazione esterna
<b>CLASSE ENERGETICA</b>	F
<b>CERTIFICATI</b>	LCA

### Informazioni sulla Sorgente luminosa

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>SORGENTE LUMINOSA</b>	LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 702-974lm
<b>TM-30</b>	rf: 89 / Rg: 100
<b>SDMC</b>	SDCMI
<b>GRUPPO DI RISCHIO</b>	RG1
<b>LM80</b>	L90B10 > 50000
<b>BEAMANGLE</b>	15°-45°
<b>SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)</b>	974lm // 8,6W // 113lm/W
<b>SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)</b>	290lm // 9,9W // 29lm/W

### Requisiti

LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM

### Opzioni

COVERSET R 90-100

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [24174\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)


### CONCLUDI CONFIGURAZIONE

#### Alimentatore per led

#### # apparecchi

**i** # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'l' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.




**300 48 350 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

2

Tipo di regolazione: 1-10 V

Dimensione del foro (mm): 30




**300 48 350 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 45




**300 48 350 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

2

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 30




**300 48 350 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

2

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 45




**300 48 500 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

2

Tipo di regolazione: 1-10 V

Dimensione del foro (mm): 30




**300 48 500 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 45



**300 48 500 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

2

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 30

# DELTALIGHT

## SPY 39 ON FOCUS 927

24174 9200 BRAT




**300 48 500 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

2

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 45




**300 90 61** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

2 | 2

Tipo di regolazione: con taglio di fase o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 56




**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

4(4) | 4(4)

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 82




**300 90 64** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2(2) | 2(1)

Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na


Dimensione del foro (mm): 72



**300 90 67** LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9

2 | -

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na




**300 90 68** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

2(2) | 2(1)

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 72




**300 90 69** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

2->6(6) | 6(4)

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 84




**300 90 124** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2(2) | 2(1)

Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 55




**300 90 125** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

2(2) | 2(1)

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 55



**300 90 135** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

3->4 | 2->4


Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 90

# DELTALIGHT

## SPY 39 ON FOCUS 927

24174 9200 BRAT



**21012 0010** LED POWER SUPPLY MULTI POWER

2 | 2

**Tipo di regolazione: non dimmerabile**

**Dimensione del foro (mm): 50**



**21012 0021** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

3 | 3

**Tipo di regolazione: 1-10 V**

**Dimensione del foro (mm): 54**



**21012 0035** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

3 | 3

**Tipo di regolazione: DALI**

**Dimensione del foro (mm): 54**




**21012 004W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

4(4) | 3(3)

**Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili**

**Dimensione del foro (mm): 84**




**21012 005W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

3 | 3

**Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili**

**Dimensione del foro (mm): 54**




**21012 0268** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8

2->2 | 2->2

**Tipo di regolazione: con taglio di fase**

**Dimensione del foro (mm): 50**



**21012 0278** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8

1

**Tipo di regolazione: con taglio di fase**

**Dimensione del foro (mm): 55**




**21012 0288** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8

2->3

**Tipo di regolazione: con taglio di fase**

**Dimensione del foro (mm): 55**




**21012 0298** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

2 | 2

**Tipo di regolazione: con taglio di fase**

**Dimensione del foro (mm): 48**



**21012 0308** LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8

1


**Tipo di regolazione: con taglio di fase**

**Dimensione del foro (mm): 40**

# DELTALIGHT

## SPY 39 ON FOCUS 927

24174 9200 BRAT




**21012 0318** LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8

1

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 40




**21012 0480** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68

2(2)

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 60




**21012 0500** LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68

2(1)

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 60




**21032 0295** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 30




**21032 0305** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 30

### Kit per scatola incassata



**204 00 100 ANO** COVERSET R 100 ANO

**204 00 100 B** COVERSET R 100 B

**204 00 100 W** COVERSET R 100 W

Notes: