



## SPY 39 ON FOCUS 927

24174 9200 BRCU

DISPONIBLE EN

**NEGRO** 24174 9200 B

**ALU CEPILLADO** 24174 9200 BRA

**ANTRACITA CEPILLADO** 24174 9200 BRAT

**COBRE CEPILLADO** 24174 9200 BRCU

**ORO CEPILLADO** 24174 9200 BRG

**BRONCE VIEJO CEPILLADO** 24174 9200 BROB


**FLEMISH BRONZE** 24174 9200 FBR

**FLEMISH GOLD** 24174 9200 FG

**BLANCO COMPLETO** 24174 9200 FW

**ORO COLOREADO** 24174 9200 GC

**BLANCO** 24174 9200 W



[Ver en el sitio web](#)



### Información general

<b>UBICACIÓN</b>	interior
<b>INSTALACIÓN</b>	Techo Al superficie
<b>PROTECCIÓN DE INGRESO</b>	IP20
<b>PESO (KG)</b>	0.4
<b>CAPACIDAD DE AJUSTE</b>	0° to 85° giratorio, 355° orientable
<b>INFORMACIÓN</b>	ADJUSTABLE BEAM 15°-45°

### Información eléctrica

<b>CLASE</b>	III
<b>TIPO DE ATENUACIÓN</b>	dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa
<b>CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA</b>	F
<b>CERTIFICADOS</b>	LCA

### Información de la fuente de luz

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>FUENTE DE LUZ</b>	LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 702-974lm
<b>TM-30-15 VALUES</b>	rf: 89 / Rg: 100
<b>SDCM</b>	SDCM1
<b>GRUPO DE RIESGO</b>	RG1
<b>LM80</b>	L90B10 > 50000
<b>BEAMANGLE</b>	15°-45°
<b>INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)</b>	974lm // 8,6W // 113lm/W
<b>INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)</b>	290lm // 9,9W // 29lm/W

### Requisitos

LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM

### Opción

COVERSET R 90-100

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [24174\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)


### TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

#### Fuente de Alimentación LED

#### # de luminarias

**i** # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

Corriente mín. | Corriente máx.




**300 48 350 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

2

Tipo de regulación: 1 a 10V

Dimensión de corte (mm): 30




**300 48 350 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2

Tipo de regulación: con DALI

Dimensión de corte (mm): 45




**300 48 350 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

2

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 30




**300 48 350 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

2

Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico

Dimensión de corte (mm): 45




**300 48 500 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

2

Tipo de regulación: 1 a 10V

Dimensión de corte (mm): 30




**300 48 500 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2

Tipo de regulación: con DALI

Dimensión de corte (mm): 45



**300 48 500 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

2

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 30

# DELTALIGHT

## SPY 39 ON FOCUS 927

24174 9200 BRCU



**300 48 500 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

2

Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico

Dimensión de corte (mm): 45



**300 90 61** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

2 | 2

Tipo de regulación: con corte de fase o switch de presión

Dimensión de corte (mm): 56




**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

4(4) | 4(4)

Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presión

Dimensión de corte (mm): 82




**300 90 64** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2(2) | 2(1)

Tipo de regulación: 1 a 10 V o switch de presión

Dimensión de corte (mm): 72



**300 90 67** LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9

2 | -

Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presión



**300 90 68** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

2(2) | 2(1)

Tipo de regulación: con DALI

Dimensión de corte (mm): 72




**300 90 69** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

2->6(6) | 6(4)

Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presión

Dimensión de corte (mm): 84



**300 90 124** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2(2) | 2(1)

Tipo de regulación: 1 a 10 V o switch de presión

Dimensión de corte (mm): 55



**300 90 125** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

2(2) | 2(1)

Tipo de regulación: con DALI

Dimensión de corte (mm): 55



**300 90 135** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

3->4 | 2->4


Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 90

# DELTALIGHT

## SPY 39 ON FOCUS 927

24174 9200 BRCU



**21012 0010** LED POWER SUPPLY MULTI POWER

2 | 2

**Tipo de regulación: no dimerizable**

**Dimensión de corte (mm): 50**



**21012 0021** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

3 | 3

**Tipo de regulación: 1 a 10V**

**Dimensión de corte (mm): 54**




**21012 0035** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

3 | 3

**Tipo de regulación: con DALI**

**Dimensión de corte (mm): 54**



**21012 004W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

4(4) | 3(3)

**Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico**

**Dimensión de corte (mm): 84**




**21012 005W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

3 | 3

**Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico**

**Dimensión de corte (mm): 54**




**21012 0268** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8

2->2 | 2->2

**Tipo de regulación: con corte de fase**

**Dimensión de corte (mm): 50**




**21012 0278** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8

1

**Tipo de regulación: con corte de fase**

**Dimensión de corte (mm): 55**




**21012 0288** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8

2->3

**Tipo de regulación: con corte de fase**

**Dimensión de corte (mm): 55**



**21012 0298** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

2 | 2

**Tipo de regulación: con corte de fase**

**Dimensión de corte (mm): 48**



**21012 0308** LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8

1

**Tipo de regulación: con corte de fase**

**Dimensión de corte (mm): 40**

# DELTALIGHT

## SPY 39 ON FOCUS 927

24174 9200 BRCU




**21012 0318** LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8

1

**Tipo de regulación: con corte de fase**

**Dimensión de corte (mm): 40**




**21012 0480** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68

2(2)

**Tipo de regulación: no dimerizable**

**Dimensión de corte (mm): 60**



**21012 0500** LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68

2(1)

**Tipo de regulación: no dimerizable**

**Dimensión de corte (mm): 60**




**21032 0295** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2

**Tipo de regulación: con DALI**

**Dimensión de corte (mm): 30**



**21032 0305** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2

**Tipo de regulación: con DALI**

**Dimensión de corte (mm): 30**

### Plafones



**204 00 100 ANO** COVERSET R 100 ANO

**204 00 100 B** COVERSET R 100 B

**204 00 100 W** COVERSET R 100 W

Notes: