



## SPY 39 ON FOCUS 927

24174 9200 BRG

BESCHIKBAAR IN

**ZWART** 24174 9200 B

**ALU GEBORSTELD** 24174 9200 BRA

**GEBORSTELD ANTRACIET** 24174 9200 BRAT

**GEBORSTELD KOPER** 24174 9200 BRCU

**GEBORSTELD GOUD** 24174 9200 BRG

**GEBORSTELD OUD BRONS** 24174 9200 BROB


**FLEMISH BRONZE** 24174 9200 FBR

**FLEMISH GOLD** 24174 9200 FG

**VOLLEDIG WIT** 24174 9200 FW

**GOUD KLEUR** 24174 9200 GC

**WIT** 24174 9200 W



[Bekijk op website](#)



### Algemene info

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| <b>LOCATIE</b>                | binnen                                |
| <b>INSTALLATIE</b>            | Plafond Opbouw                        |
| <b>STOF EN WATERDICHTHEID</b> | IP20                                  |
| <b>GEWICHT (KG)</b>           | 0.4                                   |
| <b>RICHTBAARHEID</b>          | 0° tot 85° zwenkbaar, 355° roteerbaar |
| <b>INFO</b>                   | ADJUSTABLE BEAM 15°-45°               |

### Elektrische info

|                       |                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>KLASSE</b>         | III                                          |
| <b>DIM TYPE</b>       | afhankelijk van de te kiezen externe voeding |
| <b>ENERGIE KLASSE</b> | F                                            |
| <b>CERTIFICATES</b>   | LCA                                          |

### Info lichtbron

|                                 |                                                          |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>         | LED                                                      |
| <b>LICHTBRON</b>                | LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 702-974lm |
| <b>TM-30 WAARDEN</b>            | rf: 89 / Rg: 100                                         |
| <b>SMD</b>                      | SDCM1                                                    |
| <b>RISK-GROEP</b>               | RG1                                                      |
| <b>LM80</b>                     | L90B10 > 50000                                           |
| <b>BEAMANGLE</b>                | 15°-45°                                                  |
| <b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b> | 974lm // 8,6W // 113lm/W                                 |
| <b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>   | 290lm // 9,9W // 29lm/W                                  |

### Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM

### Opties

COVERSET R 90-100

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [24174\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

#### LED voedingen

#### # armaturen



# armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'I' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom




**300 48 350 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

2

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 30




**300 48 350 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 45




**300 48 350 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

2

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 30



**300 48 350 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

2

Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 45




**300 48 500 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

2

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 30




**300 48 500 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 45



**300 48 500 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL









2

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 30

SPY 39 ON FOCUS 927





24174 9200 BRC

|                                                                                    |                                                                                                                                          |                |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|
|    | <b>300 48 500 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL<br>Dimtype: WDL = draadloos<br>Uitsparingsmaat (mm): 45          | 2              | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>300 90 61</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6<br>Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) of met drukknop<br>Uitsparingsmaat (mm): 56 | 2   2          | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>300 90 63</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9<br>Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop<br>Uitsparingsmaat (mm): 82                     | 4(4)   4(4)    | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>300 90 64</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7<br>Dimtype: 1-10V of met drukknop<br>Uitsparingsmaat (mm): 72                         | 2(2)   2(1)    | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>300 90 67</b> LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9<br>Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop                              | 2   -          | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>300 90 68</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5<br>Dimtype: DALI<br>Uitsparingsmaat (mm): 72                                          | 2(2)   2(1)    | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>300 90 69</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9<br>Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop<br>Uitsparingsmaat (mm): 84                  | 2->6(6)   6(4) | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>300 90 124</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7<br>Dimtype: 1-10V of met drukknop<br>Uitsparingsmaat (mm): 55                        | 2(2)   2(1)    | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>300 90 125</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5<br>Dimtype: DALI<br>Uitsparingsmaat (mm): 55                                    | 2(2)   2(1)    | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>300 90 135</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV<br>Dimtype: niet dimbaar<br>Uitsparingsmaat (mm): 90                                   | 3->4   2->4    | <input type="checkbox"/> |

# DELTALIGHT

## SPY 39 ON FOCUS 927


24174 9200 BRC

|                                                                                    |                                                                          |             |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|
|    | <b><u>21012 0010</u></b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER                    | 2   2       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Dimtype:</b> niet dimbaar                                                       |                                                                          |             |                          |
| <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 50                                                    |                                                                          |             |                          |
|    | <b><u>21012 0021</u></b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1               | 3   3       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Dimtype:</b> 1-10V                                                              |                                                                          |             |                          |
| <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 54                                                    |                                                                          |             |                          |
|    | <b><u>21012 0035</u></b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5               | 3   3       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Dimtype:</b> DALI                                                               |                                                                          |             |                          |
| <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 54                                                    |                                                                          |             |                          |
|    | <b><u>21012 004W</u></b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL                | 4(4)   3(3) | <input type="checkbox"/> |
| <b>Dimtype:</b> WDL = draadloos                                                    |                                                                          |             |                          |
| <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 84                                                    |                                                                          |             |                          |
|  | <b><u>21012 005W</u></b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL        | 3   3       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Dimtype:</b> WDL = draadloos                                                    |                                                                          |             |                          |
| <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 54                                                    |                                                                          |             |                          |
|  | <b><u>21012 0268</u></b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 | 2->2   2->2 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Dimtype:</b> net-dimbaar (fase afsnijding)                                      |                                                                          |             |                          |
| <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 50                                                    |                                                                          |             |                          |
|  | <b><u>21012 0278</u></b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 | 1           | <input type="checkbox"/> |
| <b>Dimtype:</b> net-dimbaar (fase afsnijding)                                      |                                                                          |             |                          |
| <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 55                                                    |                                                                          |             |                          |
|  | <b><u>21012 0288</u></b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 | 2->3        | <input type="checkbox"/> |
| <b>Dimtype:</b> net-dimbaar (fase afsnijding)                                      |                                                                          |             |                          |
| <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 55                                                    |                                                                          |             |                          |
|  | <b><u>21012 0298</u></b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 | 2   2       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Dimtype:</b> net-dimbaar (fase afsnijding)                                      |                                                                          |             |                          |
| <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 48                                                    |                                                                          |             |                          |
|  | <b><u>21012 0308</u></b> LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8             | 1           | <input type="checkbox"/> |
| <b>Dimtype:</b> net-dimbaar (fase afsnijding)                                      |                                                                          |             |                          |
| <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 40                                                    |                                                                          |             |                          |


# DELTALIGHT

## SPY 39 ON FOCUS 927

24174 9200 BRG

|                                                                                    |                                                                      |      |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|
|    | <b>21012 0318</b> LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8                  | 1    | <input type="checkbox"/> |
| Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)                                             |                                                                      |      |                          |
| Uitsparingsmaat (mm): 40                                                           |                                                                      |      |                          |
|    | <b>21012 0480</b> LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68               | 2(2) | <input type="checkbox"/> |
| Dimtype: niet dimbaar                                                              |                                                                      |      |                          |
| Uitsparingsmaat (mm): 60                                                           |                                                                      |      |                          |
|    | <b>21012 0500</b> LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68               | 2(1) | <input type="checkbox"/> |
| Dimtype: niet dimbaar                                                              |                                                                      |      |                          |
| Uitsparingsmaat (mm): 60                                                           |                                                                      |      |                          |
|    | <b>21032 0295</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 | 2    | <input type="checkbox"/> |
| Dimtype: DALI                                                                      |                                                                      |      |                          |
| Uitsparingsmaat (mm): 30                                                           |                                                                      |      |                          |
|  | <b>21032 0305</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 | 2    | <input type="checkbox"/> |
| Dimtype: DALI                                                                      |                                                                      |      |                          |
| Uitsparingsmaat (mm): 30                                                           |                                                                      |      |                          |

### Coversets

|                                                                                    |                                          |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>204 00 100 ANO</b> COVERSET R 100 ANO | <input type="checkbox"/> |
| <b>204 00 100 B</b>                                                                | COVERSET R 100 B                         | <input type="checkbox"/> |
| <b>204 00 100 W</b>                                                                | COVERSET R 100 W                         | <input type="checkbox"/> |

Notes: