



## SPY 39 TRIMLESS 93020

24121 9320 BRCU

DISPONIBILE IN

**NERO** 24121 9320 B

**ALU SPAZZOLATO** 24121 9320 BRA

**ANTRACITE SPAZZOLATO** 24121 9320 BRAT

**RAME SPAZZOLATO** 24121 9320 BRCU

**ORO SPAZZOLATO** 24121 9320 BRG

**BRONZO VECCHIO SPAZZOLATO** 24121 9320 BROB


**FLEMISH BRONZE** 24121 9320 FBR

**FLEMISH GOLD** 24121 9320 FG

**ORO COLORATO** 24121 9320 GC

**NERO PIANOFORTE** 24121 9320 PB

**BIANCO** 24121 9320 W



[Visualizza sul sito web](#)



### Informazioni generali

|                                   |                                                       |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>AMBIENTE</b>                   | indoor                                                |
| <b>IP</b>                         | Soffitto Incasso                                      |
| <b>DIMENSIONE DEL FORO (MM)</b>   | rotondo - Ø KIT                                       |
| <b>PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)</b> | 80                                                    |
| <b>PROTEZIONE DELL'INGRESSO</b>   | IP20                                                  |
| <b>PESO (KG)</b>                  | 0.3                                                   |
| <b>ORIENTABILITÀ</b>              | 0° to 45° girevole, 355° rotazione                    |
| <b>INFORMAZIONI</b>               | REFLECTOR FL-20°<br>EXCLLED POWER SUPPLY 350-500mA-DC |

### Informazioni elettriche

|                             |                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------|
| <b>CLASSE DI ISOLAMENTO</b> | III                                         |
| <b>TIPO DI DIMMERAZIONE</b> | a seconda del tipo di alimentazione esterna |
| <b>CLASSE ENERGETICA</b>    | D                                           |
| <b>CERTIFICATI</b>          | CB, ENEC                                    |

### Informazioni sulla Sorgente luminosa

|                                                           |                                                           |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                                   | LED                                                       |
| <b>SORGENTE LUMINOSA</b>                                  | LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787-1089lm |
| <b>TM-30</b>                                              | rf: 90 / Rg: 99                                           |
| <b>SDMC</b>                                               | SDCM1                                                     |
| <b>GRUPPO DI RISCHIO</b>                                  | RG1                                                       |
| <b>LM80</b>                                               | L90B10 > 50000                                            |
| <b>BEAMANGLE</b>                                          | 20°                                                       |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)</b>            | 1089lm // 8,6W // 127lm/W                                 |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)</b> | 888lm // 9,9W // 90lm/W                                   |

### Requisiti

SPY 39 TUBE or VISOR 39  
MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.  
MOUNTING KIT AIR 103  
LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM (Remote)

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [24121\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

| Ceiling Type                                                                                                                | Mounting Kit                                                                                                                            |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  <b>System ceiling</b>                      |  15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.   | Required |
|  <b>Plasterboard</b>                        |  15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.   | Required |
|  <b>Stucanet</b>                            |  15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.   | Required |
|  <b>Concrete + plaster</b>                  |  15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.   | Required |
|  <b>Lintel + plaster</b>                   |  15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.  | Required |
|  <b>Hollow-core slab + plaster</b>        |  15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A. | Required |
|  <b>Stretched ceiling</b>                 |  15212 0080 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS CSC    | Required |
|                                                                                                                             |  15212 0160 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS WSC    | Required |
|  <b>Ventilation in plasterboard</b>       |  29810 0100 - MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1           | Required |
|                                                                                                                             |  29810 0030 - MOUNTING KIT SIDE AIR 103              | Required |
|                                                                                                                             |  29810 0070 - MOUNTING KIT NO AIR 103                | Required |
|  <b>Ventilation in concrete + plaster</b> |  29810 0070 - MOUNTING KIT NO AIR 103                | Required |
|                                                                                                                             |  29810 0200 - MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1            | Required |
|                                                                                                                             |  29810 0230 - MOUNTING KIT TOP AIR 103               | Required |

### CONCLUDI CONFIGURAZIONE

#### Alimentatore per led









#### # apparecchi

 # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.

## SPY 39 TRIMLESS 93020

24121 9320 BRCU

|                                                                                    |                                                                                 |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|    | <b><u>300 48 350 ED1</u></b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 | 2 <input type="checkbox"/>           |
|                                                                                    | Tipo di regolazione: <b>1-10 V</b>                                              |                                      |
|                                                                                    | Dimensione del foro (mm): <b>30</b>                                             |                                      |
|    | <b><u>300 48 350 ED5</u></b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 | 2 <input type="checkbox"/>           |
|                                                                                    | Tipo di regolazione: <b>DALI</b>                                                |                                      |
|                                                                                    | Dimensione del foro (mm): <b>45</b>                                             |                                      |
|    | <b><u>300 48 350 MDL</u></b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL  | 2 <input type="checkbox"/>           |
|                                                                                    | Tipo di regolazione: <b>non dimmerabile</b>                                     |                                      |
|                                                                                    | Dimensione del foro (mm): <b>30</b>                                             |                                      |
|    | <b><u>300 48 350 WDL</u></b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL  | 2 <input type="checkbox"/>           |
|                                                                                    | Tipo di regolazione: <b>WDL = dimmerabile senza fili</b>                        |                                      |
|                                                                                    | Dimensione del foro (mm): <b>45</b>                                             |                                      |
|  | <b><u>300 48 500 ED1</u></b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 | 2 <input type="checkbox"/>           |
|                                                                                    | Tipo di regolazione: <b>1-10 V</b>                                              |                                      |
|                                                                                    | Dimensione del foro (mm): <b>30</b>                                             |                                      |
|  | <b><u>300 48 500 ED5</u></b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 | 2 <input type="checkbox"/>           |
|                                                                                    | Tipo di regolazione: <b>DALI</b>                                                |                                      |
|                                                                                    | Dimensione del foro (mm): <b>45</b>                                             |                                      |
|  | <b><u>300 48 500 MDL</u></b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL  | 2 <input type="checkbox"/>           |
|                                                                                    | Tipo di regolazione: <b>non dimmerabile</b>                                     |                                      |
|                                                                                    | Dimensione del foro (mm): <b>30</b>                                             |                                      |
|  | <b><u>300 48 500 WDL</u></b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL  | 2 <input type="checkbox"/>           |
|                                                                                    | Tipo di regolazione: <b>WDL = dimmerabile senza fili</b>                        |                                      |
|                                                                                    | Dimensione del foro (mm): <b>45</b>                                             |                                      |
|  | <b><u>300 90 61</u></b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6                       | 2   2 <input type="checkbox"/>       |
|                                                                                    | Tipo di regolazione: <b>con taglio di fase o con pulsante na</b>                |                                      |
|                                                                                    | Dimensione del foro (mm): <b>56</b>                                             |                                      |
|  | <b><u>300 90 63</u></b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9                       | 4(4)   4(4) <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Tipo di regolazione: <b>1-10 V o DALI o con pulsante na</b>                     |                                      |
|                                                                                    | Dimensione del foro (mm): <b>82</b>                                             |                                      |










SPY 39 TRIMLESS 93020

24121 9320 BRCU

|                                                                                    |                                                                                                                                                  |                |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|
|    | <b>300 90 64</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7<br>Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na<br>Dimensione del foro (mm): 72           | 2(2)   2(1)    | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>300 90 67</b><br>LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9<br>Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na                 | 2   -          | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>300 90 68</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5<br>Tipo di regolazione: DALI<br>Dimensione del foro (mm): 72                               | 2(2)   2(1)    | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>300 90 69</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9<br>Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na<br>Dimensione del foro (mm): 84 | 2->6(6)   6(4) | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>300 90 124</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7<br>Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na<br>Dimensione del foro (mm): 55          | 3(2)   2(1)    | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>300 90 125</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5<br>Tipo di regolazione: DALI<br>Dimensione del foro (mm): 55                         | 2(2)   2(1)    | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>300 90 135</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV<br>Tipo di regolazione: non dimmerabile<br>Dimensione del foro (mm): 90                     | 3->4   2->4    | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0010</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER<br>Tipo di regolazione: non dimmerabile<br>Dimensione del foro (mm): 50                        | 2   2          | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0021</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1<br>Tipo di regolazione: 1-10 V<br>Dimensione del foro (mm): 54                            | 3   3          | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0035</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5<br>Tipo di regolazione: DALI<br>Dimensione del foro (mm): 54                              | 3   3          | <input type="checkbox"/> |

SPY 39 TRIMLESS 93020

24121 9320 BRCU

|                                                                                    |                                                                                                                                                                  |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|    | <b>21012 004W</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL<br><b>Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili</b><br><b>Dimensione del foro (mm): 84</b>         | 4(4)   3(3) <input type="checkbox"/> |
|    | <b>21012 005W</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL<br><b>Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili</b><br><b>Dimensione del foro (mm): 54</b> | 3   3 <input type="checkbox"/>       |
|    | <b>21012 0268</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8<br><b>Tipo di regolazione: con taglio di fase</b><br><b>Dimensione del foro (mm): 50</b>    | 2->2   0 <input type="checkbox"/>    |
|    | <b>21012 0278</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8<br><b>Tipo di regolazione: con taglio di fase</b><br><b>Dimensione del foro (mm): 55</b>    | 1 <input type="checkbox"/>           |
|  | <b>21012 0288</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8<br><b>Tipo di regolazione: con taglio di fase</b><br><b>Dimensione del foro (mm): 55</b>    | 2->3 <input type="checkbox"/>        |
|  | <b>21012 0298</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8<br><b>Tipo di regolazione: con taglio di fase</b><br><b>Dimensione del foro (mm): 48</b>    | 2   2 <input type="checkbox"/>       |
|  | <b>21012 0308</b><br>LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8<br><b>Tipo di regolazione: con taglio di fase</b><br><b>Dimensione del foro (mm): 40</b>                | 1 <input type="checkbox"/>           |
|  | <b>21012 0318</b><br>LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8<br><b>Tipo di regolazione: con taglio di fase</b><br><b>Dimensione del foro (mm): 40</b>                  | 1 <input type="checkbox"/>           |
|  | <b>21012 0480</b><br>LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68<br><b>Tipo di regolazione: non dimmerabile</b><br><b>Dimensione del foro (mm): 60</b>                  | 2(2) <input type="checkbox"/>        |
|  | <b>21012 0500</b><br>LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68<br><b>Tipo di regolazione: non dimmerabile</b><br><b>Dimensione del foro (mm): 60</b>                  | 2(1) <input type="checkbox"/>        |


# DELTALIGHT

## SPY 39 TRIMLESS 93020


24121 9320 BRCU

|                                                                                  |                                                                      |   |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---|--------------------------|
|  | <b>21032 0295</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 | 2 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo di regolazione: DALI</b>                                                 |                                                                      |   |                          |
| <b>Dimensione del foro (mm): 30</b>                                              |                                                                      |   |                          |
|  | <b>21032 0305</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 | 2 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo di regolazione: DALI</b>                                                 |                                                                      |   |                          |
| <b>Dimensione del foro (mm): 30</b>                                              |                                                                      |   |                          |


### Kit di montaggio

|                                                                                    |                                                          |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|
|    | <b>15212 0080</b> MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS CSC    | <input type="checkbox"/> |
|   | <b>15212 0160</b> MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS WSC    | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>15212 2030</b> MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Dimensione del foro (mm): 105</b>                                               |                                                          |                          |

### Kit di montaggio - side air + light

|                                                                                    |                                             |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>29810 0030</b> MOUNTING KIT SIDE AIR 103 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Dimensione del foro (mm): 168</b>                                               |                                             |                          |

### Kit di montaggio - top air + light

|                                                                                    |                                            |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>29810 0230</b> MOUNTING KIT TOP AIR 103 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Dimensione del foro (mm): 135</b>                                               |                                            |                          |

**29810 0100** MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1

**Dimensione del foro (mm): 168**

7

**29810 0200** MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1

**Dimensione del foro (mm): 135**

7

**29810 0070** MOUNTING KIT NO AIR 103

**Dimensione del foro (mm): 168**

7

Technical drawing of a ring with a central pin. The diameter is indicated as  $\varnothing 35$ .

**24144 0030 B** VISOR 39 B

7

Technical drawing of a ring. The drawing shows a ring with a diameter of 35 mm, indicated by the symbol  $\varnothing 35$ . The thickness of the ring is 12 mm, indicated by the number 12.

24144 0010 B SPY 39 TUBE B

9

24144 0010 FBR SPY 39 TUBE FBR

7

**24144 0010 FG** SPY 39 TUBE FG

7

# DELTALIGHT

## SPY 39 TRIMLESS 93020

24121 9320 BRCU

|                                                                                   |                                   |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| <hr/>                                                                             |                                   |                          |
| <u>24144 0010 GC</u>                                                              | SPY 39 TUBE GC                    | <input type="checkbox"/> |
| <hr/>                                                                             |                                   |                          |
| <u>24144 0010 W</u>                                                               | SPY 39 TUBE W                     | <input type="checkbox"/> |
| <hr/>                                                                             |                                   |                          |
|  | <u>24144 0070</u> SPY 39 TUBE SBL | <input type="checkbox"/> |

Notes: