



SPY 39 TRIMLESS 93040

24121 9330 BRCU

ERHÄLTICH IN

SCHWARZ 24121 9330 B

ALU GEBÜRSTET 24121 9330 BRA

GEBÜRSTETES ANTHRAZIT 24121 9330 BRAT

GEBÜRSTETES KUPFER 24121 9330 BRCU

GEBÜRSTETES GOLD 24121 9330 BRG

GEBÜRSTETE ALTE BRONZE 24121 9330 BROB



FLEMISH BRONZE 24121 9330 FBR

FLEMISH GOLD 24121 9330 FG

GOLDFARBEN 24121 9330 GC

KLAVIER SCHWARZ 24121 9330 PB

WEISS 24121 9330 W



[Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information

ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Einbau
FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)	rund - Ø KIT
EINBAUTIEFE (MM)	80
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.3
VERSTELLBARKEIT	0° to 45° schwenkbar, 355° drehbar
INFORMATION	REFLECTOR WFL-40° EXCLLED POWER SUPPLY 350-500mA-DC

Elektrische Informationen

KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	Abhängig von der Art der externen Stromversorgung
ENERGIEKLASSE	D
ZERTIFIKATE	CB, ENEC

Lichtquelle Info

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787-1089lm
TM-30	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	40°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	1089lm // 8,6W // 127lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	883lm // 9,9W // 89lm/W

Erforderliches Zubehör

SPY 39 TUBE or VISOR 39

MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.

MOUNTING KIT AIR 103

LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM (Remote)

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [24121_XXX0_HAND.pdf](#)

DECKENKOMPATIBILITÄT











Ceiling Type	Mounting Kit	
	System ceiling	 15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A. Required
	Plasterboard	 15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A. Required
	Stucanet	 15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A. Required
	Concrete + plaster	 15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A. Required
	Lintel + plaster	 15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A. Required
	Hollow-core slab + plaster	 15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A. Required
	Stretched ceiling	 15212 0080 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS CSC Required
		 15212 0160 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS WSC Required
	Ventilation in plasterboard	 29810 0100 - MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1 Required
		 29810 0030 - MOUNTING KIT SIDE AIR 103 Required
		 29810 0070 - MOUNTING KIT NO AIR 103 Required
	Ventilation in concrete + plaster	 29810 0070 - MOUNTING KIT NO AIR 103 Required
		 29810 0200 - MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1 Required
		 29810 0230 - MOUNTING KIT TOP AIR 103 Required

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

LED Betriebsgeräte	# Leuchten
 # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem ' ' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.	Min. Strom Max. Strom











SPY 39 TRIMLESS 93040

24121 9330 BRCU

	<u>300 48 350 ED1</u> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1	2	☐
	Dimmtyp: 1-10V		
	Ausschnittmaß (mm): 30		
	<u>300 48 350 ED5</u> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5	2	☐
	Dimmtyp: DALI		
	Ausschnittmaß (mm): 45		
	<u>300 48 350 MDL</u> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL	2	☐
	Dimmtyp: nicht dimmbar		
	Ausschnittmaß (mm): 30		
	<u>300 48 350 WDL</u> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL	2	☐
	Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar		
	Ausschnittmaß (mm): 45		
	<u>300 48 500 ED1</u> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1	2	☐
	Dimmtyp: 1-10V		
	Ausschnittmaß (mm): 30		
	<u>300 48 500 ED5</u> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5	2	☐
	Dimmtyp: DALI		
	Ausschnittmaß (mm): 45		
	<u>300 48 500 MDL</u> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL	2	☐
	Dimmtyp: nicht dimmbar		
	Ausschnittmaß (mm): 30		
	<u>300 48 500 WDL</u> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL	2	☐
	Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar		
	Ausschnittmaß (mm): 45		
	<u>300 90 61</u> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6	2 2	☐
	Dimmtyp: Phasenabschnitt oder Taster		
	Ausschnittmaß (mm): 56		
	<u>300 90 63</u> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9	4(4) 4(4)	☐
	Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster		
	Ausschnittmaß (mm): 82		











SPY 39 TRIMLESS 93040

24121 9330 BRCU

	300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 Dimmtyp: 1-10V / Taster Ausschnittmaß (mm): 72	2(2) 2(1)	☐
	300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster	2 -	☐
	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 Dimmtyp: DALI Ausschnittmaß (mm): 72	2(2) 2(1)	☐
	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster Ausschnittmaß (mm): 84	2->6(6) 6(4)	☐
	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 Dimmtyp: 1-10V / Taster Ausschnittmaß (mm): 55	3(2) 2(1)	☐
	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 Dimmtyp: DALI Ausschnittmaß (mm): 55	2(2) 2(1)	☐
	300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV Dimmtyp: nicht dimmbar Ausschnittmaß (mm): 90	3->4 2->4	☐
	21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER Dimmtyp: nicht dimmbar Ausschnittmaß (mm): 50	2 2	☐
	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 Dimmtyp: 1-10V Ausschnittmaß (mm): 54	3 3	☐
	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 Dimmtyp: DALI Ausschnittmaß (mm): 54	3 3	☐

SPY 39 TRIMLESS 93040


24121 9330 BRCU

	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL	4(4) 3(3)	☐
Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar			
Ausschnittmaß (mm): 84			
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	3 3	☐
Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar			
Ausschnittmaß (mm): 54			
	21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8	2->2 0	☐
Dimmtyp: Phasenabschnitt			
Ausschnittmaß (mm): 50			
	21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8	1	☐
Dimmtyp: Phasenabschnitt			
Ausschnittmaß (mm): 55			
	21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8	2->3	☐
Dimmtyp: Phasenabschnitt			
Ausschnittmaß (mm): 55			
	21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8	2 2	☐
Dimmtyp: Phasenabschnitt			
Ausschnittmaß (mm): 48			
	21012 0308 LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8	1	☐
Dimmtyp: Phasenabschnitt			
Ausschnittmaß (mm): 40			
	21012 0318 LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8	1	☐
Dimmtyp: Phasenabschnitt			
Ausschnittmaß (mm): 40			
	21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68	2(2)	☐
Dimmtyp: nicht dimmbar			
Ausschnittmaß (mm): 60			
	21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68	2(1)	☐
Dimmtyp: nicht dimmbar			
Ausschnittmaß (mm): 60			

DELTALIGHT

SPY 39 TRIMLESS 93040

24121 9330 BRCU



21032 0295


LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2



Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 30



21032 0305

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5


2



Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 30

Mounting Kit



15212 2030 MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.



Ausschnittmaß (mm): 105

Mounting Kit Spanndecken




15212 0080 MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS CSC



15212 0160 MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS WSC



Montagesätze -air + light



29810 0030 MOUNTING KIT SIDE AIR 103




Ausschnittmaß (mm): 168

DELTALIGHT

SPY 39 TRIMLESS 93040

24121 9330 BRCU

Montagesätze - top air + light




29810 0230 MOUNTING KIT TOP AIR 103

Ausschnittmaß (mm): 135



Montagesätze - side air only




29810 0100 MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1

Ausschnittmaß (mm): 168



Montagesätze - top air only




29810 0200 MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1

Ausschnittmaß (mm): 135



Montagesätze - no air




29810 0070 MOUNTING KIT NO AIR 103

Ausschnittmaß (mm): 168



Licht veredelndes Zubehör



24144 0030 B VISOR 39 B




DELTALIGHT

SPY 39 TRIMLESS 93040

24121 9330 BRCU

Beenden Sie Ihr Produkt

	<u>24144 0010 B</u>	SPY 39 TUBE B	☐
	<u>24144 0010 FBR</u>	SPY 39 TUBE FBR	☐
	<u>24144 0010 FG</u>	SPY 39 TUBE FG	☐
	<u>24144 0010 GC</u>	SPY 39 TUBE GC	☐
	<u>24144 0010 W</u>	SPY 39 TUBE W	☐
	<u>24144 0070</u>	SPY 39 TUBE SBL	☐

Notes: