



## M26L - SPY 39 FOCUS 927 MDL

23429 9200 BRAT

DISPONIBLE EN

**NEGRO** 23429 9200 B

**ALU CEPILLADO** 23429 9200 BRA

**ANTRACITA CEPILLADO** 23429 9200 BRAT

**COBRE CEPILLADO** 23429 9200 BRCU

**ORO CEPILLADO** 23429 9200 BRG



**BRONCE VIEJO CEPILLADO** 23429 9200 BROB

**FLEMISH BRONZE** 23429 9200 FBR

**FLEMISH GOLD** 23429 9200 FG

**ORO COLOREADO** 23429 9200 GC

**BLANCO** 23429 9200 W



[Ver en el sitio web](#)



### Información general

<b>UBICACIÓN</b>	interior
<b>INSTALACIÓN</b>	Sistemas de baja tensión Montado en sistemas de baja tensión
<b>PROTECCIÓN DE INGRESO</b>	IP20
<b>PESO (KG)</b>	0.3
<b>CAPACIDAD DE AJUSTE</b>	0° to 85° giratorio, 360° orientable
<b>INFORMACIÓN</b>	ADJUSTABLE BEAM 15°-45° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Información eléctrica

<b>ELÉCTRICO</b>	48V-DC
<b>CLASE</b>	III
<b>TIPO DE ATENUACIÓN</b>	MDL = 1 a 10 v o DALI o SWITCH DE PRESION
<b>CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA</b>	F

### Información de la fuente de luz

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>FUENTE DE LUZ</b>	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 974lm
<b>TM-30-15 VALUES</b>	rf: 89 / Rg: 100
<b>SDCM</b>	SDCM1
<b>GRUPO DE RIESGO</b>	RG1
<b>LM80</b>	L90B10 > 50000
<b>BEAMANGLE</b>	15°-45°
<b>INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)</b>	974lm // 8,6W // 113lm/W
<b>INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)</b>	290lm // 9,9W // 29lm/W

### Requisitos

LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Opción

DIMMABLE MODULATOR

# DELTALIGHT

## M26L - SPY 39 FOCUS 927 MDL


23429 9200 BRAT

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [23429\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

#### Cable de alimentación

#### # de luminarias

 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

Corriente mín. | Corriente máx.




**21032 0030** SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

19

Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico

#### SMART 48

#### # de luminarias

 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.


Corriente mín. | Corriente máx.



**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9

19

Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion




**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD

19

Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico

#### Fuente de Alimentación LED

#### # de luminarias

 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

Corriente mín. | Corriente máx.



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN


10

Tipo de regulación: no dimerizable

# DELTALIGHT

## M26L - SPY 39 FOCUS 927 MDL


23429 9200 BRAT



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

24

Tipo de regulación: no dimerizable




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

10

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 40



**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

20


Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 40


## CONFIGURABLES COMPATIBLES

### SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)


### Colores disponibles




**23358 0000** SLM26L - PROFILE



**23358 0010** SLM26L - PROFILE 1m



**23358 0020** SLM26L - PROFILE 2m



**23358 0030** SLM26L - PROFILE 3m



Notes: