



SPM20 - SPY 522 AIR 93020

29815 9320 B

DISPONIBILE IN


NERO 29815 9320 B

FLEMISH BRONZE 29815 9320 FBR

FLEMISH GOLD 29815 9320 FG

ORO COLORATO 29815 9320 GC

BIANCO 29815 9320 W



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali

AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Incasso
DIMENSIONE DEL FORO (MM)	rettangolo - KIT
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.7
ORIENTABILITÀ	0° to 90° girevole, 355° rotazione
INFORMAZIONI	REFLECTOR FL-20° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-700mA-DC Optional REFLECTORS 30° & 45° available

Informazioni elettriche

CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	a seconda del tipo di alimentazione esterna
CLASSE ENERGETICA	E

Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	2 x (LED array 5,8-12,4W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787-1467lm)
TM-30	rf: 90 / Rg: 99
SDMC	SDCM1
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	2934lm // 24,8W // 118lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	1838lm // 28,5W // 64lm/W

Requisiti

SPM20 - AIR KIT 1

SPY 52 TUBE

LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700mA-DC DIM

Accessori

HONEYCOMB 42

SPREAD LENS 42

LINEAR SPREAD LENS 42

SOFTENING LENS 42

GLASS SBL 42


Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [29815_XXX0_HAND.pdf](#)

COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

Ceiling Type	Mounting Kit	
 Ventilation in plasterboard	 29810 1010 - SPM20 - AIR KIT 1	Required

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

AIR kit





	29810 1010 SPM20 - AIR KIT 1	☐
Dimensione del foro (mm): 50 x 310		

Alimentatore per led

apparecchi


apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.

	300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1	1 ☐
Tipo di regolazione: 1-10 V		
Dimensione del foro (mm): 30		
	300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5	1 ☐
Tipo di regolazione: DALI		
Dimensione del foro (mm): 45		
	300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL	1 ☐
Tipo di regolazione: non dimmerabile		
Dimensione del foro (mm): 30		
	300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL	1 ☐
Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili		
Dimensione del foro (mm): 45		

SPM20 - SPY 522 AIR 93020

29815 9320 B

	300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1	1	☐
	Tipo di regolazione: 1-10 V		
	Dimensione del foro (mm): 30		
	300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5	1	☐
	Tipo di regolazione: DALI		
	Dimensione del foro (mm): 45		
	300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL	1	☐
	Tipo di regolazione: non dimmerabile		
	Dimensione del foro (mm): 30		
	300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL	1	☐
	Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili		
	Dimensione del foro (mm): 45		
	300 48 700 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1	1	☐
	Tipo di regolazione: 1-10 V		
	Dimensione del foro (mm): 30		
	300 48 700 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5	1	☐
	Tipo di regolazione: DALI		
	Dimensione del foro (mm): 45		
	300 48 700 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL	1	☐
	Tipo di regolazione: non dimmerabile		
	Dimensione del foro (mm): 30		
	300 48 700 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL	1	☐
	Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili		
	Dimensione del foro (mm): 45		
	300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6	1 1 1	☐
	Tipo di regolazione: con taglio di fase o con pulsante na		
	Dimensione del foro (mm): 56		
	300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9	2(2) 2(2) 2(1)	☐
	Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na		
	Dimensione del foro (mm): 82		

SPM20 - SPY 522 AIR 93020

29815 9320 B

	300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na Dimensione del foro (mm): 72	1(1) 1(1/2) 1(1/2)	☐
	300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na	1 - 1	☐
	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 Tipo di regolazione: DALI Dimensione del foro (mm): 72	1(1) 1(1/2) 1(1/2)	☐
	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na Dimensione del foro (mm): 84	3(3) 3(2) 2(1)	☐
	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na Dimensione del foro (mm): 55	1(1) 1(1/2) 1/2(1/2)	☐
	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 Tipo di regolazione: DALI Dimensione del foro (mm): 55	1(1) 1(1/2) 1/2(1/2)	☐
	300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV Tipo di regolazione: non dimmerabile Dimensione del foro (mm): 90	2 2 2	☐
	21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER Tipo di regolazione: non dimmerabile Dimensione del foro (mm): 50	1 1 1	☐
	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 Tipo di regolazione: 1-10 V Dimensione del foro (mm): 54	1 1 1	☐
	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 Tipo di regolazione: DALI Dimensione del foro (mm): 54	1 1 1	☐

SPM20 - SPY 522 AIR 93020

29815 9320 B



21012 004W


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

2(2) | 1(1) | 1(1)



Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 84



21012 005W


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

1 | 1 | 1



Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 54



21012 0268


LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8

1 | - | -



Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 50



21012 0278


LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8

1/2 | 1/2



Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 55



21012 0288


LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8

1 | 1



Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 55



21012 0298


LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

1 | 1 | 1/2



Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 48



21012 0308


LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8

1/2



Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 40



21012 0318


LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8

1/2



Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 40



21012 0328


LED POWER SUPPLY 700mA / 15W DIM8

1/2



Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 40



21012 0480

LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68

1(1)




Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 60

DELTALIGHT

SPM20 - SPY 522 AIR 93020

29815 9320 B



21012 0490 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68

1(1/2)

☐

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 60




21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68

1(1/2)

☐

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 60




21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

1

☐

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 30




21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

1

☐

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 30



21032 0315 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5

1

☐


Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 30


Accessori ottici



19810 0010 B HONEYCOMB 42 SINGLE USE B

☐

19810 0020 LINEAR SPREAD LENS 42

☐

19810 0030 SPREAD LENS 42

☐



19810 0040 SOFTENING LENS 42

☐


DELTALIGHT

SPM20 - SPY 522 AIR 93020

29815 9320 B

	19810 0050 GLASS SBL 42	☐
	19810 0060 B HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B	☐

Finisci il tuo prodotto

	19810 0100 B SPY 52 TUBE B	☐
	19810 0100 FBR SPY 52 TUBE FBR	☐
	19810 0100 FG SPY 52 TUBE FG	☐
	19810 0100 GC SPY 52 TUBE GC	☐
	19810 0100 W SPY 52 TUBE W	☐

Notes: