
DELTALIGHT




M26L - BOXY L A 93033 MDL

RIFERIMENTO PRODOTTO 10739 9320 W-W

DISPONIBILE IN
NERO-NERO 10739 9320 B-B
BLACK-FLEMISH BRONZE 10739 9320 B-FBR
BLACK-FLEMISH GOLD 10739 9320 B-FG
BIANCO-BIANCO 10739 9320 W-W





Visualizza sul sito web

Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Sistemi a bassa tensione Installazione su binario 48V
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.4
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	REFLECTOR FL-33° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Informazioni elettriche	
ELETTRICO	48V-DC
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	MDL = 1-10 V o DALI o con pulsante na
CLASSE ENERGETICA	E
CERTIFICATI	CB, ENEC

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm
TM-30	Rf: 90 / Rg: 99
SDMC	SDCM1
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	33°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	1089lm // 8,6W // 127lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	729lm // 9,9W // 74lm/W

Note

Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie

Requisiti

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Opzioni

DIMMABLE MODULATOR

Accessori

BOXY HONEYCOMB
BOXY SOFTENING LENS
BOXY GLASS SBL

DELTALIGHT

M26L - BOXY L A 93033 MDL

10739 9320 W-W

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **10739_XXX0_HAND.pdf**


CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Cavi di alimentazione

apparecchi

apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.



21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD — 19


Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

SMART 48

apparecchi


apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9 — 19

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD — 19


Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Alimentatore per led

apparecchi

apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.




300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 10

Tipo di regolazione: non dimmerabile


M26L - BOXY L A 93033 MDL

10739 9320 W-W



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 24


Tipo di regolazione: non dimmerabile



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 10

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 40




21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 20

Tipo di regolazione: non dimmerabile


Dimensione del foro (mm): 40

Accessori ottici




251 70 03 01 B BOXY HONEYCOMB B

251 70 03 01 W BOXY HONEYCOMB W



251 70 03 04 B BOXY SOFTENING LENS B

251 70 03 04 W BOXY SOFTENING LENS W



251 70 03 05 B BOXY GLASS SBL B





251 70 03 05 W BOXY GLASS SBL W

DELTALIGHT

M26L - BOXY L A 93033 MDL

10739 9320 W-W

CONFIGURAZIONI COMPATIBILI

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)	Colori disponibili
 **23358 0000** SLM26L - PROFILE	
 **23358 0010** SLM26L - PROFILE 1m	
 **23358 0020** SLM26L - PROFILE 2m	
 **23358 0030** SLM26L - PROFILE 3m	

Notes: