



## M26L - SPY 39 FOCUS 927 MDL

23429 9200 BRG

ERHÄLTICH IN

**SCHWARZ** 23429 9200 B

**ALU GEBÜRSTET** 23429 9200 BRA

**GEBÜRSTETES ANTHRAZIT** 23429 9200 BRAT

**GEBÜRSTETES KUPFER** 23429 9200 BRCU

**GEBÜRSTETES GOLD** 23429 9200 BRG



**GEBÜRSTETE ALTE BRONZE** 23429 9200 BROB

**FLEMISH BRONZE** 23429 9200 FBR

**FLEMISH GOLD** 23429 9200 FG

**GOLDFARBEN** 23429 9200 GC

**WEISS** 23429 9200 W



[Auf der Website anzeigen](#)



| Allgemeine Information            |                                                         |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>ANWENDUNGSBEREICH</b>          | innenbereich                                            |
| <b>INSTALLATION</b>               | Niederspannungssysteme Niederspannungssysteme montiert  |
| <b>SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN</b>    | IP20                                                    |
| <b>GEWICHT (KG)</b>               | 0.3                                                     |
| <b>VERSTELLBARKEIT</b>            | 0° to 85° schwenkbar, 360° drehbar                      |
| <b>INFORMATION</b>                | ADJUSTABLE BEAM 15°-45°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC |
| Elektrische Informationen         |                                                         |
| <b>ELEKTRISCH</b>                 | 48V-DC                                                  |
| <b>KLASSE</b>                     | III                                                     |
| <b>ART DER DIMMUNG</b>            | MDL = 1-10V, DALI / Taster                              |
| <b>ENERGIEKLASSE</b>              | F                                                       |
| <b>ZERTIFIKATE</b>                | EPD                                                     |
| Lichtquelle Info                  |                                                         |
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>           | LED                                                     |
| <b>LICHTQUELLE</b>                | LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 974lm        |
| <b>TM-30</b>                      | rf: 89 / Rg: 100                                        |
| <b>SDCM</b>                       | SDCM1                                                   |
| <b>RISIKOGRUPPE</b>               | RG1                                                     |
| <b>LM80</b>                       | L90B10 > 50000                                          |
| <b>BEAMANGLE</b>                  | 15°-45°                                                 |
| <b>LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)</b> | 974lm // 8,6W // 113lm/W                                |
| <b>LED -TECHNIK (LEUCHTE)</b>     | 290lm // 9,9W // 29lm/W                                 |

### Erforderliches Zubehör

LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Optionen

DIMMABLE MODULATOR

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [23429\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

#### Stromversorgung

#### # Leuchten

**i** # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom



**21032 0030** SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

19

Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

#### SMART 48

#### # Leuchten

**i** # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom



**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9

19

Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster



**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD

19

Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

#### LED Betriebsgeräte

#### # Leuchten

**i** # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

10

Dimmtyp: nicht dimmbar

# DELTALIGHT

## M26L - SPY 39 FOCUS 927 MDL

23429 9200 BRG

|                                                                                  |                                                         |    |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----|--------------------------|
|  | <b>300 89 48 240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN | 24 | <input type="checkbox"/> |
| Dimmtyp: nicht dimmbar                                                           |                                                         |    |                          |
|  | <b>21012 0230</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W        | 10 | <input type="checkbox"/> |
| Dimmtyp: nicht dimmbar                                                           |                                                         |    |                          |
| Ausschnittmaß (mm): 40                                                           |                                                         |    |                          |
|  | <b>21012 0240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W        | 20 | <input type="checkbox"/> |
| Dimmtyp: nicht dimmbar                                                           |                                                         |    |                          |
| Ausschnittmaß (mm): 40                                                           |                                                         |    |                          |

### KOMPATIBLE KOMPOSITIONEN

| SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)                                                                          | Erhältliche Farben                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>23358 0000</b> SLM26L - PROFILE    |  |
|  <b>23358 0010</b> SLM26L - PROFILE 1m |  |
|  <b>23358 0020</b> SLM26L - PROFILE 2m |  |
|  <b>23358 0030</b> SLM26L - PROFILE 3m |  |

Notes: