



## M26L - OCTAV 39 92720 MDL

29021 9220 B

ERHÄLTICH IN



**SCHWARZ** 29021 9220 B

**FLEMISH BRONZE** 29021 9220 FBR

**FLEMISH GOLD** 29021 9220 FG

**GOLDFARBEN** 29021 9220 GC

**WEISS** 29021 9220 W



Auf der Website anzeigen



| Allgemeine Information         |                                                        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>ANWENDUNGSBEREICH</b>       | innenbereich                                           |
| <b>INSTALLATION</b>            | Niederspannungssysteme Niederspannungssysteme montiert |
| <b>SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN</b> | IP20                                                   |
| <b>GEWICHT (KG)</b>            | 0.4                                                    |
| <b>VERSTELLBARKEIT</b>         | 0° to 85° schwenkbar, 360° drehbar                     |
| <b>INFORMATION</b>             | REFLECTOR FL-20°<br>EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC        |

| Elektrische Informationen |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| <b>ELEKTRISCH</b>         | 48V-DC                     |
| <b>KLASSE</b>             | III                        |
| <b>ART DER DIMMUNG</b>    | MDL = 1-10V, DALI / Taster |
| <b>ENERGIEKLASSE</b>      | E                          |
| <b>ZERTIFIKATE</b>        | CB, ENEC                   |

| Lichtquelle Info                  |                                                   |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>           | LED                                               |
| <b>LICHTQUELLE</b>                | LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm |
| <b>TM-30</b>                      | rf: 89 / Rg: 100                                  |
| <b>SDCM</b>                       | SDCM1                                             |
| <b>RISIKOGRUPPE</b>               | RG1                                               |
| <b>LM80</b>                       | L90B10 > 50000                                    |
| <b>BEAMANGLE</b>                  | 20°                                               |
| <b>LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)</b> | 1041lm // 8,6W // 121lm/W                         |
| <b>LED -TECHNIK (LEUCHTE)</b>     | 652lm // 9,9W // 66lm/W                           |

| Bemerkungen                                       |
|---------------------------------------------------|
| Take a look at our <b>MAGNETIC PROFILES</b> movie |

| Erforderliches Zubehör                   |
|------------------------------------------|
| SPY 39 L TUBE<br>LED POWER SUPPLY 48V-DC |

| Optionen           |
|--------------------|
| DIMMABLE MODULATOR |

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [29021\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

| Stromversorgung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | # Leuchten              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div># Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -&gt; max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.</div></div> | Min. Strom   Max. Strom |

|                                                                                                                                                                  |    |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|
| <div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div>21032 0030</div><div>SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD</div></div></div> | 19 | <div></div> |
| Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar                                                                                                                                  |    |             |

| SMART 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | # Leuchten              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div># Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -&gt; max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.</div></div> | Min. Strom   Max. Strom |

|                                                                                                                                                            |    |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|
| <div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div>300 90 011</div><div>SMART 48 MODULATOR DIM9</div></div></div> | 19 | <div></div> |
| Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster                                                                                                                              |    |             |

|                                                                                                                                                          |    |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|
| <div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div>300 90 012</div><div>SMART 48 MODULATOR WD</div></div></div> | 19 | <div></div> |
| Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar                                                                                                                          |    |             |




| LED Betriebsgeräte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | # Leuchten              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div># Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -&gt; max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.</div></div> | Min. Strom   Max. Strom |

|                                                                                                                                                                          |    |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|
| <div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div>300 89 48 100</div><div>LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN</div></div></div> | 10 | <div></div> |
| Dimmtyp: nicht dimmbar                                                                                                                                                   |    |             |


# DELTALIGHT

## M26L - OCTAV 39 92720 MDL



29021 9220 B

|                                                                                  |                                                         |    |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----|--------------------------|
|  | <b>300 89 48 240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN | 24 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | Dimmtyp: nicht dimmbar                                  |    |                          |
|  | <b>21012 0230</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W        | 10 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | Dimmtyp: nicht dimmbar                                  |    |                          |
|                                                                                  | Ausschnittmaß (mm): 40                                  |    |                          |
|  | <b>21012 0240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W        | 20 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | Dimmtyp: nicht dimmbar                                  |    |                          |
|                                                                                  | Ausschnittmaß (mm): 40                                  |    |                          |

### Beenden Sie Ihr Produkt

|                                                                                   |                                         |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>24144 0020 B</b> SPY 39 L TUBE B     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                   | <b>24144 0020 FBR</b> SPY 39 L TUBE FBR | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                   | <b>24144 0020 FG</b> SPY 39 L TUBE FG   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                   | <b>24144 0020 GC</b> SPY 39 L TUBE GC   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                   | <b>24144 0020 W</b> SPY 39 L TUBE W     | <input type="checkbox"/> |


## KOMPATIBLE KOMPOSITIONEN

| SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)                                    | Erhältliche Farben                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
|  |  |


# DELTALIGHT

## M26L - OCTAV 39 92720 MDL

29021 9220 B



**23358 0020** SLM26L - PROFILE 2m



**23358 0030** SLM26L - PROFILE 3m



Notes: