





LOGIC 60 R A SP 93006

13977 9310 B

DOSTĘPNE W
ALU ANODYZOWANY 13977 9310 ANO
CZARNY 13977 9310 B



[Zobacz na stronie internetowej](#)



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	zewnętrzne
MONTAŻ	Podłoga Wbudowane
KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIĘCIA	okrągłe - 61
GŁĘBOKOŚĆ WPUSZCZENIA (MM)	100
STOPIEŃ OCHRONY	IP67
OCHRONA PRZED UDERZENIEM MECHANICZNYM	IK08
WAGA (KG)	0.5
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	LENS SP-6° INCL.1 x CABLE H05 RN-F 2 x 1mm ² 0,5m EXCL.LED POWER SUPPLY 700-1050mA-DC IEC 60598-2-13 : max.150kg 25N/cm ² ESG 5mm

Informacje elektryczne	
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania
KLASA ENERGETYCZNA	F
CERTYFIKATY	EPD

Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 2-3,2W / CRI>90 / 3000K / 229-319lm
SDCM	SDCM3
GRUPA RYZYKA	RG2 (threshold 0,6m)
BEAMANGLE	6°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	319lm // 3,2W // 100lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	305lm // 3,7W // 83lm/W

Wymagania

LED POWER SUPPLY 700 / 1050mA-DC DIM

Opcje

LOGIC 60 BOX R
 CBOX
 IP68 CONNECTION KIT
 IP68 CONNECTOR 3P

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [13977_XXX0_HAND.pdf](#)

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zasilacz LED

opraw



opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po '!' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.




300 48 700 ED1

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1

2->13

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 30




300 48 700 ED5

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5

2->13

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 45




300 48 700 MDL

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL

2->13

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 30




300 48 700 PRO ED1

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W PRO DIM1

2->13

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 30




300 48 700 PRO ED5

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W PRO DIM5

2->13

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 45




300 48 700 PRO WDL

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W PRO WDL

2->13

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

Wymiar wycięcia (mm): 45



300 48 700 WDL

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL


2->13

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

Wymiar wycięcia (mm): 45

LOGIC 60 R A SP 93006

13977 9310 B



300 90 61


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

15 | - | -



Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy lub przycisk zwierny

Wymiar wycięcia (mm): 56



300 90 64


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

15(6) | - | -



Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub przycisk zwierny

Wymiar wycięcia (mm): 72




300 90 67

LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9

3->14 | 3->14 | -



Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny



300 90 68


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

2->15(7) | -



Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 72



300 90 69


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

29(19) | -



Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny

Wymiar wycięcia (mm): 84



300 90 93


LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 17W

2->8(5)



Typ ściemniania: nie ściemniany

Wymiar wycięcia (mm): 48



300 90 118


LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 20W DIM8

6->9



Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy

Wymiar wycięcia (mm): 55



300 90 123


LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 36W DIM8

2->17



Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy

Wymiar wycięcia (mm): 50



300 90 124


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2->10(7) | -



Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub przycisk zwierny

Wymiar wycięcia (mm): 55



300 90 125









LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

2->9(7) | -




Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 55

	300 90 134 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM7 Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V lub przycisk zwierny Wymiar wycięcia (mm): 84	28(18) - -	☐
	300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV Typ ściemniania: nie ściemnialny Wymiar wycięcia (mm): 90	10->28 9->20 -	☐
	300 90 136 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HC DIM9 Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny Wymiar wycięcia (mm): 90	- 14(12)	☐
	300 90 148 LED POWER SUPPLY 1050mA-DC / 22W Typ ściemniania: nie ściemnialny Wymiar wycięcia (mm): 48	7(3)	☐
	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable Wymiar wycięcia (mm): 84	23(18) 17(11) -	☐
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable Wymiar wycięcia (mm): 54	4->17 4->12 -	☐
	21012 0490 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68 Typ ściemniania: nie ściemnialny Wymiar wycięcia (mm): 60	2->14(7)	☐
	21032 0315 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5 Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI Wymiar wycięcia (mm): 30	2->14	☐
	21032 0385 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W PRO DIM5 Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI Wymiar wycięcia (mm): 30	2->14	☐

Puszka do montażu w ziemi




213 19 10 LOGIC 60 BOX R

☐

Wymiar wycięcia (mm): 175 x 125


Wodoodporne elementy połączeń



216 12 00 CBOX

☐

Wymiar wycięcia (mm): 142 x 142



216 12 01 IP68 CONNECTION KIT

☐

216 12 02 IP68 CONNECTOR 3P

☐

Notes: