
DELTALIGHT




# M26L - SPY 52 WALLWASH 927 MDL

**REFERENCIA** 19887 9200 B

DISPONIBLE EN
**NEGRO** 19887 9200 B
**FLEMISH BRONZE** 19887 9200 FBR
**FLEMISH GOLD** 19887 9200 FG
**ORO COLOREADO** 19887 9200 GC
**BLANCO** 19887 9200 W




Ver en el sitio web

| Información general | |
|---|---|
| **UBICACIÓN** | interior |
| **INSTALACIÓN** | Sistemas de baja tensión Montado en sistemas de baja tensión |
| **PROTECCIÓN DE INGRESO** | IP20 |
| **PESO (KG)** | 0.3 |
| **CAPACIDAD DE AJUSTE** | 0° to 90° giratorio, 360° orientable |
| **INFORMACIÓN** | WALLWASH LENS<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC |

| Información eléctrica | |
|---|---|
| **ELÉCTRICO** | 48V-DC |
| **CLASE** | III |
| **TIPO DE ATENUACIÓN** | MDL = 1 a 10 v o DALI o SWITCH DE PRESION |
| **CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA** | E |
| **CERTIFICADOS** | CB, ENEC |

| Información de la fuente de luz | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **FUENTE DE LUZ** | LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm |
| **TM-30-15 VALUES** | Rf: 89 / Rg: 100 |
| **SDCM** | SDCM1 |
| **GRUPO DE RIESGO** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)** | 1041lm // 8,6W // 121lm/W |
| **INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)** | 491lm // 10W // 50lm/W |

**Observaciones**

**Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie**

**Requisitos**

LED POWER SUPPLY 48V-DC

**Opción**

DIMMABLE MODULATOR

DELTALIGHT

# M26L - SPY 52 WALLWASH 927 MDL

19887 9200 B

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : **19887_XXX0_HAND.pdf**


## TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

### Cable de alimentación

### # de luminarias

# de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

**Corriente mín. | Corriente máx.**




**21032 0030** SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD — 19


**Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico**

### SMART 48

### # de luminarias


# de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

**Corriente mín. | Corriente máx.**




**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9 — 19

**Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion**




**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD — 19


**Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico**

### Fuente de Alimentación LED

### # de luminarias

# de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

**Corriente mín. | Corriente máx.**





**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 10

**Tipo de regulación: no dimerizable**

DELTALIGHT


# M26L - SPY 52 WALLWASH 927 MDL

19887 9200 B




**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 24


**Tipo de regulación: no dimerizable**




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 10

**Tipo de regulación: no dimerizable**

**Dimensión de corte (mm): 40**








**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 20

**Tipo de regulación: no dimerizable**

**Dimensión de corte (mm): 40**

## CONFIGURABLES COMPATIBLES

| SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX) | Colores disponibles |
|---|---|
|  **23358 0000** SLM26L - PROFILE | |
|  **23358 0010** SLM26L - PROFILE 1m | |
|  **23358 0020** SLM26L - PROFILE 2m | |
|  **23358 0030** SLM26L - PROFILE 3m | |

Notes: