



SPY 39 PLUG 92740

24149 9230 BRCU

DISPONIBLE EN

NOIR 24149 9230 B

ALU BROSSÉ 24149 9230 BRA

ANTHRACITE BROSSÉ 24149 9230 BRAT

CUIVRE BROSSÉ 24149 9230 BRCU

OR BROSSÉ 24149 9230 BRG

BRONZE VIEUX BROSSÉ 24149 9230 BROB

FLEMISH BRONZE 24149 9230 FBR


FLEMISH GOLD 24149 9230 FG

ENTIÈREMENT BLANC 24149 9230 FW


COULEUR OR 24149 9230 GC

NOIR PIANO 24149 9230 PB

BLANC 24149 9230 W



0-85°/355°



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales

EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Semi-encastré
FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)	circulaire - Ø KIT
PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)	80
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.4
ORIENTATION	0° à 85° inclinable, 355° rotatif
INFORMATIONS	REFLECTOR WFL-40° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC

Informations électriques

CLASSE	III
TYPE DIM	selon le type d'alimentation externe
CLASSE D'ÉNERGIE	E
CERTIFICATS	CB, ENEC

Info Source lumineuse

LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753-1041lm
VALEURS TM-30	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	40°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	1041lm // 8,6W // 121lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	844lm // 9,9W // 85lm/W

Références obligatoires

SPY 39 TUBE or VISOR 39

MOUNTING KIT PLUG O.F.A.

LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM

SPY 39 PLUG 92740

24149 9230 BRCU

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [24149_XXX0_HAND.pdf](#)

COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

Ceiling Type	Mounting Kit	
 Plasterboard	 24144 0060 - MOUNTING KIT PLUG O.F.A.	Required
 Concrete + plaster	 24144 0060 - MOUNTING KIT PLUG O.F.A.	Required
 Lintel + plaster	 24144 0060 - MOUNTING KIT PLUG O.F.A.	Required
 Hollow-core slab + plaster	 24144 0060 - MOUNTING KIT PLUG O.F.A.	Required

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION


les alimentations led

de luminaires



de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'I' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.




300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

2

Type de gradation: 1 à 10 V

Dimension de découpe (mm): 30




300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 45




300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

2

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 30



300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL










2

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

Dimension de découpe (mm): 45


SPY 39 PLUG 92740

24149 9230 BRCU

	300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1	2	☐
	Type de gradation: 1 à 10 V		
	Dimension de découpe (mm): 30		
	300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5	2	☐
	Type de gradation: DALI		
	Dimension de découpe (mm): 45		
	300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL	2	☐
	Type de gradation: non dimmable		
	Dimension de découpe (mm): 30		
	300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL	2	☐
	Type de gradation: WDL = dimmable sans fil		
	Dimension de découpe (mm): 45		
	300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6	2 2	☐
	Type de gradation: fin de phase ou bouton poussoir		
	Dimension de découpe (mm): 56		
	300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9	4(4) 4(4)	☐
	Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir		
	Dimension de découpe (mm): 82		
	300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	2(2) 2(1)	☐
	Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir		
	Dimension de découpe (mm): 72		
	300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9	2 -	☐
	Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir		
	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5	2(2) 2(1)	☐
	Type de gradation: DALI		
	Dimension de découpe (mm): 72		
	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9	2->6(6) 6(4)	☐
	Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir		
	Dimension de découpe (mm): 84		

SPY 39 PLUG 92740

24149 9230 BRCU



300 90 124


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

3(2) | 2(1)



Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 55



300 90 125


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

2(2) | 2(1)



Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 55



300 90 135


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

3->4 | 2->4



Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 90



21012 0010


LED POWER SUPPLY MULTI POWER

2 | 2



Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 50



21012 0021


LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

3 | 3



Type de gradation: 1 à 10 V

Dimension de découpe (mm): 54



21012 0035


LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

3 | 3



Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 54



21012 004W


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

4(4) | 3(3)



Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

Dimension de découpe (mm): 84



21012 005W


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

3 | 3



Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

Dimension de découpe (mm): 54



21012 0268


LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8

2->2 | 0



Type de gradation: fin de phase

Dimension de découpe (mm): 50



21012 0278

LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8

1











Type de gradation: fin de phase

Dimension de découpe (mm): 55


DELTALIGHT

SPY 39 PLUG 92740

24149 9230 BRCU

	21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8	2->3	☐
Type de gradation: fin de phase			
Dimension de découpe (mm): 55			
	21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8	2 2	☐
Type de gradation: fin de phase			
Dimension de découpe (mm): 48			
	21012 0308 LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8	1	☐
Type de gradation: fin de phase			
Dimension de découpe (mm): 40			
	21012 0318 LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8	1	☐
Type de gradation: fin de phase			
Dimension de découpe (mm): 40			
	21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68	2(2)	☐
Type de gradation: non dimmable			
Dimension de découpe (mm): 60			
	21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68	2(1)	☐
Type de gradation: non dimmable			
Dimension de découpe (mm): 60			
	21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5	2	☐
Type de gradation: DALI			
Dimension de découpe (mm): 30			
	21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5	2	☐
Type de gradation: DALI			
Dimension de découpe (mm): 30			

kit de montage


	24144 0060 MOUNTING KIT PLUG O.F.A.	☐
Dimension de découpe (mm): 62 (CONCRETE: 102)		

DELTALIGHT

SPY 39 PLUG 92740

24149 9230 BRCU


modifier les dispositifs de lumière



24144 0030 B VISOR 39 B

☐

Terminez votre produit



24144 0010 B SPY 39 TUBE B

☐

24144 0010 FBR SPY 39 TUBE FBR

☐

24144 0010 FG SPY 39 TUBE FG

☐

24144 0010 GC SPY 39 TUBE GC

☐

24144 0010 W SPY 39 TUBE W

☐

24144 0070 SPY 39 TUBE SBL

☐

Notes: