
DELTALIGHT




# M26L - HALOSCAN HP 93021 MDL

**PRODUCTREFERENTIE** 23129 9320 W

BESCHIKBAAR IN
**ZWART** 23129 9320 B
**WIT** 23129 9320 W




Bekijk op website

| Algemene info | |
|---|---|
| **LOCATIE** | binnen |
| **INSTALLATIE** | Laagspanningssystemen Laagspanningssysteem montage |
| **STOF EN WATERDICHTHEID** | IP20 |
| **GEWICHT (KG)** | 0.3 |
| **RICHTBAARHEID** | 0° tot 45° zwenkbaar, 355° roteerbaar |
| **INFO** | LENS FL-21°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC |

| Elektrische info | |
|---|---|
| **INGANGSSPANNING** | 48V-DC |
| **KLASSE** | III |
| **DIM TYPE** | MDL = 1-10V of DALI of drukknop |
| **ENERGIE KLASSE** | D |
| **CERTIFICATEN** | CB, ENEC |

| Info lichtbron | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **LICHTBRON** | LED array 11,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1524lm |
| **TM-30-15 WAARDEN** | Rf: 90 / Rg: 99 |
| **SDCM** | SDCM1 |
| **RISK-GROEP** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 21° |
| **LED TECHNIEK (LICHTBRON)** | 1524lm // 11,6W // 131lm/W |
| **LED TECHNIEK (TOESTEL)** | 1249lm // 13W // 94lm/W |

**Opmerkingen**

**Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie**

**Benodigdheden**

LED POWER SUPPLY 48V-DC

**Opties**

DIMMABLE MODULATOR

**Accessoires**

HALOSCAN HONEYCOMB
HALOSCAN LINEAR SPREAD LENS

DELTALIGHT

# M26L - HALOSCAN HP 93021 MDL

23129 9320 W

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **23129_XXX0_HAND.pdf**


## VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

### Stroomtoevoer

**# armaturen**

**Min. stroom | Max. stroom**

ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.




**21032 0030** SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD — 14


**Dimtype: WDL = draadloos**

### SMART 48

**# armaturen**


**Min. stroom | Max. stroom**

ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.




**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9 — 14

**Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop**




**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD — 14


**Dimtype: WDL = draadloos**

### LED voedingen

**# armaturen**

**Min. stroom | Max. stroom**

ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.





**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 7

**Dimtype: niet dimbaar**


# M26L - HALOSCAN HP 93021 MDL

23129 9320 W




**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 17


**Dimtype: niet dimbaar**




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 7

**Dimtype: niet dimbaar**

**Uitsparingsmaat (mm): 40**





**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 14


**Dimtype: niet dimbaar**

**Uitsparingsmaat (mm): 40**

## Licht veranderende onderdelen




**23110 0040** HALOSCAN LINEAR SPREAD LENS





**23110 0050 B** HALOSCAN HONEYCOMB B


## COMPATIBELE DRAAGSTRUCTUREN

### SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)


### Beschikbare kleuren




**23358 0000** SLM26L - PROFILE




**23358 0010** SLM26L - PROFILE 1m





**23358 0020** SLM26L - PROFILE 2m

DELTALIGHT

# M26L - HALOSCAN HP 93021 MDL


23129 9320 W





**23358 0030** SLM26L - PROFILE 3m

## SHIFTLINE M35R profile


**Beschikbare kleuren**





**23375 0000** SLM35R - PROFILE




**23375 0010** SLM35R - PROFILE 1m




**23375 0020** SLM35R - PROFILE 2m




**23375 0030** SLM35R - PROFILE 3m

Notes: