



## DOT.COM M4 ST OK 92732

424 222 04 922 B-FG

BESCHIKBAAR IN

**ZWART-ZWART** 424 222 04 922 B-B



**ZWART-CHROOM** 424 222 04 922 B-C

**ZWART-FLEMISH GOLD** 424 222 04 922 B-FG

**WIT-ZWART** 424 222 04 922 W-B

**WIT-CHROOM** 424 222 04 922 W-C

**WIT-FLEMISH GOLD** 424 222 04 922 W-FG



[Bekijk op website](#)



### Algemene info

|                                    |                                                        |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>LOCATIE</b>                     | binnen                                                 |
| <b>INSTALLATIE</b>                 | Plafond Inbouw                                         |
| <b>ZAAGMAAT/OPENING (MM)</b>       | rechthoekig - 136 x 40                                 |
| <b>INBOUWDIEPTE (MM)</b>           | 58                                                     |
| <b>DIKTE MONTAGEOPPERVLAK (MM)</b> | max.25                                                 |
| <b>STOF EN WATERDICHTHEID</b>      | IP20                                                   |
| <b>GEWICHT (KG)</b>                | 0.3                                                    |
| <b>RICHTBAARHEID</b>               | 30° zwenkbaar                                          |
| <b>INFO</b>                        | 4 x REFLECTOR FL-32°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC |

### Elektrische info

|                       |                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>KLASSE</b>         | III                                          |
| <b>DIM TYPE</b>       | afhankelijk van de te kiezen externe voeding |
| <b>ENERGIE KLASSE</b> | E                                            |
| <b>CERTIFICATEN</b>   | CB, EAC, ENEC, LCA                           |

### Info lichtbron

|                                 |                                                    |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>         | LED                                                |
| <b>LICHTBRON</b>                | LED cluster 5,7W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 631lm |
| <b>TM-30-15 WAARDEN</b>         | Rf: 92 / Rg: 100                                   |
| <b>SDCM</b>                     | SDCM3                                              |
| <b>RISK-GROEP</b>               | RG2                                                |
| <b>LM80</b>                     | L80 > 60000                                        |
| <b>BEAMANGLE</b>                | 32°                                                |
| <b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b> | 631lm // 5,7W // 111lm/W                           |
| <b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>   | 462lm // 6,6W // 70lm/W                            |

### Benodigdheden


LED POWER SUPPLY 500mA-DC DIM

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [424\\_222\\_04\\_XXX\\_HAND.pdf](#)

### PLAFOND COMPATIBILITEIT

| Ceiling Type                                                                                       | Mounting Kit |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  System ceiling    | -            |
|  Plasterboard      | -            |
|  Stucanet          | -            |
|  Wood              | -            |
|  Stretched ceiling | -            |

### VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

| LED voedingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | # armaturen                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <p> # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -&gt; max). De waarden vóór en na de 'I' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.</p> |                            |
|  <p><b>300 48 500 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1</p> <p>Dimtype: 1-10V</p> <p>Uitsparingsmaat (mm): 30</p>                                                                                                                           | 3 <input type="checkbox"/> |
|  <p><b>300 48 500 ED5</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5</p> <p>Dimtype: DALI</p> <p>Uitsparingsmaat (mm): 45</p>                                                                                                                            | 3 <input type="checkbox"/> |
|  <p><b>300 48 500 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL</p> <p>Dimtype: niet dimbaar</p> <p>Uitsparingsmaat (mm): 30</p>                                                                                                                     | 3 <input type="checkbox"/> |
|  <p><b>300 48 500 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL</p> <p>Dimtype: WDL = draadloos</p> <p>Uitsparingsmaat (mm): 45</p>                                                                                                                  | 3 <input type="checkbox"/> |




**300 90 61** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

4 ☐

**Dimtype:** net-dimbaar (fase afsnijding) of met drukknop

**Uitsparingsmaat (mm):** 56



**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

6(6) ☐

**Dimtype:** 1-10V of DALI of drukknop

**Uitsparingsmaat (mm):** 82




**300 90 64** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

4(2) ☐

**Dimtype:** 1-10V of met drukknop

**Uitsparingsmaat (mm):** 72



**300 90 68** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

4(2) ☐

**Dimtype:** DALI

**Uitsparingsmaat (mm):** 72



**300 90 69** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

9(7) ☐

**Dimtype:** 1-10V of DALI of drukknop

**Uitsparingsmaat (mm):** 84



**300 90 124** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

3(2) ☐

**Dimtype:** 1-10V of met drukknop

**Uitsparingsmaat (mm):** 55



**300 90 125** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

3(2) ☐

**Dimtype:** DALI

**Uitsparingsmaat (mm):** 55




**300 90 135** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

3->7 ☐

**Dimtype:** niet dimbaar

**Uitsparingsmaat (mm):** 90




**21012 0010** LED POWER SUPPLY MULTI POWER

3 ☐

**Dimtype:** niet dimbaar

**Uitsparingsmaat (mm):** 50





**21012 0021** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

4 ☐

**Dimtype:** 1-10V

**Uitsparingsmaat (mm):** 54

|                                                                                    |                                                                                                                                            |      |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|
|    | <b>21012 0035</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5<br>Dimtype: DALI<br>Uitsparingsmaat (mm): 54                                        | 4    | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>21012 004W</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL<br>Dimtype: WDL = draadloos<br>Uitsparingsmaat (mm): 84                              | 6(6) | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>21012 005W</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL<br>Dimtype: WDL = draadloos<br>Uitsparingsmaat (mm): 54                      | 4    | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>21012 0278</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8<br>Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)<br>Uitsparingsmaat (mm): 55 | 2->2 | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0288</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8<br>Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)<br>Uitsparingsmaat (mm): 55 | 3->4 | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0298</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8<br>Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)<br>Uitsparingsmaat (mm): 48 | 3    | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21032 0305</b><br>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5<br>Dimtype: DALI<br>Uitsparingsmaat (mm): 30                       | 3    | <input type="checkbox"/> |

Notes: