
DELTALIGHT




# SPY 39 PLUG 93040

**PRODUCTREFERENTIE** 24149 9330 PB

BESCHIKBAAR IN
**ZWART** 24149 9330 B
**ALU GEBORSTELD** 24149 9330 BRA
**GEBORSTELD ANTRACIET** 24149 9330 BRAT
**GEBORSTELD KOPER** 24149 9330 BRCU
**GEBORSTELD GOUD** 24149 9330 BRG
**GEBORSTELD OUD BRONS** 24149 9330 BROB
**FLEMISH BRONZE** 24149 9330 FBR
**FLEMISH GOLD** 24149 9330 FG
**VOLLEDIG WIT** 24149 9330 FW
**GOUD KLEUR** 24149 9330 GC
**PIANO ZWART** 24149 9330 PB
**WIT** 24149 9330 W




Bekijk op website

| Algemene info | |
|---|---|
| **LOCATIE** | binnen |
| **INSTALLATIE** | Plafond Half inbouw |
| **ZAAGMAAT/OPENING (MM)** | rond - Ø KIT |
| **INBOUWDIEPTE (MM)** | 80 |
| **STOF EN WATERDICHTHEID** | IP20 |
| **GEWICHT (KG)** | 0.4 |
| **RICHTBAARHEID** | 0° tot 85° zwenkbaar, 355° roteerbaar |
| **INFO** | REFLECTOR WFL-40°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC |

| Elektrische info | |
|---|---|
| **KLASSE** | III |
| **DIM TYPE** | afhankelijk van de te kiezen externe voeding |
| **ENERGIE KLASSE** | E |
| **CERTIFICATEN** | CB, ENEC |

| Info lichtbron | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **LICHTBRON** | LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787-1089lm |
| **TM-30-15 WAARDEN** | Rf: 90 / Rg: 99 |
| **SDCM** | SDCM1 |
| **RISK-GROEP** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 40° |
| **LED TECHNIEK (LICHTBRON)** | 1089lm // 8,6W // 127lm/W |
| **LED TECHNIEK (TOESTEL)** | 883lm // 9,9W // 89lm/W |

**Benodigdheden**

SPY 39 TUBE or VISOR 39
MOUNTING KIT PLUG O.F.A.
LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM

DELTALIGHT

# SPY 39 PLUG 93040

24149 9330 PB

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **24149_XXX0_HAND.pdf**

## PLAFOND COMPATIBILITEIT

| Ceiling Type | Mounting Kit | |
|---|---|---|
|  **Plasterboard** | 24144 0060 - MOUNTING KIT PLUG O.F.A. | Required |
|  **Concrete + plaster** | 24144 0060 - MOUNTING KIT PLUG O.F.A. | Required |
|  **Lintel + plaster** | 24144 0060 - MOUNTING KIT PLUG O.F.A. | Required |
|  **Hollow-core slab + plaster** | 24144 0060 - MOUNTING KIT PLUG O.F.A. | Required |


## VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

### LED voedingen

### # armaturen

ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.


**Min. stroom | Max. stroom**




**300 48 350 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 — 2

**Dimtype: 1-10V**


**Uitsparingsmaat (mm): 30**




**300 48 350 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 — 2

**Dimtype: DALI**


**Uitsparingsmaat (mm): 45**




**300 48 350 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL — 2

**Dimtype: niet dimbaar**

**Uitsparingsmaat (mm): 30**




**300 48 350 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL — 2


**Dimtype: WDL = draadloos**

**Uitsparingsmaat (mm): 45**

DELTALIGHT

# SPY 39 PLUG 93040


24149 9330 PB




**300 48 500 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 — 2

**Dimtype: 1-10V**


**Uitsparingsmaat (mm): 30**




**300 48 500 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 — 2

**Dimtype: DALI**


**Uitsparingsmaat (mm): 45**




**300 48 500 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL — 2

**Dimtype: niet dimbaar**


**Uitsparingsmaat (mm): 30**




**300 48 500 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL — 2

**Dimtype: WDL = draadloos**


**Uitsparingsmaat (mm): 45**




**300 90 61** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 — 2 | 2

**Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) of met drukknop**


**Uitsparingsmaat (mm): 56**




**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 — 4(4) | 4(4)

**Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop**


**Uitsparingsmaat (mm): 82**




**300 90 64** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 — 2(2) | 2(1)


**Dimtype: 1-10V of met drukknop**

**Uitsparingsmaat (mm): 72**




**300 90 67** LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 — 2 | -


**Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop**




**300 90 68** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 — 2(2) | 2(1)

**Dimtype: DALI**

**Uitsparingsmaat (mm): 72**




**300 90 69** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 — 2->6(6) | 6(4)


**Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop**

**Uitsparingsmaat (mm): 84**

DELTALIGHT

# SPY 39 PLUG 93040

24149 9330 PB




**300 90 124** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 3(2) | 2(1)

**Dimtype: 1-10V of met drukknop**


**Uitsparingsmaat (mm): 55**




**300 90 125** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 2(2) | 2(1)

**Dimtype: DALI**


**Uitsparingsmaat (mm): 55**




**300 90 135** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV 3->4 | 2->4

**Dimtype: niet dimbaar**


**Uitsparingsmaat (mm): 90**




**21012 0010** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 2 | 2

**Dimtype: niet dimbaar**


**Uitsparingsmaat (mm): 50**




**21012 0021** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 3 | 3

**Dimtype: 1-10V**


**Uitsparingsmaat (mm): 54**




**21012 0035** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 3 | 3

**Dimtype: DALI**


**Uitsparingsmaat (mm): 54**




**21012 004W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL 4(4) | 3(3)

**Dimtype: WDL = draadloos**


**Uitsparingsmaat (mm): 84**




**21012 005W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL 3 | 3

**Dimtype: WDL = draadloos**


**Uitsparingsmaat (mm): 54**




**21012 0268** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 2->2 | 0

**Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)**

**Uitsparingsmaat (mm): 50**




**21012 0278** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 1


**Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)**

**Uitsparingsmaat (mm): 55**

DELTALIGHT

# SPY 39 PLUG 93040


24149 9330 PB




**21012 0288** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 — 2->3

**Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)**


**Uitsparingsmaat (mm): 55**




**21012 0298** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 — 2 | 2

**Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)**


**Uitsparingsmaat (mm): 48**




**21012 0308** LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8 — 1

**Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)**


**Uitsparingsmaat (mm): 40**




**21012 0318** LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8 — 1

**Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)**


**Uitsparingsmaat (mm): 40**




**21012 0480** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68 — 2(2)

**Dimtype: niet dimbaar**


**Uitsparingsmaat (mm): 60**




**21012 0500** LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68 — 2(1)

**Dimtype: niet dimbaar**


**Uitsparingsmaat (mm): 60**




**21032 0295** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 — 2

**Dimtype: DALI**

**Uitsparingsmaat (mm): 30**





**21032 0305** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 — 2

**Dimtype: DALI**

**Uitsparingsmaat (mm): 30**

## Montage kit




**24144 0060** MOUNTING KIT PLUG O.F.A.


**Uitsparingsmaat (mm): 62 (CONCRETE: 102)**

DELTALIGHT

# SPY 39 PLUG 93040


24149 9330 PB

## Licht veranderende onderdelen




**24144 0030 B** VISOR 39 B ☐

## Maak je product af




**24144 0010 B** SPY 39 TUBE B ☐

**24144 0010 FBR** SPY 39 TUBE FBR ☐

**24144 0010 FG** SPY 39 TUBE FG ☐

**24144 0010 GC** SPY 39 TUBE GC ☐

**24144 0010 W** SPY 39 TUBE W ☐




**24144 0070** SPY 39 TUBE SBL ☐

Notes: