



## MINI DEEP RINGO II 93018

19423 9310 BRG

BESCHIKBAAR IN

**ZWART** 19423 9310 B

**ALU GEBORSTELD** 19423 9310 BRA

**GEBORSTELD ANTRACIET** 19423 9310 BRAT

**GEBORSTELD BRUIN BRONS** 19423 9310 BRBB

**GEBORSTELD KOPER** 19423 9310 BRCU

**GEBORSTELD GOUD** 19423 9310 BRG


**GEBORSTELD OUD BRONS** 19423 9310 BROB

**CRÈME** 19423 9310 CR

**FLEMISH BRONZE** 19423 9310 FBR

**FLEMISH GOLD** 19423 9310 FG

**WIT** 19423 9310 W



[Bekijk op website](#)



### Algemene info

|                                    |                                                        |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>LOCATIE</b>                     | binnen                                                 |
| <b>INSTALLATIE</b>                 | Plafond Inbouw                                         |
| <b>ZAAGMAAT/OPENING (MM)</b>       | rond - 56                                              |
| <b>INBOUWDIEPTE (MM)</b>           | 80                                                     |
| <b>DIKTE MONTAGEOPPERVLAK (MM)</b> | min.5                                                  |
| <b>STOF EN WATERDICHTHEID</b>      | IP20                                                   |
| <b>GEWICHT (KG)</b>                | 0.2                                                    |
| <b>RICHTBAARHEID</b>               | niet richtbaar                                         |
| <b>INFO</b>                        | REFLECTOR SP-18°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC |

### Elektrische info

|                       |                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>KLASSE</b>         | III                                          |
| <b>DIM TYPE</b>       | afhankelijk van de te kiezen externe voeding |
| <b>ENERGIE KLASSE</b> | E                                            |
| <b>CERTIFICATEN</b>   | CB, ENEC, EPD, LCA                           |

### Info lichtbron

|                                 |                                                           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>         | LED                                                       |
| <b>LICHTBRON</b>                | LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 734-1018lm |
| <b>TM-30-15 WAARDEN</b>         | rf: 90 / Rg: 99                                           |
| <b>SDCM</b>                     | SDCM1                                                     |
| <b>RISK-GROEP</b>               | RG1                                                       |
| <b>LM80</b>                     | L90B10 > 50000                                            |
| <b>BEAMANGLE</b>                | 18°                                                       |
| <b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b> | 1018lm // 8,6W // 118lm/W                                 |
| <b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>   | 663lm // 9,9W // 67lm/W                                   |

### Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM

## MINI DEEP RINGO II 93018

19423 9310 BRG

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [19423\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### PLAFOND COMPATIBILITEIT

| Ceiling Type                                                                                                  | Mounting Kit |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  System ceiling               | -            |
|  Plasterboard                 | -            |
|  Stucanet                     | -            |
|  Wood                         | -            |
|  Concrete                    | -            |
|  Concrete + plaster         | -            |
|  Lintel + plaster           | -            |
|  Hollow-core slab           | -            |
|  Hollow-core slab + plaster | -            |
|  Stretched ceiling          | -            |

### VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


#### LED voedingen

#### # armaturen



# armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'I' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



**300 48 350 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 30

2 ☐

## MINI DEEP RINGO II 93018

19423 9310 BRG



**300 48 350 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2 ☐

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 45



**300 48 350 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

2 ☐

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 30




**300 48 350 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

2 ☐

Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 45



**300 48 500 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

2 ☐

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 30




**300 48 500 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2 ☐

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 45




**300 48 500 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

2 ☐

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 30




**300 48 500 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

2 ☐

Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 45




**300 90 61** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

2 | 2 ☐

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) of met drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 56




**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

4(4) | 4(4) ☐

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 82



**300 90 64** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

3(2) | 2(1) ☐

Dimtype: 1-10V of met drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 72

MINI DEEP RINGO II 93018

19423 9310 BRG

|                                                                                    |                                                                                                                                |                |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|
|    | <b>300 90 67</b><br>LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9<br><br>Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop             | 2   -          | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>300 90 68</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5<br><br>Dimtype: DALI<br>Uitsparingsmaat (mm): 72                         | 2(2)   2(1)    | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>300 90 69</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9<br><br>Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop<br>Uitsparingsmaat (mm): 84 | 2->6(6)   6(4) | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>300 90 124</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7<br><br>Dimtype: 1-10V of met drukknop<br>Uitsparingsmaat (mm): 55       | 2(2)   2(1)    | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>300 90 125</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5<br><br>Dimtype: DALI<br>Uitsparingsmaat (mm): 55                   | 2(2)   2(1)    | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>300 90 135</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV<br><br>Dimtype: niet dimbaar<br>Uitsparingsmaat (mm): 90                  | 3->4   2->4    | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0010</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER<br><br>Dimtype: niet dimbaar<br>Uitsparingsmaat (mm): 50                     | 2   2          | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0021</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1<br><br>Dimtype: 1-10V<br>Uitsparingsmaat (mm): 54                       | 3   3          | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0035</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5<br><br>Dimtype: DALI<br>Uitsparingsmaat (mm): 54                        | 3   3          | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 004W</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL<br><br>Dimtype: WDL = draadloos<br>Uitsparingsmaat (mm): 84              | 4(4)   4(3)    | <input type="checkbox"/> |

## MINI DEEP RINGO II 93018

19423 9310 BRG



### **21012 005W**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

3 | 3

☐

**Dimtype:** WDL = draadloos

**Uitsparingsmaat (mm):** 54



### **21012 0258**


LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8

1

☐

**Dimtype:** net-dimbaar (fase afsnijding)

**Uitsparingsmaat (mm):** 50



### **21012 0268**


LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8

2->2

☐

**Dimtype:** net-dimbaar (fase afsnijding)

**Uitsparingsmaat (mm):** 50



### **21012 0278**


LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8

1

☐

**Dimtype:** net-dimbaar (fase afsnijding)

**Uitsparingsmaat (mm):** 55



### **21012 0288**


LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8

2->3

☐

**Dimtype:** net-dimbaar (fase afsnijding)

**Uitsparingsmaat (mm):** 55



### **21012 0298**


LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

2 | 2

☐

**Dimtype:** net-dimbaar (fase afsnijding)

**Uitsparingsmaat (mm):** 48



### **21012 0308**


LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8

1

☐

**Dimtype:** net-dimbaar (fase afsnijding)

**Uitsparingsmaat (mm):** 40



### **21012 0318**


LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8

1

☐

**Dimtype:** net-dimbaar (fase afsnijding)

**Uitsparingsmaat (mm):** 40



### **21012 0480**


LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68

2(2)

☐

**Dimtype:** niet dimbaar

**Uitsparingsmaat (mm):** 60



### **21012 0500**

LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68

2(1)

☐

**Dimtype:** niet dimbaar

**Uitsparingsmaat (mm):** 60

## MINI DEEP RINGO II 93018

19423 9310 BRG

|                                                                                  |                                 |                                                    |   |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|---|--------------------------|
|  | <b><u>21032 0295</u></b>        | LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 | 2 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>Dimtype: DALI</b>            |                                                    |   |                          |
|                                                                                  | <b>Uitsparingsmaat (mm): 30</b> |                                                    |   |                          |
|  | <b><u>21032 0305</u></b>        | LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 | 2 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>Dimtype: DALI</b>            |                                                    |   |                          |
|                                                                                  | <b>Uitsparingsmaat (mm): 30</b> |                                                    |   |                          |

Notes: