





MINI DEEP RINGO II 93018

19423 9310 BRG

DISPONIBILE IN
NERO 19423 9310 B
ALU SPAZZOLATO 19423 9310 BRA
ANTRACITE SPAZZOLATO 19423 9310 BRAT
BRONZO MARRONE SPAZZOLATO 19423 9310 BRBB
RAME SPAZZOLATO 19423 9310 BRCU
ORO SPAZZOLATO 19423 9310 BRG
BRONZO VECCHIO SPAZZOLATO 19423 9310 BROB
CREMA 19423 9310 CR
FLEMISH BRONZE 19423 9310 FBR
FLEMISH GOLD 19423 9310 FG
BIANCO 19423 9310 W



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali

AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Incasso
DIMENSIONE DEL FORO (MM)	rotondo - 56
PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)	80
SPESSORE DELLA SUPERFICIE DI MONTAGGIO (MM)	min.5
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.2
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	REFLECTOR SP-18° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC

Informazioni elettriche

CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	a seconda del tipo di alimentazione esterna
CLASSE ENERGETICA	E
CERTIFICATI	CB, ENEC, EPD, LCA

Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 734-1018lm
TM-30	rf: 90 / Rg: 99
SDMC	SDCM1
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	18°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	1018lm // 8,6W // 118lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	663lm // 9,9W // 67lm/W

Requisiti

LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM











DELTALIGHT

MINI DEEP RINGO II 93018

19423 9310 BRG

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [19423_XXX0_HAND.pdf](#)


COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-
 Concrete	-
 Concrete + plaster	-
 Lintel + plaster	-
 Hollow-core slab	-
 Hollow-core slab + plaster	-
 Stretched ceiling	-


CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Alimentatore per led

apparecchi

 # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.



300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

Tipo di regolazione: 1-10 V


Dimensione del foro (mm): 30

2

DELTALIGHT

MINI DEEP RINGO II 93018

19423 9310 BRG




300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2

Tipo di regolazione: **DALI**

Dimensione del foro (mm): **45**



300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

2

Tipo di regolazione: **non dimmerabile**

Dimensione del foro (mm): **30**




300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

2

Tipo di regolazione: **WDL = dimmerabile senza fili**

Dimensione del foro (mm): **45**




300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

2

Tipo di regolazione: **1-10 V**

Dimensione del foro (mm): **30**




300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2

Tipo di regolazione: **DALI**

Dimensione del foro (mm): **45**




300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

2

Tipo di regolazione: **non dimmerabile**

Dimensione del foro (mm): **30**




300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

2

Tipo di regolazione: **WDL = dimmerabile senza fili**

Dimensione del foro (mm): **45**




300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

2 | 2

Tipo di regolazione: **con taglio di fase o con pulsante na**

Dimensione del foro (mm): **56**




300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

4(4) | 4(4)

Tipo di regolazione: **1-10 V o DALI o con pulsante na**

Dimensione del foro (mm): **82**



300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

3(2) | 2(1)

Tipo di regolazione: **1-10 V o con pulsante na**

Dimensione del foro (mm): **72**

DELTALIGHT

MINI DEEP RINGO II 93018


19423 9310 BRG



300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9

2 | -

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na




300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

2(2) | 2(1)

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 72




300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

2->6(6) | 6(4)

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 84




300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2(2) | 2(1)

Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 55




300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

2(2) | 2(1)

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 55




300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

3->4 | 2->4

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 90




21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER

2 | 2

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 50




21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

3 | 3

Tipo di regolazione: 1-10 V

Dimensione del foro (mm): 54




21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

3 | 3

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 54



21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

4(4) | 4(3)


Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 84

DELTALIGHT

MINI DEEP RINGO II 93018

19423 9310 BRG




21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

3 | 3

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 54



21012 0258 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8

1

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 50



21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8

2->2

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 50



21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8

1

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 55




21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8

2->3

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 55




21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

2 | 2

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 48



21012 0308 LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8

1

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 40



21012 0318 LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8

1

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 40



21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68

2(2)

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 60



21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68

2(1)

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 60

DELTALIGHT

MINI DEEP RINGO II 93018

19423 9310 BRG



21032 0295

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2



Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 30



21032 0305

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2



Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 30

Notes: