



## MINIGRID 67 IN TRIMLESS 1 93037

100001 9330 B-W



DISPONIBILE IN

**NERO-NERO** 100001 9330 B-B

**NERO-BIANCO** 100001 9330 B-W

**BIANCO-NERO** 100001 9330 W-B

**BIANCO-BIANCO** 100001 9330 W-W



[Visualizza sul sito web](#)



### Informazioni generali

|                                   |                                                        |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>AMBIENTE</b>                   | indoor                                                 |
| <b>IP</b>                         | Soffitto Incasso                                       |
| <b>DIMENSIONE DEL FORO (MM)</b>   | rettangolo - KIT                                       |
| <b>PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)</b> | 70                                                     |
| <b>PROTEZIONE DELL'INGRESSO</b>   | IP20                                                   |
| <b>PESO (KG)</b>                  | 0.5                                                    |
| <b>ORIENTABILITÀ</b>              | 0° to 30° girevole, 360° rotazione                     |
| <b>INFORMAZIONI</b>               | REFLECTOR FL-37°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC |

### Informazioni elettriche

|                             |                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------|
| <b>CLASSE DI ISOLAMENTO</b> | III                                         |
| <b>TIPO DI DIMMERAZIONE</b> | a seconda del tipo di alimentazione esterna |
| <b>CERTIFICATI</b>          | CB, ENEC                                    |

### Informazioni sulla Sorgente luminosa

|                                                           |                                                           |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                                   | LED                                                       |
| <b>SORGENTE LUMINOSA</b>                                  | LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 734-1018lm |
| <b>TM-30</b>                                              | Rf: 90 / Rg: 99                                           |
| <b>SDMC</b>                                               | SDCM1                                                     |
| <b>GRUPPO DI RISCHIO</b>                                  | RG1                                                       |
| <b>LM80</b>                                               | L90B10 > 50000                                            |
| <b>BEAMANGLE</b>                                          | 37°                                                       |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)</b>            | 1018lm // 8,6W // 118lm/W                                 |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)</b> | 709lm // 9,9W // 72lm/W                                   |

### Requisiti

MOUNTING KIT 1 MINIGRID 67

MOUNTING KIT 1 LARGE MINIGRID 67

LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM (Remote)

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [100001\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

## MINIGRID 67 IN TRIMLESS 1 93037


100001 9330 B-W

### COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

| Ceiling Type                                                                                                        | Mounting Kit                                                                                                                    |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  <b>System ceiling</b>              |  19310 0050 - MOUNTING KIT 1 MINIGRID 67       | Required |
|  <b>Plasterboard</b>                |  19310 0050 - MOUNTING KIT 1 MINIGRID 67       | Required |
|  <b>Stucanet</b>                    |  19310 0110 - MOUNTING KIT 1 LARGE MINIGRID 67 | Required |
|                                                                                                                     |  19310 0050 - MOUNTING KIT 1 MINIGRID 67       | Required |
|  <b>Concrete + plaster</b>          |  19310 0110 - MOUNTING KIT 1 LARGE MINIGRID 67 | Required |
|  <b>Lintel + plaster</b>            |  19310 0110 - MOUNTING KIT 1 LARGE MINIGRID 67 | Required |
|  <b>Hollow-core slab + plaster</b> |  19310 0110 - MOUNTING KIT 1 LARGE MINIGRID 67 | Required |


### CONCLUDI CONFIGURAZIONE

#### Kit di emergenza

|                                                                                    |                                                                     |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>21032 0270 B</b> EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>Dimensione del foro (mm): 27</b>                                 |                          |
|                                                                                    | <b>21032 0270 W</b> EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W | <input type="checkbox"/> |






#### Alimentatore per led

#### # apparecchi

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V. | Corrente min.   Corrente max. |
|   | <b>300 48 350 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1                                                                                                                                                                            | 2 <input type="checkbox"/>    |
|                                                                                     | <b>Tipo di regolazione: 1-10 V</b>                                                                                                                                                                                                                  |                               |
|                                                                                     | <b>Dimensione del foro (mm): 30</b>                                                                                                                                                                                                                 |                               |


MINIGRID 67 IN TRIMLESS 1 93037

100001 9330 B-W

|                                                                                    |                                                                          |             |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|
|    | <b>300 48 350 ED5</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 | 2           | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Tipo di regolazione: DALI                                                |             |                          |
|                                                                                    | Dimensione del foro (mm): 45                                             |             |                          |
|    | <b>300 48 350 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL  | 2           | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Tipo di regolazione: non dimmerabile                                     |             |                          |
|                                                                                    | Dimensione del foro (mm): 30                                             |             |                          |
|    | <b>300 48 350 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL  | 2           | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili                        |             |                          |
|                                                                                    | Dimensione del foro (mm): 45                                             |             |                          |
|    | <b>300 48 500 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 | 2           | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Tipo di regolazione: 1-10 V                                              |             |                          |
|                                                                                    | Dimensione del foro (mm): 30                                             |             |                          |
|  | <b>300 48 500 ED5</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 | 2           | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Tipo di regolazione: DALI                                                |             |                          |
|                                                                                    | Dimensione del foro (mm): 45                                             |             |                          |
|  | <b>300 48 500 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL  | 2           | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Tipo di regolazione: non dimmerabile                                     |             |                          |
|                                                                                    | Dimensione del foro (mm): 30                                             |             |                          |
|  | <b>300 48 500 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL  | 2           | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili                        |             |                          |
|                                                                                    | Dimensione del foro (mm): 45                                             |             |                          |
|  | <b>300 90 61</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6                       | 2   2       | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Tipo di regolazione: con taglio di fase o con pulsante na                |             |                          |
|                                                                                    | Dimensione del foro (mm): 56                                             |             |                          |
|  | <b>300 90 63</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9                       | 4(4)   4(4) | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na                     |             |                          |
|                                                                                    | Dimensione del foro (mm): 82                                             |             |                          |
|  | <b>300 90 64</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7                       | 3(2)   2(1) | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na                            |             |                          |
|                                                                                    | Dimensione del foro (mm): 72                                             |             |                          |

## MINIGRID 67 IN TRIMLESS 1 93037

100001 9330 B-W




**300 90 67**

LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9

2 | -



**Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na**



**300 90 68**


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

2(2) | 2(1)



**Tipo di regolazione: DALI**

**Dimensione del foro (mm): 72**



**300 90 69**


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

2->6(6) | 6(4)



**Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na**

**Dimensione del foro (mm): 84**



**300 90 124**


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2(2) | 2(1)



**Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na**

**Dimensione del foro (mm): 55**



**300 90 125**


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

2(2) | 2(1)



**Tipo di regolazione: DALI**

**Dimensione del foro (mm): 55**



**300 90 135**


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

3->4 | 2->4



**Tipo di regolazione: non dimmerabile**

**Dimensione del foro (mm): 90**



**21012 0010**


LED POWER SUPPLY MULTI POWER

2 | 2



**Tipo di regolazione: non dimmerabile**

**Dimensione del foro (mm): 50**



**21012 0021**


LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

3 | 3



**Tipo di regolazione: 1-10 V**

**Dimensione del foro (mm): 54**



**21012 0035**


LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

3 | 3



**Tipo di regolazione: DALI**

**Dimensione del foro (mm): 54**



**21012 004W**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

4(4) | 4(3)



**Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili**

**Dimensione del foro (mm): 84**

MINIGRID 67 IN TRIMLESS 1 93037

100001 9330 B-W



|                                                                                    |                                                                                                                                                        |       |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|
|    | <b>21012 005W</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL<br><br>Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili<br>Dimensione del foro (mm): 54 | 3   3 | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>21012 0258</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8<br><br>Tipo di regolazione: con taglio di fase<br>Dimensione del foro (mm): 50    | 1     | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>21012 0268</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8<br><br>Tipo di regolazione: con taglio di fase<br>Dimensione del foro (mm): 50    | 2->2  | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>21012 0278</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8<br><br>Tipo di regolazione: con taglio di fase<br>Dimensione del foro (mm): 55    | 1     | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0288</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8<br><br>Tipo di regolazione: con taglio di fase<br>Dimensione del foro (mm): 55    | 2->3  | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0298</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8<br><br>Tipo di regolazione: con taglio di fase<br>Dimensione del foro (mm): 48    | 2   2 | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0308</b><br>LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8<br><br>Tipo di regolazione: con taglio di fase<br>Dimensione del foro (mm): 40                | 1     | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0318</b><br>LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8<br><br>Tipo di regolazione: con taglio di fase<br>Dimensione del foro (mm): 40                  | 1     | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0480</b><br>LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68<br><br>Tipo di regolazione: non dimmerabile<br>Dimensione del foro (mm): 60                  | 2(2)  | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0500</b><br>LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68<br><br>Tipo di regolazione: non dimmerabile<br>Dimensione del foro (mm): 60                  | 2(1)  | <input type="checkbox"/> |

MINIGRID 67 IN TRIMLESS 1 93037

100001 9330 B-W

|                                                                                  |                                                                      |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>21032 0295</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 | 2 <input type="checkbox"/> |
| Tipo di regolazione: DALI                                                        |                                                                      |                            |
| Dimensione del foro (mm): 30                                                     |                                                                      |                            |
|  | <b>21032 0305</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 | 2 <input type="checkbox"/> |
| Tipo di regolazione: DALI                                                        |                                                                      |                            |
| Dimensione del foro (mm): 30                                                     |                                                                      |                            |

Kit di montaggio

|                                                                                    |                                                    |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|
|    | <b>19310 0050</b> MOUNTING KIT 1 MINIGRID 67       | <input type="checkbox"/> |
| Dimensione del foro (mm): 105 x 105                                                |                                                    |                          |
|  | <b>19310 0110</b> MOUNTING KIT 1 LARGE MINIGRID 67 | <input type="checkbox"/> |
| Dimensione del foro (mm): 170                                                      |                                                    |                          |

Notes: