



## MICROSPY IN TRIMLESS 92715

PRODUCTREFERENTIE 24113 9210 B

BESCHIKBAAR IN  
**ZWART** 24113 9210 B  
**WIT** 24113 9210 W



[Bekijk op website](#)



### Algemene info

|                               |                                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>LOCATIE</b>                | binnen                                            |
| <b>INSTALLATIE</b>            | Plafond Inbouw                                    |
| <b>ZAAGMAAT/OPENING (MM)</b>  | rond - Ø KIT                                      |
| <b>INBOUWDIEPTE (MM)</b>      | 75                                                |
| <b>STOF EN WATERDICHTHEID</b> | IP20                                              |
| <b>GEWICHT (KG)</b>           | 0.1                                               |
| <b>RICHTBAARHEID</b>          | niet richtbaar                                    |
| <b>INFO</b>                   | LENS SP-15°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC |

### Elektrische info

|                       |                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>KLASSE</b>         | III                                          |
| <b>DIM TYPE</b>       | afhankelijk van de te kiezen externe voeding |
| <b>ENERGIE KLASSE</b> | F                                            |
| <b>CERTIFICATEN</b>   | CB, ENEC                                     |

### Info lichtbron

|                                 |                                                          |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>         | LED                                                      |
| <b>LICHTBRON</b>                | LED array 3,9-5,7W / CRI>90 (R9: 56) / 2700K / 385-519lm |
| <b>TM-30-15 WAARDEN</b>         | Rf: 91 / Rg: 99                                          |
| <b>SDCM</b>                     | SDCM2                                                    |
| <b>RISK-GROEP</b>               | RG2 (threshold 0,6m)                                     |
| <b>LM80</b>                     | L90B10 > 41000                                           |
| <b>BEAMANGLE</b>                | 15°                                                      |
| <b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b> | 519lm // 5,7W // 90lm/W                                  |
| <b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>   | 391lm // 6,6W // 60lm/W                                  |

### Benodigdheden

MOUNTING KIT TRIMLESS MICROSPY IN  
 LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM (Remote)

### Accessoires

MICRO VISOR

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [24113\\_XXXX\\_HAND.pdf](#)

## MICROSPY IN TRIMLESS 92715

24113 9210 B

### PLAFOND COMPATIBILITEIT

| Ceiling Type                                                                                                       | Mounting Kit                                                                                                                     |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  <b>System ceiling</b>             |  15212 2040 - MOUNTING KIT TRIMLESS MICROSPY IN | Required |
|  <b>Plasterboard</b>               |  15212 2040 - MOUNTING KIT TRIMLESS MICROSPY IN | Required |
|  <b>Stucanet</b>                   |  15212 2040 - MOUNTING KIT TRIMLESS MICROSPY IN | Required |
|  <b>Concrete + plaster</b>         |  15212 2040 - MOUNTING KIT TRIMLESS MICROSPY IN | Required |
|  <b>Lintel + plaster</b>           |  15212 2040 - MOUNTING KIT TRIMLESS MICROSPY IN | Required |
|  <b>Hollow-core slab + plaster</b> |  15212 2040 - MOUNTING KIT TRIMLESS MICROSPY IN | Required |

### VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


#### LED voedingen

#### # armaturen



# armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'I' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom




**300 48 350 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

3

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 30




**300 48 350 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

3

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 45




**300 48 350 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

3

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 30



**300 48 350 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

3











Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 45

# DELTALIGHT











## MICROSPY IN TRIMLESS 92715

24113 9210 B

|                                                                                    |                                                                          |                 |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|
|    | <b>300 48 500 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 | 3               | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimtype: 1-10V                                                           |                 |                          |
|                                                                                    | Uitsparingsmaat (mm): 30                                                 |                 |                          |
|    | <b>300 48 500 ED5</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 | 3               | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimtype: DALI                                                            |                 |                          |
|                                                                                    | Uitsparingsmaat (mm): 45                                                 |                 |                          |
|    | <b>300 48 500 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL  | 3               | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimtype: niet dimbaar                                                    |                 |                          |
|                                                                                    | Uitsparingsmaat (mm): 30                                                 |                 |                          |
|    | <b>300 48 500 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL  | 3               | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimtype: WDL = draadloos                                                 |                 |                          |
|                                                                                    | Uitsparingsmaat (mm): 45                                                 |                 |                          |
|  | <b>300 90 61</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6                       | 3   3           | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) of met drukknop                   |                 |                          |
|                                                                                    | Uitsparingsmaat (mm): 56                                                 |                 |                          |
|  | <b>300 90 63</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9                       | 6(6)   6(6)     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop                                       |                 |                          |
|                                                                                    | Uitsparingsmaat (mm): 82                                                 |                 |                          |
|  | <b>300 90 64</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7                       | 2->4(3)   4(2)  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimtype: 1-10V of met drukknop                                           |                 |                          |
|                                                                                    | Uitsparingsmaat (mm): 72                                                 |                 |                          |
|  | <b>300 90 67</b> LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9    | 3               | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop                                       |                 |                          |
|  | <b>300 90 68</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5                       | 4(3)   4(2)     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimtype: DALI                                                            |                 |                          |
|                                                                                    | Uitsparingsmaat (mm): 72                                                 |                 |                          |
|  | <b>300 90 69</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9                    | 2->9(10)   9(6) | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop                                       |                 |                          |
|                                                                                    | Uitsparingsmaat (mm): 84                                                 |                 |                          |

## MICROSPY IN TRIMLESS 92715


24113 9210 B

|                                                                                    |                                                                   |                    |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
|    | <b>300 90 124</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7               | 2->4(3)   3(2)     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>Dimtype:</b> 1-10V of met drukknop                             |                    |                          |
|                                                                                    | <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 55                                   |                    |                          |
|    | <b>300 90 125</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5          | 4(3)   3(2)        | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>Dimtype:</b> DALI                                              |                    |                          |
|                                                                                    | <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 55                                   |                    |                          |
|    | <b>300 90 135</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV                 | 5->7   4->7   4->6 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>Dimtype:</b> niet dimbaar                                      |                    |                          |
|                                                                                    | <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 90                                   |                    |                          |
|    | <b>21012 0010</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER                    | 2->3   3           | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>Dimtype:</b> niet dimbaar                                      |                    |                          |
|                                                                                    | <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 50                                   |                    |                          |
|  | <b>21012 0021</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1               | 4   4              | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>Dimtype:</b> 1-10V                                             |                    |                          |
|                                                                                    | <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 54                                   |                    |                          |
|  | <b>21012 0035</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5               | 4   4              | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>Dimtype:</b> DALI                                              |                    |                          |
|                                                                                    | <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 54                                   |                    |                          |
|  | <b>21012 004W</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL                | 6(6)   5(5)        | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>Dimtype:</b> WDL = draadloos                                   |                    |                          |
|                                                                                    | <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 84                                   |                    |                          |
|  | <b>21012 005W</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL        | 4   4              | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>Dimtype:</b> WDL = draadloos                                   |                    |                          |
|                                                                                    | <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 54                                   |                    |                          |
|  | <b>21012 0258</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8 | 2->2               | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>Dimtype:</b> net-dimbaar (fase afsnijding)                     |                    |                          |
|                                                                                    | <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 50                                   |                    |                          |
|  | <b>21012 0268</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 | 3->3               | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>Dimtype:</b> net-dimbaar (fase afsnijding)                     |                    |                          |
|                                                                                    | <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 50                                   |                    |                          |

# DELTALIGHT

## MICROSPY IN TRIMLESS 92715

24113 9210 B




**21012 0278** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8

2->2



**Dimtype:** net-dimbaar (fase afsnijding)

**Uitsparingsmaat (mm):** 55




**21012 0288** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8

3->4



**Dimtype:** net-dimbaar (fase afsnijding)

**Uitsparingsmaat (mm):** 55




**21012 0298** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

3 | 3



**Dimtype:** net-dimbaar (fase afsnijding)

**Uitsparingsmaat (mm):** 48




**21012 0480** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68

4(3)



**Dimtype:** niet dimbaar

**Uitsparingsmaat (mm):** 60




**21012 0500** LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68

4(2)



**Dimtype:** niet dimbaar

**Uitsparingsmaat (mm):** 60




**21032 0295** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

3



**Dimtype:** DALI

**Uitsparingsmaat (mm):** 30



**21032 0305** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5


3



**Dimtype:** DALI

**Uitsparingsmaat (mm):** 30

## Montage kit




**15212 2040** MOUNTING KIT TRIMLESS MICROSPY IN



**Uitsparingsmaat (mm):** 48

Licht veranderende onderdelen



**10034 0010 B** MICRO VISOR B



Notes: