



25571 9320 B-B

BIANCO-BIANCO 25571 9320 W-W



Visualizza sul sito web



Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	DOWN: 2 x (LED cluster 10,5W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 1602lm) UP: 4 x (LED cluster 9,1W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 1310lm)
TM-30	Rf: 92 / Rg: 100
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	67°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	DOWN: 3204lm // 21W // 152lm/W UP: 5240lm // 36,4W // 145lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	DOWN: 2717lm // 24,2W // 113lm/W UP: 3532lm // 41,9W // 84lm/W

INFORM POWER SUPPLY 60W
INFORM SO POWERBOX L 75W

CABLE BASE R/S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [25571_XXX0_HAND.pdf](#)



CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Cavi di alimentazione

	203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO	☐
	203 99 55 B CABLE BASE R B	☐
	203 99 55 W CABLE BASE R W	☐
	203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO	☐
	203 99 56 B CABLE BASE S B	☐
	203 99 56 W CABLE BASE S W	☐



Alimentatore per led



apparecchi


 # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'l' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.		Corrente min. Corrente max.
	25510 0385 INFORM POWER SUPPLY 45W DIM5	only UP or only DOWN ☐
Tipo di regolazione: DALI		
	25510 0405 INFORM POWER SUPPLY 60W DIM5	1 ☐
Tipo di regolazione: DALI		

INFORM SQ P392-6 DOWN-UP 93067

25571 9320 B-B

	25510 0430 INFORM POWER SUPPLY 45W	only UP or only DOWN ☐
Tipo di regolazione: non dimmerabile		
	25510 0450 INFORM POWER SUPPLY 60W	1 ☐
Tipo di regolazione: non dimmerabile		





Power box	# apparecchi
 # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.	
	25510 0500 B INFORM SQ POWERBOX L 75W B
Tipo di regolazione: non dimmerabile	
	1 ☐
	25510 0500 W INFORM SQ POWERBOX L 75W W
	1 ☐
	25510 0515 B INFORM SQ POWERBOX L 75W DIM5 B
Tipo di regolazione: DALI	
	1 ☐
	25510 0515 W INFORM SQ POWERBOX L 75W DIM5 W
	1 ☐

Kit per scatola incassata		
	204 00 62 ANO COVERSET R 62 ANO	☐
	204 00 62 B COVERSET R 62 B	☐
	204 00 62 W COVERSET R 62 W	☐

DELTALIGHT

INFORM SQ P392-6 DOWN-UP 93067

25571 9320 B-B



	<u>204 00 90 ANO</u>	COVERSET R 90 ANO	☐
	<u>204 00 90 B</u>	COVERSET R 90 B	☐
	<u>204 00 90 W</u>	COVERSET R 90 W	☐
	<u>204 00 100 ANO</u>	COVERSET R 100 ANO	☐
	<u>204 00 100 B</u>	COVERSET R 100 B	☐
	<u>204 00 100 W</u>	COVERSET R 100 W	☐
	<u>204 62 62 ANO</u>	COVERSET S 62 ANO	☐
	<u>204 62 62 B</u>	COVERSET S 62 B	☐
	<u>204 62 62 W</u>	COVERSET S 62 W	☐
	<u>204 80 80 ANO</u>	COVERSET S 80 ANO	☐
	<u>204 80 80 B</u>	COVERSET S 80 B	☐
	<u>204 80 80 W</u>	COVERSET S 80 W	☐
	<u>204 90 90 ANO</u>	COVERSET S 90 ANO	☐
	<u>204 90 90 B</u>	COVERSET S 90 B	☐
	<u>204 90 90 W</u>	COVERSET S 90 W	☐

DELTALIGHT


INFORM SQ P392-6 DOWN-UP 93067

25571 9320 B-B

Componenti per sospensioni

	328 10 01 SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.	☐
Dimensione del foro (mm): 62 (CONCRETE: 102)		
	15225 0340 B SUSPENSION ST B	☐
Dimensione del foro (mm): 27		
	15225 0340 W SUSPENSION ST W	☐

Componenti per il collegamento elettrico

	328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A.	☐
Dimensione del foro (mm): 62 (CONCRETE: 102)		
	15225 0360 B CONNECTION ST B	☐
Dimensione del foro (mm): 43		
	15225 0360 W CONNECTION ST W	☐

Notes: