
DELTALIGHT




# PLAT-OH! TRIMLESS 92723

**REFERENCIA** 29513 9210 B

DISPONIBLE EN
**NEGRO** 29513 9210 B
**ORO COLOREADO** 29513 9210 GC
**BLANCO** 29513 9210 W




Ver en el sitio web

| Información general | |
|---|---|
| **UBICACIÓN** | interior |
| **INSTALACIÓN** | Techo Empotrado |
| **FORMA/TAMAÑO DE CORTE (MM)** | redondo - Ø KIT |
| **PROFUNDIDAD EMPOTRADA (MM)** | 55 |
| **PROTECCIÓN DE INGRESO** | IP20 |
| **PESO (KG)** | 0.2 |
| **CAPACIDAD DE AJUSTE** | 0° to 30° giratorio |
| **INFORMACIÓN** | REFLECTOR FL-23°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC |

| Información eléctrica | |
|---|---|
| **CLASE** | III |
| **TIPO DE ATENUACIÓN** | dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa |
| **CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA** | E |
| **CERTIFICADOS** | CB, ENEC |

| Información de la fuente de luz | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **FUENTE DE LUZ** | LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753-1041lm |
| **TM-30-15 VALUES** | Rf: 89 / Rg: 100 |
| **SDCM** | SDCM1 |
| **GRUPO DE RIESGO** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 23° |
| **INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)** | 1041lm // 8,6W // 121lm/W |
| **INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)** | 748lm // 9,9W // 76lm/W |

**Requisitos**

MOUNTING KIT PLAT-OH! TRIMLESS
LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM (Remote)

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : **29513_XXX0_HAND.pdf**

# PLAT-OH! TRIMLESS 92723

29513 9210 B

## COMPATIBILIDAD CON TECHO

| Ceiling Type | Mounting Kit | |
|---|---|---|
|  **System ceiling** | 29510 0020 - MOUNTING KIT PLAT-OH! TRIMLESS | Required |
|  **Plasterboard** | 29510 0020 - MOUNTING KIT PLAT-OH! TRIMLESS | Required |
|  **Stucanet** | 29510 0020 - MOUNTING KIT PLAT-OH! TRIMLESS | Required |


## TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

### Fuente de Alimentación LED

### # de luminarias

**Corriente mín. | Corriente máx.**


ⓘ # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.




**300 48 350 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 — 2

**Tipo de regulación: 1 a 10V**


**Dimensión de corte (mm): 30**




**300 48 350 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 — 2

**Tipo de regulación: con DALI**


**Dimensión de corte (mm): 45**




**300 48 350 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL — 2

**Tipo de regulación: no dimerizable**


**Dimensión de corte (mm): 30**




**300 48 350 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL — 2

**Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico**

**Dimensión de corte (mm): 45**





**300 48 500 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 — 2

**Tipo de regulación: 1 a 10V**

**Dimensión de corte (mm): 30**

# PLAT-OH! TRIMLESS 92723


29513 9210 B




**300 48 500 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 — 2

**Tipo de regulación: con DALI**


**Dimensión de corte (mm): 45**




**300 48 500 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL — 2

**Tipo de regulación: no dimerizable**


**Dimensión de corte (mm): 30**




**300 48 500 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL — 2

**Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico**


**Dimensión de corte (mm): 45**




**300 90 61** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 — 2 | 2

**Tipo de regulación: con corte de fase o switch de presión**


**Dimensión de corte (mm): 56**




**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 — 4(4) | 4(4)

**Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion**


**Dimensión de corte (mm): 82**




**300 90 64** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 — 2(2) | 2(1)


**Tipo de regulación: 1 a 10 V o switch de presión**

**Dimensión de corte (mm): 72**




**300 90 67** LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 — 2 | -


**Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion**




**300 90 68** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 — 2(2) | 2(1)

**Tipo de regulación: con DALI**


**Dimensión de corte (mm): 72**




**300 90 69** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 — 2->6(6) | 6(4)

**Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion**

**Dimensión de corte (mm): 84**





**300 90 124** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 — 3(2) | 2(1)

**Tipo de regulación: 1 a 10 V o switch de presión**

**Dimensión de corte (mm): 55**

# PLAT-OH! TRIMLESS 92723


29513 9210 B




**300 90 125** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 2(2) | 2(1)

**Tipo de regulación: con DALI**


**Dimensión de corte (mm): 55**




**300 90 135** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV 3->4 | 2->4

**Tipo de regulación: no dimerizable**


**Dimensión de corte (mm): 90**




**21012 0010** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 2 | 2

**Tipo de regulación: no dimerizable**


**Dimensión de corte (mm): 50**




**21012 0021** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 3 | 3

**Tipo de regulación: 1 a 10V**


**Dimensión de corte (mm): 54**




**21012 0035** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 3 | 3

**Tipo de regulación: con DALI**


**Dimensión de corte (mm): 54**




**21012 004W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL 4(4) | 3(3)

**Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico**


**Dimensión de corte (mm): 84**




**21012 005W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL 3 | 3

**Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico**


**Dimensión de corte (mm): 54**




**21012 0268** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 2->2 | 0

**Tipo de regulación: con corte de fase**


**Dimensión de corte (mm): 50**




**21012 0278** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 1

**Tipo de regulación: con corte de fase**

**Dimensión de corte (mm): 55**




**21012 0288** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 2->3


**Tipo de regulación: con corte de fase**

**Dimensión de corte (mm): 55**

DELTALIGHT

# PLAT-OH! TRIMLESS 92723


29513 9210 B




**21012 0298** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 — 2 | 2

**Tipo de regulación: con corte de fase**


**Dimensión de corte (mm): 48**




**21012 0308** LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8 — 1

**Tipo de regulación: con corte de fase**


**Dimensión de corte (mm): 40**




**21012 0318** LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8 — 1

**Tipo de regulación: con corte de fase**


**Dimensión de corte (mm): 40**




**21012 0480** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68 — 2(2)

**Tipo de regulación: no dimerizable**


**Dimensión de corte (mm): 60**




**21012 0500** LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68 — 2(1)

**Tipo de regulación: no dimerizable**


**Dimensión de corte (mm): 60**




**21032 0295** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 — 2

**Tipo de regulación: con DALI**

**Dimensión de corte (mm): 30**





**21032 0305** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 — 2

**Tipo de regulación: con DALI**

**Dimensión de corte (mm): 30**

## Mounting Kit




**29510 0020** MOUNTING KIT PLAT-OH! TRIMLESS

**Dimensión de corte (mm): 80**

Notes:

## PLAT-OH! TRIMLESS 92723

29513 9210 B