
DELTALIGHT




# MINI DEEP RINGO II X 92737

**АРТИКУЛ** 19424 9230 N

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
**ЧЕРНЫЙ** 19424 9230 B
**ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА ДЛЯ УЛИЦЫ** 19424 9230 FBRX
**АНТРАЦИТ** 19424 9230 N
**БЕЛЫЙ** 19424 9230 W




Веб страница продукта

| Общая информация | |
|---|---|
| **ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ** | внутреннее-наружное |
| **МОНТАЖ** | ПОТОЛОК ВСТРОЕННЫЙ |
| **РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ)** | круглый - 56 |
| **ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ** | 80 |
| **ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА ВСТРАИВАНИЯ (ММ)** | min.5 |
| **ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ** | IP65 |
| **ВЕС (КГ)** | 0.2 |
| **РЕГУЛИРУЕМОСТЬ** | не регулируется |
| **ИНФОРМАЦИЯ** | REFLECTOR WFL-37°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC |

| Электрические характеристики | |
|---|---|
| **ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ** | III |
| **УПРАВЛЕНИЕ** | Согласно внешнего блока питания |
| **КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ** | E |
| **СЕРТИФИКАТЫ** | CB, ENEC, EPD |

| Характеристики источника света | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА** | LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 702-974lm |
| **TM-30 ЗНАЧЕНИЯ** | Rf: 89 / Rg: 100 |
| **SDCM** | SDCM1 |
| **ГРУППА РИСКА** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 37° |
| **ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА** | 974lm // 8,6W // 113lm/W |
| **ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА** | 649lm // 10W // 66lm/W |

**Обязательные комплектующие**

LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM

Полная инструкция по монтажу по ссылке : **19424_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

# MINI DEEP RINGO II X 92737

19424 9230 N

## ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА

| Ceiling Type | Mounting Kit |
|---|---|
|  System ceiling | - |
|  Plasterboard | - |
|  Stucanet | - |
|  Wood | - |
|  Concrete | - |
|  Concrete + plaster | - |
|  Lintel + plaster | - |
|  Hollow-core slab | - |
|  Hollow-core slab + plaster | - |
|  Stretched ceiling | - |


## ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

### Светодиодные источники питания

### # светильников

**Мин. ток | Макс. ток**

ⓘ # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.





**300 48 350 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 — 2

**Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V**

**Размер монтажного отверстия (mm): 30**

# MINI DEEP RINGO II X 92737


19424 9230 N




**300 48 350 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 — 2

**Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI**


**Размер монтажного отверстия (mm): 45**




**300 48 350 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL — 2

**Тип диммирования: не диммированный**


**Размер монтажного отверстия (mm): 30**




**300 48 350 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL — 2

**Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый**


**Размер монтажного отверстия (mm): 45**




**300 48 500 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 — 2

**Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V**


**Размер монтажного отверстия (mm): 30**




**300 48 500 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 — 2

**Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI**


**Размер монтажного отверстия (mm): 45**




**300 48 500 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL — 2

**Тип диммирования: не диммированный**


**Размер монтажного отверстия (mm): 30**




**300 48 500 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL — 2

**Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый**


**Размер монтажного отверстия (mm): 45**




**300 90 61** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 — 2 | 2

**Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы или Touch DIM**


**Размер монтажного отверстия (mm): 56**




**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 — 4(4) | 4(4)

**Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM**

**Размер монтажного отверстия (mm): 82**





**300 90 64** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 — 3(2) | 2(1)

**Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM**

**Размер монтажного отверстия (mm): 72**


# MINI DEEP RINGO II X 92737

19424 9230 N




**300 90 67** LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 — 2 | -


**Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM**




**300 90 68** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 — 2(2) | 2(1)

**Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI**


**Размер монтажного отверстия (mm): 72**




**300 90 69** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 — 2->6(6) | 6(4)

**Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM**


**Размер монтажного отверстия (mm): 84**




**300 90 124** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 — 2(2) | 2(1)

**Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM**


**Размер монтажного отверстия (mm): 55**




**300 90 125** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 — 2(2) | 2(1)

**Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI**


**Размер монтажного отверстия (mm): 55**




**300 90 135** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV — 3->4 | 2->4

**Тип диммирования: не диммированный**


**Размер монтажного отверстия (mm): 90**




**21012 0010** LED POWER SUPPLY MULTI POWER — 2 | 2

**Тип диммирования: не диммированный**


**Размер монтажного отверстия (mm): 50**




**21012 0021** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 — 3 | 3

**Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V**


**Размер монтажного отверстия (mm): 54**




**21012 0035** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 — 3 | 3

**Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI**

**Размер монтажного отверстия (mm): 54**





**21012 004W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL — 4(4) | 4(3)

**Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый**

**Размер монтажного отверстия (mm): 84**

# MINI DEEP RINGO II X 92737


19424 9230 N




**21012 005W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL 3 | 3

**Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый**


**Размер монтажного отверстия (mm): 54**




**21012 0258** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8 1

**Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы**


**Размер монтажного отверстия (mm): 50**




**21012 0268** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 2->2

**Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы**


**Размер монтажного отверстия (mm): 50**




**21012 0278** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 1

**Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы**


**Размер монтажного отверстия (mm): 55**




**21012 0288** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 2->3

**Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы**


**Размер монтажного отверстия (mm): 55**




**21012 0298** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 2 | 2

**Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы**


**Размер монтажного отверстия (mm): 48**




**21012 0308** LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8 1

**Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы**


**Размер монтажного отверстия (mm): 40**




**21012 0318** LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8 1

**Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы**


**Размер монтажного отверстия (mm): 40**




**21012 0480** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68 2(2)

**Тип диммирования: не диммированный**

**Размер монтажного отверстия (mm): 60**




**21012 0500** LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68 2(1)


**Тип диммирования: не диммированный**

**Размер монтажного отверстия (mm): 60**

DELTALIGHT

# MINI DEEP RINGO II X 92737


19424 9230 N




**21032 0295** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 2

**Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI**

**Размер монтажного отверстия (mm): 30**




**21032 0305** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 2

**Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI**

**Размер монтажного отверстия (mm): 30**

Notes: