



## PARTOU S IP 92725

25216 9220 B



DISPONIBLE EN

**NEGRO** 25216 9220 B

**FLEMISH BRONZE** 25216 9220 FBR

**FLEMISH GOLD** 25216 9220 FG

**BLANCO** 25216 9220 W



[Ver en el sitio web](#)



### Información general

|                                                |                                                       |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>UBICACIÓN</b>                               | interior                                              |
| <b>INSTALACIÓN</b>                             | Techo Empotrado                                       |
| <b>FORMA/TAMAÑO DE CORTE (MM)</b>              | cuadrado - 76 x 76                                    |
| <b>PROFUNDIDAD EMPOTRADA (MM)</b>              | 100                                                   |
| <b>GROSOR DE LA SUPERFICIE DE MONTAJE (MM)</b> | min.5                                                 |
| <b>PROTECCIÓN DE INGRESO</b>                   | IP44/20                                               |
| <b>PESO (KG)</b>                               | 0.2                                                   |
| <b>CAPACIDAD DE AJUSTE</b>                     | no ajustable                                          |
| <b>INFORMACIÓN</b>                             | REFLECTOR FL-25°<br>EXCLLED POWER SUPPLY 350-500mA-DC |

### Información eléctrica

|                                 |                                                        |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>CLASE</b>                    | III                                                    |
| <b>TIPO DE ATENUACIÓN</b>       | dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa |
| <b>CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA</b> | F                                                      |
| <b>CERTIFICADOS</b>             | CB, ENEC, EPD                                          |

### Información de la fuente de luz

|                                                |                                                          |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                        | LED                                                      |
| <b>FUENTE DE LUZ</b>                           | LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 702-974lm |
| <b>TM-30-15 VALUES</b>                         | rf: 89 / Rg: 100                                         |
| <b>SDCM</b>                                    | SDCM1                                                    |
| <b>GRUPO DE RIESGO</b>                         | RG1                                                      |
| <b>LM80</b>                                    | L90B10 > 50000                                           |
| <b>BEAMANGLE</b>                               | 25°                                                      |
| <b>INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)</b> | 974lm // 8,6W // 113lm/W                                 |
| <b>INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)</b>     | 748lm // 9,9W // 76lm/W                                  |

### Requisitos

LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM


Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [25216\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

COMPATIBILIDAD CON TECHO

| Ceiling Type                                                                                                  | Mounting Kit |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  System ceiling               | -            |
|  Plasterboard                 | -            |
|  Stucanet                     | -            |
|  Wood                         | -            |
|  Concrete                     | -            |
|  Concrete + plaster           | -            |
|  Lintel + plaster           | -            |
|  Hollow-core slab           | -            |
|  Hollow-core slab + plaster | -            |
|  Stretched ceiling          | -            |

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Batería de Emergencia


|                                                                                    |                                                                     |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>21032 0270 B</b> EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimensión de corte (mm): 27                                         |                          |
|                                                                                    | <b>21032 0270 W</b> EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W | <input type="checkbox"/> |

Fuente de Alimentación LED

# de luminarias

 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

Corriente mín. | Corriente máx.




**300 48 350 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

2

Tipo de regulación: 1 a 10V

Dimensión de corte (mm): 30




**300 48 350 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2

Tipo de regulación: con DALI

Dimensión de corte (mm): 45




**300 48 350 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

2

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 30




**300 48 350 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

2

Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico

Dimensión de corte (mm): 45




**300 48 500 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

2

Tipo de regulación: 1 a 10V

Dimensión de corte (mm): 30




**300 48 500 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2

Tipo de regulación: con DALI

Dimensión de corte (mm): 45




**300 48 500 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

2

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 30






**300 48 500 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

2











Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico

Dimensión de corte (mm): 45

|                                                                                    |                                                                          |                |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|
|    | <b>300 90 61</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6                    | 2   2          | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación: con corte de fase o switch de presión</b>                   |                                                                          |                |                          |
| <b>Dimensión de corte (mm): 56</b>                                                 |                                                                          |                |                          |
|    | <b>300 90 63</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9                    | 4(4)   4(4)    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion</b>                     |                                                                          |                |                          |
| <b>Dimensión de corte (mm): 82</b>                                                 |                                                                          |                |                          |
|    | <b>300 90 64</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7                    | 3(2)   2(1)    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación: 1 a 10 V o switch de presión</b>                            |                                                                          |                |                          |
| <b>Dimensión de corte (mm): 72</b>                                                 |                                                                          |                |                          |
|    | <b>300 90 67</b><br>LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 | 2   -          | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion</b>                     |                                                                          |                |                          |
|  | <b>300 90 68</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5                    | 2(2)   2(1)    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación: con DALI</b>                                                |                                                                          |                |                          |
| <b>Dimensión de corte (mm): 72</b>                                                 |                                                                          |                |                          |
|  | <b>300 90 69</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9                 | 2->6(6)   6(4) | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion</b>                     |                                                                          |                |                          |
| <b>Dimensión de corte (mm): 84</b>                                                 |                                                                          |                |                          |
|  | <b>300 90 91</b><br>LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W                      | 2(1)           | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación: no dimerizable</b>                                          |                                                                          |                |                          |
| <b>Dimensión de corte (mm): 40</b>                                                 |                                                                          |                |                          |
|  | <b>300 90 124</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7                   | 2(2)   2(1)    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación: 1 a 10 V o switch de presión</b>                            |                                                                          |                |                          |
| <b>Dimensión de corte (mm): 55</b>                                                 |                                                                          |                |                          |
|  | <b>300 90 125</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5              | 2(2)   2(1)    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación: con DALI</b>                                                |                                                                          |                |                          |
| <b>Dimensión de corte (mm): 55</b>                                                 |                                                                          |                |                          |
|  | <b>300 90 135</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV                     | 3->4   2->4    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación: no dimerizable</b>                                          |                                                                          |                |                          |
| <b>Dimensión de corte (mm): 90</b>                                                 |                                                                          |                |                          |




PARTOU S IP 92725

25216 9220 B

|                                                                                    |                                                                   |             |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|
|    | <b>21012 0010</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER                    | 2   2       | <input type="checkbox"/> |
| Tipo de regulación: no dimerizable                                                 |                                                                   |             |                          |
| Dimensión de corte (mm): 50                                                        |                                                                   |             |                          |
|    | <b>21012 0021</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1               | 3   3       | <input type="checkbox"/> |
| Tipo de regulación: 1 a 10V                                                        |                                                                   |             |                          |
| Dimensión de corte (mm): 54                                                        |                                                                   |             |                          |
|    | <b>21012 0035</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5               | 3   3       | <input type="checkbox"/> |
| Tipo de regulación: con DALI                                                       |                                                                   |             |                          |
| Dimensión de corte (mm): 54                                                        |                                                                   |             |                          |
|    | <b>21012 004W</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL                | 4(4)   4(3) | <input type="checkbox"/> |
| Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico                                    |                                                                   |             |                          |
| Dimensión de corte (mm): 84                                                        |                                                                   |             |                          |
|  | <b>21012 005W</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL        | 3   3       | <input type="checkbox"/> |
| Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico                                    |                                                                   |             |                          |
| Dimensión de corte (mm): 54                                                        |                                                                   |             |                          |
|  | <b>21012 0258</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8 | 1           | <input type="checkbox"/> |
| Tipo de regulación: con corte de fase                                              |                                                                   |             |                          |
| Dimensión de corte (mm): 50                                                        |                                                                   |             |                          |
|  | <b>21012 0268</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 | 2->2        | <input type="checkbox"/> |
| Tipo de regulación: con corte de fase                                              |                                                                   |             |                          |
| Dimensión de corte (mm): 50                                                        |                                                                   |             |                          |
|  | <b>21012 0278</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 | 1           | <input type="checkbox"/> |
| Tipo de regulación: con corte de fase                                              |                                                                   |             |                          |
| Dimensión de corte (mm): 55                                                        |                                                                   |             |                          |
|  | <b>21012 0288</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 | 2->3        | <input type="checkbox"/> |
| Tipo de regulación: con corte de fase                                              |                                                                   |             |                          |
| Dimensión de corte (mm): 55                                                        |                                                                   |             |                          |
|  | <b>21012 0298</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 | 2   2       | <input type="checkbox"/> |
| Tipo de regulación: con corte de fase                                              |                                                                   |             |                          |
| Dimensión de corte (mm): 48                                                        |                                                                   |             |                          |

PARTOU S IP 92725

25216 9220 B

|                                                                                    |                                                                                                                                                      |      |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|
|    | <b>21012 0308</b><br>LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8<br><b>Tipo de regulación: con corte de fase</b><br><b>Dimensión de corte (mm): 40</b>       | 1    | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>21012 0318</b><br>LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8<br><b>Tipo de regulación: con corte de fase</b><br><b>Dimensión de corte (mm): 40</b>         | 1    | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>21012 0480</b><br>LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68<br><b>Tipo de regulación: no dimerizable</b><br><b>Dimensión de corte (mm): 60</b>         | 2(2) | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>21012 0500</b><br>LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68<br><b>Tipo de regulación: no dimerizable</b><br><b>Dimensión de corte (mm): 60</b>         | 2(1) | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21032 0295</b><br>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5<br><b>Tipo de regulación: con DALI</b><br><b>Dimensión de corte (mm): 30</b> | 2    | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21032 0305</b><br>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5<br><b>Tipo de regulación: con DALI</b><br><b>Dimensión de corte (mm): 30</b> | 2    | <input type="checkbox"/> |

Notes: