





DOT.COM L2 ST 93016

424 213 02 931 B-FG

- ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ-ЧЕРНЫЙ 424 213 02 931 B-B
ЧЕРНЫЙ-ХРОМ 424 213 02 931 B-C
ЧЕРНЫЙ-ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО 424 213 02 931 B-FG
БЕЛЫЙ-ЧЕРНЫЙ 424 213 02 931 W-B
БЕЛЫЙ-ХРОМ 424 213 02 931 W-C
БЕЛЫЙ-ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО 424 213 02 931 W-FG



Глобусная иконка Веб страница продукта







Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК ВСТРОЕННЫЙ
РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ)	прямоугольник - 84 x 40
ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ	62
ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА ВСТРАИВАНИЯ (ММ)	max.30
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.3
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	2 x REFLECTOR SP-16° EXCL.LED POWER SUPPLY 500-1050mA-DC
Электрические характеристики	
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	Согласно внешнего блока питания
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	F
СЕРТИФИКАТЫ	CB, EAC, ENEC, LCA
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED cluster 2,8-6,3W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 324-613lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	Rf: 90 / Rg: 101
SDCM	SDCM3
ГРУППА РИСКА	RG2
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	16°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	613lm // 6,3W // 97lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	505lm // 7,2W // 70lm/W
Обязательные комплектующие	
LED POWER SUPPLY 500 / 1050mA-DC DIM	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : 424_213_02_XXX_HAND.pdf








ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА




Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-
 Stretched ceiling	-

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светодиодные источники питания		# светильников
 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.		Мин. ток Макс. ток
	300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V Размер монтажного отверстия (mm): 30	7 ☐
	300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI Размер монтажного отверстия (mm): 45	7 ☐
	300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL Тип диммирования: не диммированный Размер монтажного отверстия (mm): 30	7 ☐
	300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый Размер монтажного отверстия (mm): 45	7 ☐

	300 48 700 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1	7	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V			
Размер монтажного отверстия (mm): 30			
	300 48 700 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5	7	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI			
Размер монтажного отверстия (mm): 45			
	300 48 700 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL	7	☐
Тип диммирования: не диммированный			
Размер монтажного отверстия (mm): 30			
	300 48 700 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL	7	☐
Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый			
Размер монтажного отверстия (mm): 45			
	300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6	8 7	☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы или Touch DIM			
Размер монтажного отверстия (mm): 56			
	300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9	12(12) 12(9) 9(6)	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM			
Размер монтажного отверстия (mm): 82			
	300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	8(5) 7(3)	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM			
Размер монтажного отверстия (mm): 72			
	300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9	2->7 2->7	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM			
	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5	8(5) 7(3) -	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI			
Размер монтажного отверстия (mm): 72			
	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	7(5) 4(3) -	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM			
Размер монтажного отверстия (mm): 55			

	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 7(5) 4(3) -
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI	
Размер монтажного отверстия (mm): 55	
	300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV 6->14 5->14 5->11
Тип диммирования: не диммированный	
Размер монтажного отверстия (mm): 90	
	300 90 136 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HC DIM9 7(6)
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM	
Размер монтажного отверстия (mm): 90	
	300 90 148 LED POWER SUPPLY 1050mA-DC / 22W 3(1)
Тип диммирования: не диммированный	
Размер монтажного отверстия (mm): 48	
	21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 2->7 2->7 2->6
Тип диммирования: не диммированный	
Размер монтажного отверстия (mm): 50	
	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 2->9 2->8 2->6
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V	
Размер монтажного отверстия (mm): 54	
	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 2->9 2->9 2->6
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI	
Размер монтажного отверстия (mm): 54	
	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL 12(12) 12(9) 9(6)
Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый	
Размер монтажного отверстия (mm): 84	
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL 2->9 2->8 2->6
Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый	
Размер монтажного отверстия (mm): 54	
	21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 3->4 3->4 -
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы	
Размер монтажного отверстия (mm): 55	

	21012 0288	LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8	6->9 6->8 -	☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы				
Размер монтажного отверстия (mm): 55				
	21012 0298	LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8	2->7 2->4 -	☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы				
Размер монтажного отверстия (mm): 48				
	21012 0318	LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8	3->3	☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы				
Размер монтажного отверстия (mm): 40				
	21032 0305	LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5	7	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI				
Размер монтажного отверстия (mm): 30				
	21032 0315	LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5	7	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI				
Размер монтажного отверстия (mm): 30				

Notes: