



## M26L - SPY 391 SOFT 93020 MDL

23437 9020 W

DISPONIBILE IN

**NERO** 23437 9020 B

**ALU SPAZZOLATO** 23437 9020 BRA

**ANTRACITE SPAZZOLATO** 23437 9020 BRAT

**RAME SPAZZOLATO** 23437 9020 BRCU

**ORO SPAZZOLATO** 23437 9020 BRG

**BRONZO VECCHIO SPAZZOLATO** 23437 9020 BROB


**FLEMISH BRONZE** 23437 9020 FBR

**FLEMISH GOLD** 23437 9020 FG

**ORO COLORATO** 23437 9020 GC

**NERO PIANOFORTE** 23437 9020 PB

**BIANCO** 23437 9020 W



[Visualizza sul sito web](#)



### Informazioni generali

|                                 |                                                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>AMBIENTE</b>                 | indoor                                                |
| <b>IP</b>                       | Sistemi a bassa tensione Installazione su binario 48V |
| <b>PROTEZIONE DELL'INGRESSO</b> | IP20                                                  |
| <b>PESO (KG)</b>                | 0.3                                                   |
| <b>ORIENTABILITÀ</b>            | 0° to 85° girevole, 360° rotazione                    |
| <b>INFORMAZIONI</b>             | REFLECTOR FL-20°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC      |

### Informazioni elettriche

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>ELETTRICO</b>            | 48V-DC                                |
| <b>CLASSE DI ISOLAMENTO</b> | III                                   |
| <b>TIPO DI DIMMERAZIONE</b> | MDL = 1-10 V o DALI o con pulsante na |
| <b>CLASSE ENERGETICA</b>    | F                                     |
| <b>CERTIFICATI</b>          | EPD                                   |

### Informazioni sulla Sorgente luminosa

|                                                           |                                                      |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                                   | LED                                                  |
| <b>SORGENTE LUMINOSA</b>                                  | LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 623lm |
| <b>TM-30</b>                                              | rf: 90 / Rg: 99                                      |
| <b>SDMC</b>                                               | SDCM2                                                |
| <b>GRUPPO DI RISCHIO</b>                                  | RG1                                                  |
| <b>LM80</b>                                               | L90B10 > 50000                                       |
| <b>BEAMANGLE</b>                                          | 20°                                                  |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)</b>            | 623lm // 6W // 105lm/W                               |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)</b> | 508lm // 6,9W // 74lm/W                              |

### Requisiti

SPY 39 TUBE

LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Opzioni

DIMMABLE MODULATOR

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [23437\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### CONCLUDI CONFIGURAZIONE

#### Cavi di alimentazione

#### # apparecchi

**i** # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.



**21032 0030** SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

16

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

#### SMART 48

#### # apparecchi

**i** # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.



**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9

16

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na



**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD

16


Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

#### Alimentatore per led

#### # apparecchi

**i** # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

8

Tipo di regolazione: non dimmerabile


# DELTALIGHT

## M26L - SPY 391 SOFT 93020 MDL


23437 9020 W

|                                                                                  |                                                         |    |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----|--------------------------|
|  | <b>300 89 48 240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN | 20 | <input type="checkbox"/> |
| Tipo di regolazione: non dimmerabile                                             |                                                         |    |                          |
|  | <b>21012 0230</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W        | 8  | <input type="checkbox"/> |
| Tipo di regolazione: non dimmerabile                                             |                                                         |    |                          |
| Dimensione del foro (mm): 40                                                     |                                                         |    |                          |
|  | <b>21012 0240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W        | 17 | <input type="checkbox"/> |
| Tipo di regolazione: non dimmerabile                                             |                                                         |    |                          |
| Dimensione del foro (mm): 40                                                     |                                                         |    |                          |

### Finisci il tuo prodotto

|                                                                                     |                                       |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
|    | <b>24144 0010 B</b> SPY 39 TUBE B     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b>24144 0010 FBR</b> SPY 39 TUBE FBR | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b>24144 0010 FG</b> SPY 39 TUBE FG   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b>24144 0010 GC</b> SPY 39 TUBE GC   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b>24144 0010 W</b> SPY 39 TUBE W     | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>24144 0070</b> SPY 39 TUBE SBL     | <input type="checkbox"/> |

## CONFIGURAZIONI COMPATIBILI

| SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)                                    | Colori disponibili                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |


# DELTALIGHT

## M26L - SPY 391 SOFT 93020 MDL


23437 9020 W



**23358 0010** SLM26L - PROFILE 1m



**23358 0020** SLM26L - PROFILE 2m



**23358 0030** SLM26L - PROFILE 3m



Notes: